

Factur-X 1.08 / ZUGFeRD 2.4 Spécification - Annexe technique

valable à partir du :

Profil EXTENDED

Table des matières

Structure of CII schema	3
Detailed documentation.....	34
ExchangedDocumentContext.....	34
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	34
ExchangedDocument.....	35
SupplyChainTradeTransaction.....	38
SpecifiedTradeProduct	40
SpecifiedTradeProduct	40
SpecifiedLineTradeAgreement	45
SpecifiedLineTradeDelivery	63
SpecifiedLineTradeSettlement	74
ApplicableHeaderTradeAgreement.....	83
SellerTradeParty	83
BuyerTradeParty.....	90
ApplicableTradeDeliveryTerms	116
ApplicableHeaderTradeDelivery.....	132
ShipToTradeParty	133
ActualDeliverySupplyChainEvent	148
DeliveryNoteReferencedDocument	149
ApplicableHeaderTradeSettlement	150
ApplicableTradeTax	173
BillingSpecifiedPeriod	178
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	195
Geschäftsregeln.....	203
General business rules.....	203
Integrity rules	206
Reverse charge	208
Exempt from VAT	209
Export	210
Intracommunity supply	211
VAT in the Canary Islands	212
VAT on Ceuta and Melilla	213

Factur-X 1.08 / ZUGFeRD 2.4 Spécification - Annexe technique

valable à partir du :

Profil EXTENDED

Table des matières

Out of scope of VAT.....214

VAT standard and reduced rate215

Zero rate VAT.....216

CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended217

CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended220

Factur-X 1.08 / ZUGFeRD 2.4 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

	CrossIndustryInvoice	Facture	BG-0
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ExchangedDocumentContext	CONTRÔLE DU PROCESSUS	BG-2
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TestIndicator	Indicateur de test	BT-X-1-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de test, valeur	BT-X-1
		Indicateur de test, valeur	BT-X-1
0 .. 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Groupe d'informations sur le contexte commercial	BT-23-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant de type de processus métier	BT-23
1 .. 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Groupe d'informations des lignes directrices	BT-24-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identification de spécification	BT-24
1 .. 1	ExchangedDocument	Groupe de propriétés concernant l'ensemble du document	BT-1-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Numéro de facture	BT-1
0 .. 1	Name	Texte, Type	BT-X-2
1 .. 1	TypeCode	Type de facture en code	BT-3
1 .. 1	IssueDateTime	Date d'émission de la facture	BT-2-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'émission de la facture	BT-2
<i>required</i>	<i>format</i>	Date, format	BT-2-0
0 .. 1	CopyIndicator	Indicateur de copie	BT-X-3-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de copie, valeur	BT-X-3
0 .. 1	LanguageID	Langue de la facture en code	BT-X-4
0 .. unbounded	IncludedNote	NOTE DE FACTURE	BG-1
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Note de facture en code	BT-X-5
0 .. 1	Content	Note de facture	BT-22
0 .. 1	SubjectCode	Sujet de la note de facture en code	BT-21
0 .. 1	EffectiveSpecifiedPeriod	Date d'échéance contractuelle	BT-X-6-000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteDateTime	Date d'échéance contractuelle	BT-X-6-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'échéance contractuelle, valeur	BT-X-6
<i>required</i>	<i>format</i>	Date, format	BT-X-6-0
1 .. 1	SupplyChainTradeTransaction	Groupe d'information sur la transaction commerciale	BG-25-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	LIGNE DE FACTURE	BG-25
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	AssociatedDocumentLineDocument	Groupe d'informations générales de ligne	BT-126-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineID	Identifiant de ligne de facture	BT-126
0 .. 1	ParentLineID	Identifiant de la ligne parentale	BT-X-304
0 .. 1	LineStatusCode	Type de ligne de facture en code	BT-X-7
0 .. 1	LineStatusReasonCode	Sous-type de ligne de facture	BT-X-8
0 .. unbounded	IncludedNote	Note de ligne de facture	BT-127-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Texte libre au niveau de la ligne (code)	BT-X-9
0 .. 1	Content	Note de ligne de facture	BT-127
0 .. 1	SubjectCode	Sujet de la note applicable à la ligne de facture en code	BT-X-10
1 .. 1	SpecifiedTradeProduct	INFORMATIONS SUR L'ARTICLE	BG-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identification du produit	BT-X-305
0 .. 1	GlobalID	Identifiant standard de l'article	BT-157
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	Identifiant du schéma	BT-157-1

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	— SellerAssignedID	Identifiant vendeur de l'article	BT-155
0 .. 1	— BuyerAssignedID	Identifiant acheteur de l'article	BT-156
0 .. 1	— IndustryAssignedID	Identifiant de produit attribué par l'industrie	BT-X-532
0 .. 1	— ModelID	Identification du modèle de l'article	BT-X-533
1 .. 1	— Name	Nom de l'article	BT-153
0 .. 1	— Description	Description de l'article	BT-154
0 .. unbounded	— BatchID	Identification du lot de l'article	BT-X-534
0 .. 1	— BrandName	Marque de l'article	BT-X-535
0 .. 1	— ModelName	Nom du modèle de l'article	BT-X-536
0 .. unbounded	— ApplicableProductCharacteristic	ATTRIBUTS D'ARTICLE	BG-32
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— TypeCode	Type de caractéristique produit en code	BT-X-11
1 .. 1	— Description	Nom d'attribut d'article	BT-160
0 .. 1	— ValueMeasure	Valeur de la caractéristique produit (mesure numérique)	BT-X-12
	— <i>unitCode</i>	Unité de mesure	BT-X-12-0
1 .. 1	— Value	Valeur d'attribut d'article	BT-161
0 .. unbounded	— DesignatedProductClassification	Détails sur la classification du produit	BT-158-00
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— ClassCode	Code de classification de l'article	BT-158
required	— <i>listID</i>	Identifiant du schéma	BT-158-1
	— <i>listVersionID</i>	Version du schéma d'identification	BT-158-2
0 .. 1	— ClassName	Nom de la classification de l'article	BT-X-13
0 .. unbounded	— IndividualTradeProductInstance	Instances de l'article (produit commercial)	BG-X-84
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— BatchID	Instances de l'article (produit commercial)	BT-X-306
		ID du lot	
0 .. 1	— SupplierAssignedSerialID	Instances de l'article (produit commercial)	BT-X-307
		ID de série du fournisseur	
0 .. 1	— OriginTradeCountry	Détails sur l'origine du produit	BT-159-00
	— <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	— ID	Pays d'origine de l'article	BT-159
0 .. unbounded	— IncludedReferencedProduct	Un produit inclus référencé à partir de ce produit commercial.	BG-X-1
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— ID	ID de produits inclus référencés	BT-X-308
0 .. unbounded	— GlobalID	ID global du produit référencé inclus	BT-X-15
required	— <i>schemeID</i>	Identifiant du schéma	BT-X-15-1
0 .. 1	— SellerAssignedID	ID du produit référencé contenu, attribué par le vendeur	BT-X-16
0 .. 1	— BuyerAssignedID	ID attribué par l'acheteur au produit référencé inclus	BT-X-17
0 .. 1	— IndustryAssignedID	ID attribué par l'industrie au produit référencé inclus	BT-X-309
1 .. 1	— Name	Nom du produit référencé inclus	BT-X-18
0 .. 1	— Description	Description du produit référencé inclus	BT-X-19
0 .. 1	— UnitQuantity	UnitéQuantité du produit référencé inclus	BT-X-20
required	— <i>unitCode</i>	Unité de mesure	BT-X-20-1
0 .. 1	— SpecifiedLineTradeAgreement	DÉTAILS DU PRIX	BG-29
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— ApplicableTradeDeliveryTerms	Détail sur les conditions de livraison	BG-X-87
	— <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	— DeliveryTypeCode	Type de livraison en code	BT-X-562
0 .. 1	— RelevantTradeLocation	Lieu pertinent pour les conditions de livraison	BG-X-89
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— CountryID	Code pays du lieu de livraison	BT-X-565
0 .. 1	— Name	Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison	BT-X-566
0 .. 1	— SellerOrderReferencedDocument	Détails de la référence d'un document de commande du vendeur	BG-X-81

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du document	BT-X-537	
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-538	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-539-00	
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-539	
	format	Date, format	BT-X-539-0	
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande référencée	BT-132-00	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de la commande	BT-X-21	
0 .. 1	LineID	Identifiant de ligne de bon de commande référencée	BT-132	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de la commande	BT-X-22-00	
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Date de la commande, valeur	BT-X-22	
	format	Date, format	BT-X-22-0	
0 .. 1	QuotationReferencedDocument	Détail d'une référence d'un document d'offre	BG-X-47	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du document	BT-X-310	
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-311	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-312-00	
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-312	
	format	Date, format	BT-X-312-0	
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Détails sur un contrat référencé	BG-X-2	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du contrat	BT-X-24	
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du contrat	BT-X-25	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du contrat	BT-X-26-00	
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Date du contrat, valeur	BT-X-26	
	format	Date, format	BT-X-26-0	
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Détails sur des documents additionnels référencés	BG-X-3	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du document	BT-X-27	
0 .. 1	URIID	Emplacement de document externe	BT-X-28	
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-29	
1 .. 1	TypeCode	Type de document (code)	BT-X-30	
0 .. 1	Name	Description de document	BT-X-299	
0 .. 1 required	AttachmentBinaryObject	Document joint	BT-X-31	
	mimeCode	Document Mime joint en code	BT-X-31-1	
0 .. 1 required	filename	Nom du fichier du document attaché	BT-X-31-2	
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Type de référence du document (code)	BT-X-32	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-33-00	
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i>			
	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-33	
	format	Date, format	BT-X-33-0	
0 .. 1	GrossPriceProductTradePrice	Détails sur le prix brut HT	BT-148-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ChargeAmount	Prix brut de l'article	BT-148	
0 .. 1	BasisQuantity	Quantité de base du prix de l'article	BT-149-1	
	unitCode	Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article	BT-150-1	
0 .. unbounded	AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Réductions liées au prix	BT-147-00	

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			ChargeIndicator	Indicateur de réduction de prix	BT-147-01	
			<i>xs:choice</i>			
1 .. 1			Indicator	Indicateur de réduction de prix, valeur	BT-147-02	
0 .. 1			CalculationPercent	Réduction en pourcentage	BT-X-34	
0 .. 1			BasisAmount	Montant de base de la réduction	BT-X-35	
1 .. 1			ActualAmount	Rabais sur le prix de l'article	BT-147	
0 .. 1			ReasonCode	Motif de la réduction (code)	BT-X-313	
0 .. 1			Reason	Motif de la réduction (texte libre)	BT-X-36	
0 .. unbounded			AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Suppléments liés au prix	BT-X-302-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			ChargeIndicator	Indicateur de supplément de prix	BT-X-302-01	
			<i>xs:choice</i>			
1 .. 1			Indicator	Indicateur de supplément de prix, valeur	BT-X-302-02	
0 .. 1			CalculationPercent	Supplément en pourcentage	BT-X-300	
0 .. 1			BasisAmount	Montant de base du supplément	BT-X-301	
1 .. 1			ActualAmount	Supplément, montant	BT-X-302	
0 .. 1			ReasonCode	Motif du supplément (code)	BT-X-314	
0 .. 1			Reason	Motif du supplément (texte libre)	BT-X-303	
0 .. 1			NetPriceProductTradePrice	Détails sur le prix net HT	BT-146-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			ChargeAmount	Prix net de l'article	BT-146	
0 .. 1			BasisQuantity	Quantité de base du prix de l'article	BT-149	
			unitCode	Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article	BT-150	
0 .. 1			IncludedTradeTax	TVA incluse pour B2C	BG-X-4	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			CalculatedAmount	Montant de TVA incluse pour le B2C	BT-X-37	
1 .. 1			TypeCode	Type de taxe (code)	BT-X-38	
0 .. 1			ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-39	
1 .. 1			CategoryCode	Code de type de TVA	BT-X-40	
0 .. 1			ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-41	
1 .. 1			RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-X-42	
0 .. 1			ItemSellerTradeParty	Informations détaillées sur le vendeur différent de l'article spécifique	BG-X-90	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. unbounded			ID	Identification du vendeur divergent au niveau à la ligne	BT-X-567	
0 .. unbounded required			GlobalID	Identifiant global du vendeur divergent	BT-X-568	
			schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-568-0	
0 .. 1			Name	Nom du vendeur divergent au niveau à la ligne	BT-X-569	
0 .. 1			RoleCode	Rôle (code)	BT-X-570	
0 .. 1			Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur	BT-X-571	
0 .. 1			SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du vendeur divergent au niveau à la ligne	BT-X-572-00	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-572	
			schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-572-0	
0 .. 1			TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif	BT-X-573	
0 .. unbounded			DefinedTradeContact	Coordonnées du vendeur divergent	BG-X-91	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PersonName	Nom du contact	BT-X-574	

Factur-X 1.08 / ZUGFeRD 2.4 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-574-1
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-575
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-576-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-576
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-577-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-577
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-578-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-578
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse du vendeur divergent	BG-X-92
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-579
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-580
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-581
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-582
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-583
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-584
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-585
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-586-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-586
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-586-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-587-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-587
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-587-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-588-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant fiscal (local)	BT-X-588
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-588-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Détails de la commande du client final correspondante	BG-X-5
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de commande du client final	BT-X-43
0 .. 1	LineID	Position de commande (client final)	BT-X-44
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-45-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-45
	format	Date, format	BT-X-45-0
0 .. 1	SpecifiedLineTradeDelivery	Groupe d'information sur la livraison	BT-129-00
	xs:sequence		
0 .. 1	BilledQuantity	Quantité facturée	BT-129
	unitCode	Unité de mesure de la quantité facturée	BT-130
0 .. 1 required	ChargeFreeQuantity	Quantité sans frais	BT-X-46
	unitCode	Unité de mesure	BT-X-46-0
0 .. 1 required	PackageQuantity	Nombre de colis	BT-X-47
	unitCode	Unité de mesure	BT-X-47-0

Factur-X 1.08 / ZUGFeRD 2.4 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1 required	PerPackageUnitQuantity	Nombre d'unités par paquet	BT-X-561
	unitCode	Unité de mesure	BT-X-561-0
0 .. 1	ShipToTradeParty	Détails sur un lieu de livraison alternatif	BG-X-7
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant du lieu de livraison à la ligne	BT-X-48
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global du lieu de livraison à la ligne	BT-X-49
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-49-0
0 .. 1	Name	Nom du lieu de livraison	BT-X-50
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-541
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du réceptionnaire des marchandises divergent	BT-X-51-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-51
required	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-51-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif	BT-X-52
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées du lieu de livraison	BG-X-8
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-54
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-54-1
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-315
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-55-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-55
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-56-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-56
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-57-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-57
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse de livraison	BG-X-9
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-58
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-59
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-60
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-61
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-62
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-63
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-64
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-65-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-65
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-65-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-66-00
		Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-66-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-66
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-66-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	UltimateShipToTradeParty	Détails sur le lieu de livraison final	BG-X-10
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant du lieu de livraison final à la ligne	BT-X-67
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global du lieu final de livraison à la ligne	BT-X-68
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-68-0
0 .. 1	Name	Nom du lieu de livraison final	BT-X-69
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-542
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-70-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison final	BT-X-70
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-70-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison final	BT-X-71
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées du lieu de livraison final	BG-X-11
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-72
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-72-1
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-316
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-73-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-73
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-74-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-74
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-75-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-75
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse de livraison final	BG-X-12
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-76
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-77
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-78
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-79
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-80
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-81
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-82
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-83-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-83
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-83-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-84-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-84
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-84-0
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Détails sur la livraison réelle	BT-X-85-000
	<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	OccurrenceDateTime	Date de livraison à la ligne	BT-X-85-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date de livraison à la ligne, valeur	BT-X-85
required	format	Date, format	BT-X-85-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis d'expédition référencé	BG-X-13
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis d'expédition	BT-X-86
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis d'expédition	BT-X-87
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-88-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-88
0 .. 1	format	Date, format	BT-X-88-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis de réception référencé	BG-X-82
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis de réception	BT-X-89
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis de réception	BT-X-90
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-91-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-91
0 .. 1	format	Date, format	BT-X-91-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé	BG-X-83
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison	BT-X-92
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du bon de livraison	BT-X-93
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-94-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-94
1 .. 1	format	Date, format	BT-X-94-0
1 .. 1	SpecifiedLineTradeSettlement	Groupe d'information sur le règlement	BG-30-00
0 .. unbounded	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ApplicableTradeTax	INFORMATIONS DE TVA D'UNE LIGNE	BG-30
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Montant de taxes	BT-X-95
1 .. 1	TypeCode	Code de type de TVA	BT-151-0
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-96
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA de l'article facturé	BT-151
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-97
0 .. 1	DueDateTypeCode	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code	BT-X-589
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de TVA de l'article facturé	BT-152
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	PÉRIODE DE FACTURATION D'UNE LIGNE	BG-26
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	StartDateDateTime	Date de début de période de facturation d'une ligne	BT-134-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
required	DateTimeString	Date de début de période de facturation d'une ligne	BT-134
0 .. 1	format	Date, format	BT-134-0
0 .. 1	EndDateDateTime	Date de fin de période de facturation d'une ligne	BT-135-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>		
required	DateTimeString	Date de fin de période de facturation d'une ligne	BT-135
0 .. unbounded	format	Date, format	BT-135-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	REMISES DE LIGNE DE FACTURE	BG-27
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de réduction	BG-27-0
	<i>xs:choice</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	Indicator	Indicateur de réduction, valeur	BG-27-1
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de remise applicable à la ligne de facture	BT-138
0 .. 1	BasisAmount	Assiette de la remise applicable à la ligne de facture	BT-137
1 .. 1	ActualAmount	Montant de la remise applicable à la ligne de facture	BT-136
0 .. 1	ReasonCode	Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture	BT-140
0 .. 1	Reason	Motif de la remise applicable à la ligne de facture	BT-139
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	CHARGE ET FRAIS DE LIGNE DE FACTURE	BG-28
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de supplément	BG-28-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de supplément, valeur	BG-28-1
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de charges et frais applicable à la ligne de facture	BT-143
0 .. 1	BasisAmount	Assiette des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-142
1 .. 1	ActualAmount	Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-141
0 .. 1	ReasonCode	Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-145
0 .. 1	Reason	Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-144
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Détails sur les montants de ligne	BT-131-00
	xs:sequence		
1 .. 1	LineTotalAmount	Montant net de ligne de facture	BT-131
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Montant total des charges de ligne	BT-X-327
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Montant total des remises de ligne	BT-X-328
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount>	Montant total des taxes sur les postes	BT-X-329
	currencyID	Code de devise de facturation	BT-X-329-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Montant total des taxes sur les lignes individuels dans la devise comptable	BT-X-590
	currencyID	Code de devise de facturation	BT-X-590-0
0 .. 1	GrandTotalAmount	Montant brut total de la ligne	BT-X-330
0 .. 1	TotalAllowanceChargeAmount	Montant total des remises et charges de ligne	BT-X-98
0 .. 1	InvoiceReferencedDocument	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE	BG-X-48
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure	BT-X-331
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-540
0 .. 1	TypeCode	Code de type d'incoive précédent	BT-X-332
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date d'émission de facture antérieure	BT-X-333-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'émission de facture antérieure, valeur	BT-X-333
required	format	Date, format	BT-X-333-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Identifiant de l'objet à la ligne	BT-128-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de l'objet à la ligne	BT-128
1 .. 1	TypeCode	Code du type d'identificateur d'objet (valeur fixe)	BT-128-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Identifiant du schéma	BT-128-1
			BT-128-1
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Identifiant de l'objet à la ligne, type	
	xs:sequence	Détails sur la référence d'enregistrement	BT-133-00

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	ID	Référence comptable de l'acheteur	BT-133
0 .. 1	TypeCode	Code de type de référence comptable de l'acheteur	BT-X-99
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	Groupe d'informations sur l'accord commercial	BT-10-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BuyerReference	Référence de l'acheteur	BT-10
1 .. 1	SellerTradeParty	VENDEUR	BG-4
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Identifiant du vendeur	BT-29
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global du vendeur	BT-29-0
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-29-1
1 .. 1	Name	Raison sociale du vendeur	BT-27
0 .. 1	RoleCode	Rôle du vendeur (code)	BT-X-543
0 .. 1	Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur	BT-33
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BT-30-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant d'enregistrement légal du vendeur	BT-30
	<i>schemeID</i>		
0 .. 1	TradingBusinessName	Appellation commerciale du vendeur	BT-28
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale du vendeur	BG-X-14
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-100
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-101
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-102
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-103
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-104
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-105
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-106
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	COORDONNÉES DU VENDEUR	BG-6
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Point de contact vendeur	BT-41
0 .. 1	DepartmentName	Département	BT-41-0
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-317
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone	BT-42-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact vendeur	BT-42
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Détails d'un numéro de fax	BT-X-107-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du contact vendeur	BT-X-107
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Détails d'un email	BT-43-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact vendeur	BT-43
1 .. 1	PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU VENDEUR	BG-5
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal du vendeur	BT-38
0 .. 1	LineOne	Adresse du vendeur - Ligne 1	BT-35
0 .. 1	LineTwo	Adresse du vendeur - Ligne 2	BT-36
0 .. 1	LineThree	Adresse du vendeur - Ligne 3	BT-162
0 .. 1	CityName	Localité du vendeur	BT-37
1 .. 1	CountryID	Code de pays du vendeur	BT-40
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays du vendeur	BT-39
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-34-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du vendeur	BT-34
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-34-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Détail d'enregistrement fiscal	BT-31-00
	<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1		ID	Identifiant à la TVA du vendeur	BT-31
required		xs:schemaID	Identifiant du régime fiscal	BT-31-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Détail d'enregistrement fiscal	BT-32-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Identification fiscale du vendeur	BT-32
required		xs:schemaID	Identifiant du régime fiscal	BT-32-0
1 .. 1		BuyerTradeParty	ACHETEUR	BG-7
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant de l'acheteur	BT-46
0 .. unbounded		GlobalID	Identifiant global de l'acheteur	BT-46-0
		xs:schemaID	Identifiant global de l'acheteur	BT-46-0
required			Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-46-1
1 .. 1		Name	Raison sociale de l'acheteur	BT-44
0 .. 1		RoleCode	Rôle (code)	BT-X-544
0 .. 1		Description	Informations juridiques additionnelles sur l'acheteur	BT-X-334
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BT-47-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-47
		xs:schemaID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-47-1
0 .. 1		TradingBusinessName	Nom commercial de l'acheteur	BT-45
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-15
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal	BT-X-108
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-109
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-110
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-111
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-112
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-113
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-114
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	COORDONNÉES DE L'ACHETEUR	BG-9
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Point de contact acheteur	BT-56
0 .. 1		DepartmentName	Département	BT-56-0
0 .. 1		TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-318
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone	BT-57-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact acheteur	BT-57
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Détails d'un numéro de fax	BT-X-115-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de fax de contact de l'acheteur	BT-X-115
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Détails d'un email	BT-58-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique du contact acheteur	BT-58
1 .. 1		PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DE L'ACHETEUR	BG-8
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal de l'acheteur	BT-53
0 .. 1		LineOne	Adresse de l'acheteur - Ligne 1	BT-50
0 .. 1		LineTwo	Adresse de l'acheteur - Ligne 2	BT-51
0 .. 1		LineThree	Adresse de l'acheteur - Ligne 3	BT-163
0 .. 1		CityName	Localité de l'acheteur	BT-52
1 .. 1		CountryID	Code de pays de l'acheteur	BT-55
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays de l'acheteur	BT-54
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-49-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique de l'acheteur	BT-49
required		xs:schemaID	Identifiant du schéma	BT-49-1

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal	BT-48-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA de l'acheteur	BT-48
<i>required</i>	<i>schemaID</i>	Identifiant du régime fiscal	BT-48-0
0 .. 1	SalesAgentTradeParty	Informations détaillées sur l'agent de vente	BG-X-49
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'agent de vente	BT-X-337
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global de l'agent de vente	BT-X-338
<i>required</i>	<i>schemaID</i>	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-338-0
1 .. 1	Name	Raison sociale de l'agent de vente	BT-X-335
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-545
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-50
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Numéro d'enregistrement de l'agent de vente	BT-X-339
	<i>schemaID</i>	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale	BT-X-339-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-336
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-53
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-355
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-356
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-357
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-358
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-359
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-360
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-361
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final	BG-X-51
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-342
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-343
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-347
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-344-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-344
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-345-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-345
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-346-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-346
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale	BG-X-52
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-348
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-349
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-350
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-351
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-352
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-353
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-354
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-341-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-341
<i>required</i>	<i>schemaID</i>	Identifiant du schéma	BT-X-341-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-340-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-340
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-340-0
0 .. 1	BuyerTaxRepresentativeTradeParty	Informations détaillées sur le représentant fiscal de l'acheteur	BG-X-54
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant	BT-X-364
0 .. unbounded required	GlobalID	Identifiant global	BT-X-365
	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-365-0
1 .. 1	Name	Raison sociale	BT-X-362
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-546
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-58
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-366
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale	BT-X-366-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-363
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-57
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-382
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-383
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-384
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-385
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-386
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-387
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-388
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final	BG-X-55
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-369
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-370
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-371
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-372-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-372
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-373-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-373
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-374-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-374
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale	BG-X-56
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-375
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-376
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-377
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-378
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-379
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-380
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-381
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-368-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-368

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

required		└─ <i>schemaID</i>	Identifiant du schéma	BT-X-368-0
1 .. 1		└─ SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-367-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ ID	Identifiant à la TVA	BT-X-367
required		└─ <i>schemaID</i>	Identifiant du régime fiscal	BT-X-367-0
0 .. 1		└─ SellerTaxRepresentativeTradeParty	REPRÉSENTANT FISCAL DU VENDEUR	BG-11
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ ID	Identification du partenaire	BT-X-116
0 .. unbounded		└─ GlobalID	Identifiant global	BT-X-117
required		└─ <i>schemaID</i>	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-117-1
1 .. 1		└─ Name	Nom du représentant fiscal du vendeur	BT-62
0 .. 1		└─ RoleCode	Rôle (code)	BT-X-547
0 .. 1		└─ SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BG-X-16
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ ID	Identifiant d'enregistrement légal	BT-X-118
		└─ <i>schemaID</i>	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-X-118-0
0 .. 1		└─ TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-119
0 .. 1		└─ PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-59
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ PostcodeCode	Code postal	BT-X-389
0 .. 1		└─ LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-390
0 .. 1		└─ LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-391
0 .. 1		└─ LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-392
0 .. 1		└─ CityName	Localité	BT-X-393
1 .. 1		└─ CountryID	Code de pays	BT-X-394
0 .. 1		└─ CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-395
0 .. unbounded		└─ DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-17
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ PersonName	Nom du contact	BT-X-120
0 .. 1		└─ DepartmentName	Nom du service	BT-X-121
0 .. 1		└─ TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-319
0 .. 1		└─ TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-122-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-122
0 .. 1		└─ FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-123-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-123
0 .. 1		└─ EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-124-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-124
1 .. 1		└─ PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU REPRÉSENTANT FISCAL	BG-12
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ PostcodeCode	Code postal du représentant fiscal	BT-67
0 .. 1		└─ LineOne	Adresse du représentant fiscal - Ligne 1	BT-64
0 .. 1		└─ LineTwo	Adresse du représentant fiscal - Ligne 2	BT-65
0 .. 1		└─ LineThree	Adresse du représentant fiscal - Ligne 3	BT-164
0 .. 1		└─ CityName	Localité du représentant fiscal	BT-66
1 .. 1		└─ CountryID	Code de pays du représentant fiscal	BT-69
0 .. 1		└─ CountrySubDivisionName	Subdivision du pays du représentant fiscal	BT-68
0 .. 1		└─ URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-X-125-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1 required	URIID schemeID	Adresse électronique Identifiant du schéma	BT-X-125 BT-X-125-0
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration xs:sequence	Détail d'enregistrement fiscal	BT-63-00
1 .. 1 required	ID schemeID	Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur	BT-63 BT-63-0
0 .. 1	ProductEndUserTradeParty xs:sequence	Détail sur les utilisateurs finaux	BG-X-18
0 .. 1	ID	Identifiant de l'utilisateur final	BT-X-126
0 .. unbounded required	GlobalID schemeID	Identifiant global de l'utilisateur final Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-127 BT-X-127-0
1 .. 1	Name	Raison sociale de l'utilisateur final	BT-X-128
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-548
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Détails sur l'organisation	BG-X-19
0 .. 1	ID schemeID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-129 BT-X-129-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif	BT-X-130
0 .. 1	PostalTradeAddress xs:sequence	Adresse postale légale	BG-X-60
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-396
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-397
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-398
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-399
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-400
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-401
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-402
0 .. unbounded	DefinedTradeContact xs:sequence	Coordonnées de l'utilisateur final	BG-X-20
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-131
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-132
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-320
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication xs:sequence	Numéro de téléphone du contact	BT-X-133-00
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-133
0 .. 1	FaxUniversalCommunication xs:sequence	Numéro de fax du point de contact	BT-X-134-00
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-134
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication xs:sequence	Adresse électronique du contact	BT-X-135-00
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-135
0 .. 1	PostalTradeAddress xs:sequence	Adresse postale de l'utilisateur final	BG-X-21
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-136
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-137
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-138
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-139
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-140
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-141
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-142
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-143-00

Factur-X 1.08 / ZUGFeRD 2.4 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1 required	xs:sequence	Adresse électronique	BT-X-143
	URIID	Identifiant du schéma	BT-X-143-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-144-00
		Détail d'enregistrement fiscal	BT-X-144-00
1 .. 1 required	xs:sequence	Identifiant à la TVA	BT-X-144
	ID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-144-0
0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms	Détail sur les conditions de livraison	BG-X-22
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	DeliveryTypeCode	Type de livraison en code	BT-X-145
0 .. 1	RelevantTradeLocation	Lieu pertinent pour les conditions de livraison	BG-X-88
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	CountryID	Code pays du lieu de livraison	BT-X-563
0 .. 1	Name	Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison	BT-X-564
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande fournisseur de référence	BT-14-00
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'un bon de commande de vente	BT-14
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Détails sur la date de confirmation de la commande client	BT-X-146-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date de la commande de vente, valeur	BT-X-146
	format	Date, format	BT-X-146-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande de référence	BT-13-00
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de bon de commande	BT-13
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de la commande	BT-X-147-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date de la commande, valeur	BT-X-147
	format	Date, format	BT-X-147-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument	Détails sur la cotation référencée	BG-X-61
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de l'offre	BT-X-403
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-404-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-404
	format	Date, format	BT-X-404-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Détails sur un contrat référencé	BT-12-00
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de contrat	BT-12
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Type de contrat (code)	BT-X-405
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du contrat	BT-X-148-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date du contrat, valeur	BT-X-148
	format	Date, format	BT-X-148-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ADDITIONNELS	BG-24
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de document justificatif	BT-122
0 .. 1	URIID	Emplacement de document externe	BT-124

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	TypeCode	Type de document référencé	BT-122-0
0 .. 1	Name	Description de document justificatif	BT-123
0 .. 1	AttachmentBinaryObject	Document joint	BT-125
required	mimeCode	Document Mime joint en code	BT-125-1
required	filename	Nom du fichier du document attaché	BT-125-2
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-149-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-149
required	format	Date, format	BT-X-149-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Détails de la référence de l'appel d'offres ou du lot	BT-17-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'appel d'offres ou de lot	BT-17
1 .. 1	TypeCode	Type de document référencé	BT-17-0
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-556-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-556
required	format	Date, format	BT-X-556-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Détails de l'objet facturé	BT-18-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'objet facturé	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Type de document référencé	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Identifiant du schéma	BT-18-1
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-557-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-557
required	format	Date, format	BT-X-557-0
0 .. 1	BuyerAgentTradeParty	Informations détaillées sur l'agent de l'acheteur	BG-X-62
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identification du partenaire	BT-X-408
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global	BT-X-409
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-409-0
1 .. 1	Name	Raison sociale	BT-X-406
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-549
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-63
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-410
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale	BT-X-410-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-407
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-66
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-426
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-427
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-428
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-429
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-430
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-431
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-432
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées détaillées de l'agent acheteur déviant	BG-X-64
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-413

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-414
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-415
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-416-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-416
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-417-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-417
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-418-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-418
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale	BG-X-65
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-419
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-420
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-421
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-422
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-423
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-424
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-425
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-412-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-412
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-412-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-411-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-411
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-411-0
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Détails sur un projet référencé	BT-11-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Référence au projet	BT-11
1 .. 1	Name	Nom du projet	BT-11-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Détails de la commande du client final correspondante	BG-X-23
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Client final Numéro de commande du client final	BT-X-150
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-151-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-151
	format	Date, format	BT-X-151-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Groupe d'informations sur la livraison	BG-13-00
	xs:sequence		
0 .. 1	RelatedSupplyChainConsignment	Related SupplyChain Consignment	BG-X-24
	xs:sequence		
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Détail sur le mode de transport	BT-X-152-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ModeCode	Mode de transport en code	BT-X-152
0 .. 1	ShipToTradeParty	INFORMATIONS CONCERNANT LA LIVRAISON	BG-13
	xs:sequence		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	ID	Identifiant de l'établissement de livraison	BT-71
0 .. unbounded required	GlobalID <i>schemeID</i>	Identifiant de l'établissement de livraison	BT-71-0
0 .. 1	Name	Nom de l'intervenant à livrer	BT-70
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-550
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization <i>xs:sequence</i>	Détails sur l'organisation légale	BG-X-25
0 .. 1	ID <i>schemeID</i>	Identifiant d'enregistrement légal	BT-X-153
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-154
0 .. 1	PostalTradeAddress <i>xs:sequence</i>	Adresse postale légale	BG-X-67
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-433
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-434
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-435
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-436
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-437
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-438
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-439
0 .. unbounded	DefinedTradeContact <i>xs:sequence</i>	Coordonnées	BG-X-26
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-155
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-156
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-321
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication <i>xs:sequence</i>	Numéro de téléphone du contact	BT-X-157-00
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-157
0 .. 1	FaxUniversalCommunication <i>xs:sequence</i>	Numéro de fax du point de contact	BT-X-158-00
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-158
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication <i>xs:sequence</i>	Adresse électronique du contact	BT-X-159-00
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-159
0 .. 1	PostalTradeAddress <i>xs:sequence</i>	ADRESSE DE LIVRAISON	BG-15
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal de livraison	BT-78
0 .. 1	LineOne	Adresse de livraison - Ligne 1	BT-75
0 .. 1	LineTwo	Adresse de livraison - Ligne 2	BT-76
0 .. 1	LineThree	Adresse de livraison - Ligne 3	BT-165
0 .. 1	CityName	Localité de livraison	BT-77
1 .. 1	CountryID	Code du pays de livraison	BT-80
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays de livraison	BT-79
0 .. 1	URIUniversalCommunication <i>xs:sequence</i>	Détails sur l'adresse électronique	BT-X-160-00
1 .. 1 required	URIID <i>schemeID</i>	Adresse électronique	BT-X-160
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <i>xs:sequence</i>	Détail d'enregistrement fiscal	BT-X-161-00
1 .. 1 required	ID <i>schemeID</i>	Identifiant à la TVA	BT-X-161
0 .. 1	UltimateShipToTradeParty <i>xs:sequence</i>	Détails sur le lieu de livraison final	BG-X-27
0 .. 1	ID	Identifiant du lieu de livraison final	BT-X-162

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. unbounded required	GlobalID	Identifiant global du lieu final de livraison	BT-X-163
	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-163-0
0 .. 1	Name	Nom du lieu de livraison final	BT-X-164
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-551
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-165-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-165
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-165-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-166
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-68
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-440
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-441
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-442
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-443
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-444
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-445
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-446
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-28
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-167
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-168
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-322
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-169-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-169
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-170-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-170
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-171-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-171
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse de livraison final	BG-X-29
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-172
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-173
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-174
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-175
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-176
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-177
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-178
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-179-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-179
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-179-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-180-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-180
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-180-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	ShipFromTradeParty	Informations concernant le lieu d'expédition	BG-X-30
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'établissement d'expédition	BT-X-181
0 .. unbounded required	GlobalID	Identifiant de l'établissement d'expédition	BT-X-182
	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-182-0
0 .. 1	Name	Nom du lieu d'expédition	BT-X-183
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-552
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-184-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-184
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-184-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-185
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-69
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-447
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-448
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-449
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-450
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-451
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-452
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-453
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-186
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-187
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-323
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-188-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-188
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-189-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-189
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-190-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-190
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-32
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-191
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-192
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-193
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-194
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-195
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-196
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-197
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-198-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-198
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-198-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-199-00
	<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-199
	xs:sequence	Identifiant du régime fiscal	BT-X-199-0
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Détails sur la livraison réelle	BT-72-000
	xs:sequence		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Date effective de livraison	BT-72-00
	xs:choice		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date effective de livraison	BT-72
	format	Date, format	BT-72-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis d'expédition référencé	BT-16-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'avis d'expédition	BT-16
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de l'avis d'expédition	BT-X-200-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date de l'avis d'expédition, valeur	BT-X-200
	format	Date, format	BT-X-200-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis de réception référencé	BT-15-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'avis de réception	BT-15
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de l'avis de réception	BT-X-201-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date de l'avis de réception, valeur	BT-X-201
	format	Date, format	BT-X-201-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé	BT-X-202-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison	BT-X-202
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du bon de livraison	BT-X-203-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du bon de livraison, valeur	BT-X-203
	format	Date, format	BT-X-203-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	PRELEVEMENT	BG-19
	xs:sequence		
0 .. 1	CreditorReferenceID	Identifiant bancaire du créancier	BT-90
0 .. 1	PaymentReference	Référence de paiement	BT-83
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Devise de comptabilisation de la TVA	BT-6
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code de devise de facturation	BT-5
0 .. 1	InvoiceIssuerReference	Référence du vendeur	BT-X-204
0 .. 1	InvoiceTradeParty	Auteur de la facture différent	BG-X-33
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identification de l'auteur de la facture divergente	BT-X-205
0 .. unbounded required	GlobalID	Identification global de l'auteur de la facture divergente	BT-X-206
	xs:sequence	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-206-0
1 .. 1	Name	Nom	BT-X-207
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-553
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-208-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-208
	xs:sequence	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-208-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-209
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-70
	xs:sequence		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-454
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-455
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-456
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-457
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-458
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-459
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-460
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-34
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-210
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-211
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-324
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-212-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-212
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-213-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-213
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-214-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-214
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-35
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-215
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-216
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-217
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-218
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-219
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-220
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-221
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-222-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-222
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-222-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-223-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-223
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-223-0
0 .. 1	InvoiceeTradeParty	Facturer à	BG-X-36
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant du facturer à	BT-X-224
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global du facturer à	BT-X-225
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-225-0
1 .. 1	Name	Raison sociale du facturer à	BT-X-226
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-554
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-227-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-227
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-227-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-228
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-71

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal	BT-X-461
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-462
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-463
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-464
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-465
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-466
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-467
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-37
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Nom du contact	BT-X-229
0 .. 1		DepartmentName	Nom du service	BT-X-230
0 .. 1		TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-325
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-231-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-231
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-232-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-232
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-233-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-233
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-38
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal	BT-X-234
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-235
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-236
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-237
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-238
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-239
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-240
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-241-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique	BT-X-241
required		schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-241-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-242-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Identifiant à la TVA	BT-X-242
required		schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-242-0
0 .. 1		PayeeTradeParty	BÉNÉFICIAIRE	BG-10
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant du bénéficiaire	BT-60
0 .. unbounded		GlobalID	Identifiant du bénéficiaire	BT-60-0
required		schemeID	Identifiant du schéma	BT-60-1
1 .. 1		Name	Nom du bénéficiaire	BT-59
0 .. 1		RoleCode	Rôle du bénéficiaire (code)	BT-X-468
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BT-61-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire	BT-61
		schemeID	Identifiant du schéma	BT-61-1
0 .. 1		TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-243
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-72
		xs:sequence		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-469
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-470
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-471
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-472
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-473
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-474
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-475
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-39
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-244
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-245
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-326
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-246-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-246
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-247-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-247
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-248-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-248
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale du bénéficiaire	BG-X-40
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-249
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-250
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-251
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-252
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-253
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-254
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-255
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-X-256-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-256
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-256-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal	BT-X-257-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-257
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-257-0
0 .. 1	PayerTradeParty	Informations détaillées sur le payeur de factures divergent	BG-X-73
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identification du payeur	BT-X-478
0 .. unbounded	GlobalID	Deviating invoice payer global identifier	BT-X-479
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-479-0
1 .. 1	Name	Nom/raison sociale du payeur de facture divergent	BT-X-476
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-483
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-480-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-480
	schemeID	Identificateur pour l'enregistrement juridique du payeur	BT-X-480-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-477
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-76
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-497
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-498
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-499
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-500
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-501
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-502
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-503
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-74
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-484
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-485
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-486
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-487-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-487
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-488-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-488
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-489-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-489
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-75
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-490
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-491
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-492
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-493
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-494
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-495
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-496
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-482-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Payeur Adresse électronique	BT-X-482
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-482-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-481-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-481
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-481-0
0 .. 1	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Spécification de la devise de facturation, de la devise locale et du taux de change	BG-X-41
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	SourceCurrencyCode	Monnaie de facturation	BT-X-258
1 .. 1	TargetCurrencyCode	Monnaie d'origine	BT-X-259
1 .. 1	ConversionRate	Taux de conversion	BT-X-260
0 .. 1	ConversionRateDateTime	Date du taux de change	BT-X-261-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date du taux de change, valeur	BT-X-261
required	format	Date, format	BT-X-261-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	INSTRUCTIONS DE PAIEMENT	BG-16

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	TypeCode	Code de type de moyen de paiement	BT-81	
0 .. 1	Information	Libellé du moyen de paiement	BT-82	
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONS CONCERNANT LA CARTE DE PAIEMENT	BG-18	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID	Numéro de compte primaire de carte de paiement	BT-87	
0 .. 1	CardholderName	Nom du titulaire de la carte de paiement	BT-88	
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Institution financière de l'acheteur	BT-91-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	IBANID	Identifiant du compte débité	BT-91	
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	VIREMENT	BG-17	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	IBANID	Identifiant de compte bancaire	BT-84	
0 .. 1	AccountName	Nom du compte bancaire	BT-85	
0 .. 1	ProprietaryID	Identifiant de compte bancaire (hors SEPA)	BT-84-0	
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Identifiant d'établissement financier (dans le cas d'un virement)	BT-86-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	BICID	Identifiant d'établissement financier	BT-86	
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	VENTILATION DE LA TVA	BG-23	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	CalculatedAmount	Montant de la taxe pour le type de TVA	BT-117	
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-118-0	
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-120	
1 .. 1	BasisAmount	Base d'imposition du type de TVA	BT-116	
0 .. 1	LineTotalBasisAmount	Montant de ligne pour un taux	BT-X-262	
0 .. 1	AllowanceChargeBasisAmount	Assiette des remises et charges d'en-tête	BT-X-263	
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA	BT-118	
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-121	
0 .. 1	TaxPointDate	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée	BT-7-00	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateString	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée	BT-7	
required	format	Date, format	BT-7-0	
0 .. 1	DueDateTypeCode	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code	BT-8	
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-119	
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	PÉRIODE DE FACTURATION	BG-14	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	Description	Description de la période de facturation	BT-X-264	
0 .. 1	StartDateTime	Date de début de période de facturation	BT-73-00	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateTimeString	Date de début de période de facturation	BT-73	
required	format	Date, format	BT-73-0	
0 .. 1	EndDateTime	Date de fin de période de facturation	BT-74-00	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateTimeString	Date de fin de période de facturation	BT-74	
required	format	Date, format	BT-74-0	
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT	BG-20	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de réduction	BG-20-0	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	Indicator	Indicateur de réduction, valeur	BG-20-1	
0 .. 1	SequenceNumeric	Séquence de calcul	BT-X-265	
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de remise au niveau du document	BT-94	
0 .. 1	BasisAmount	Assiette de la remise au niveau du document	BT-93	

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge	BT-X-266
	unitCode	Quantité unitaire du prix de base	BT-X-267
1 .. 1	ActualAmount	Montant de la remise au niveau du document	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code de motif de la remise au niveau du document	BT-98
0 .. 1	Reason	Motif de la remise au niveau du document	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Code du type de TVA pour les abattements au niveau du document	BT-95-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-95-0
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	BT-95
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de TVA de la remise au niveau du document	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT	BG-21
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de supplément	BG-21-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de supplément, valeur	BG-21-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Séquence de calcul	BT-X-268
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Assiette des charges ou frais au niveau du document	BT-100
0 .. 1	BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge	BT-X-269
	unitCode	Quantité unitaire du prix de base	BT-X-270
1 .. 1	ActualAmount	Montant des charges ou frais au niveau du document	BT-99
0 .. 1	ReasonCode	Code de motif des charges ou frais au niveau du document	BT-105
0 .. 1	Reason	Motif des charges ou frais au niveau du document	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Détails sur les informations de taxe	BT-102-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-102-0
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document	BT-102
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document	BT-103
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsServiceCharge	Informations détaillées sur les frais de service logistique	BG-X-42
	xs:sequence		
1 .. 1	Description	Description des frais de service	BT-X-271
1 .. 1	AppliedAmount	Montant des frais de service	BT-X-272
1 .. unbounded	AppliedTradeTax	Informations fiscales détaillées	BT-X-273-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-X-273-0
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA	BT-X-273
1 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-X-274
0 .. unbounded	SpecifiedTradePaymentTerms	Détails sur les conditions de paiement	BT-20-00
	xs:sequence		
0 .. 1	Description	Conditions de paiement	BT-20
0 .. 1	DueDateDateTime	Date d'échéance	BT-9-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'échéance	BT-9
required	format	Date, format	BT-9-0
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Identifiant de référence de mandat	BT-89
0 .. 1	PartialPaymentAmount	Montant d'un paiement partiel	BT-X-275
0 .. 1	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Détail sur les conditions de pénalité	BG-X-43

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	BasisDateTime	Date de référence à laquelle le paiement est dû	BT-X-276-00	
1 .. 1	<i>xs:choice</i>			
	DateTimeString	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur	BT-X-276	
required	format	Date, format	BT-X-276-0	
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Maturity Period	BT-X-277	
required	unitCode	Période d'échéance, unité	BT-X-278	
0 .. 1	BasisAmount	Montant d'application des pénalités	BT-X-279	
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage d'application des pénalités	BT-X-280	
0 .. 1	ActualPenaltyAmount	Montant de pénalité	BT-X-281	
0 .. 1	ApplicableTradePaymentDiscountTerms	Détail sur les conditions d'escompte	BG-X-44	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	BasisDateTime	Date de référence à laquelle le paiement est dû	BT-X-282-00	
1 .. 1	<i>xs:choice</i>			
	DateTimeString	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur	BT-X-282	
required	format	Date, format	BT-X-282-0	
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Maturity period	BT-X-283	
	unitCode	Période d'échéance, unité	BT-X-284	
0 .. 1	BasisAmount	Montant d'application de l'escompte	BT-X-285	
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage d'application de l'escompte	BT-X-286	
0 .. 1	ActualDiscountAmount	Montant de l'escompte	BT-X-287	
0 .. 1	PayeeTradeParty	Divergent bénéficiaire par paiement	BG-X-77	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ID	ID du destinataire alternatif de la facture	BT-X-506	
0 .. unbounded	GlobalID	Deviating invoice payer global identifier	BT-X-507	
required	schemeID	Identifiant du régime du bénéficiaire	BT-X-507-0	
1 .. 1	Name	Nom/raison sociale du bénéficiaire divergent	BT-X-504	
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-511	
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-508-00	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-508	
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-508-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-505	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-80	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-525	
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-526	
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-527	
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-528	
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-529	
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-530	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-531	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-78	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-512	
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-513	
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-514	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-515-00	
	<i>xs:sequence</i>			

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-515
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-516-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-516
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-517-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-517
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-79
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-518
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-519
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-520
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-521
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-522
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-523
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-524
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-510-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-510
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-510-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-509-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-509
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-509-0
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	TOTAUX DU DOCUMENT	BG-22
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	LineTotalAmount	Somme du montant net des lignes de facture	BT-106
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Somme des charges ou frais au niveau du document	BT-108
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Somme des remises au niveau du document	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount	Montant total de la facture hors TVA	BT-109
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount>	Montant total de TVA	BT-110
0 .. 1	currencyID	Code de devise de facturation	BT-110-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>	Montant total de la facture TVA comprise dans la devise de comptabilisation	BT-111
0 .. 1	currencyID	Devise de comptabilisation de la TVA	BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Montant de l'arrondi	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Montant total de la facture avec TVA comprise	BT-112
0 .. 1	TotalPrepaidAmount	Montant. Type	BT-113
1 .. 1	DuePayableAmount	Montant à payer	BT-115
0 .. unbounded	InvoiceReferencedDocument	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE	BG-3
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure	BT-25
0 .. 1	TypeCode	Code de type d'incoive précédent	BT-X-555
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Référence à une facture antérieure	BT-26-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'émission de facture antérieure	BT-26
required	format	Date, format	BT-26-0
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Détail de référence d'enregistrement	BT-19-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Référence comptable de l'acheteur	BT-19

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	TypeCode	Code de type de référence comptable de l'acheteur	BT-X-290
0 .. unbounded	SpecifiedAdvancePayment	Tax information on advance payments	BG-X-45
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	PaidAmount	Paiement anticipé, valeur	BT-X-291
0 .. 1	FormattedReceivedDateTime	Date de réception du paiement	BT-X-292-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date de réception du paiement, date	BT-X-292
required	format	Date, format	BT-X-292-0
1 .. unbounded	IncludedTradeTax	TVA incluse pour paiement anticipé	BG-X-46
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Montant de TVA incluse	BT-X-293
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-X-294
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-295
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA	BT-X-296
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-297
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-X-298
0 .. 1	InvoiceSpecifiedReferencedDocument	RÉFÉRENCE À LA FACTURE PRÉCÉDENTE POUR LES PAIEMENTS REÇUS	BG-X-85
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure	BT-X-558
0 .. 1	TypeCode	Code de type d'incoive précédent	BT-X-559
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Référence à une facture antérieure	BT-X-560-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'émission de facture antérieure	BT-X-560
required	format	Date, format	BT-X-560-0

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CrossIndustryInvoice					CONTRÔLE DU PROCESSUS
ExchangedDocumentContext					
Type: ram:ExchangedDocumentContextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-2					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le processus métier et les règles applicables au document Facture.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X X X					
TestIndicator					Indicateur de test
Type: udt:IndicatorType					
Remarque: A utiliser uniquement dans le cas d'une facture test, avec Indicateur = true					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-1-00					
Utiliser: L'indicateur de test peut être utilisé lors de la mise en œuvre d'un nouveau système. Il permet de marquer la facture comme un "test" et donc de ne pas entraîner de problèmes de TVA.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
Indicator					Indicateur de test, valeur Indicateur de test, valeur
Type: xs:boolean					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-1					
BT-X-1					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter					Groupe d'informations sur le contexte commercial
Type: ram:DocumentContextParameterType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-23-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X X X					
Cardinalité					1..1
divergente:					
ID					Identifiant de type de processus métier
Type: udt:IDType					
Remarque: A spécifier par l'Acheteur.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-23					
Utiliser: Identifie le contexte de processus métier dans lequel se déroule l'opération. Permet à l'Acheteur de traiter la Facture de manière appropriée.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X X X					
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter					Groupe d'informations des lignes directrices
Type: ram:DocumentContextParameterType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-24-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X X X					
ID					Identification de spécification
Type: udt:IDType					
Remarque: Elle identifie la norme de facturation européenne ainsi que les éventuelles extensions appliquées.					
L'identification peut inclure la version de la spécification.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-24					
Utiliser: Identification de la spécification contenant la totalité des règles concernant le contenu sémantique, les cardinalités et les règles opérationnelles auxquelles se conforment les données contenues dans l'instance de document.					
Code Nom de code					
urn:cen.eu:en16931: Profile EXTENDED					
2017#conformant#urn:factur-x.eu:					
1p0:extended					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		Code	Nom de code
urn:cen.eu:en16931:2017#conformant#urn:zugferd.de:2p0:extended			ZUGFeRD 2.0 deprecated Profile EXTENDED, should not be used
Règle de gestion: BR-1		Contrôle du processus	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X X X X X
ExchangedDocument		Groupe de propriétés concernant l'ensemble du document	
Type: ram:ExchangedDocumentType			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1-00			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X X X X X
ID		Numéro de facture	
Type: udt:IDType			
Remarque: Numéro séquentiel requis à l'Article 226(2) de la Directive 2006/112/CE [2], pour identifier la Facture de façon unique. Il peut être basé sur une ou plusieurs séries, qui peuvent comporter des caractères alphanumériques.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1			
Utiliser: Identification unique de la Facture.			
Règle de gestion: BR-2		Facture	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X X X X X
Name		Texte. Type	
Type: udt:TextType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-2			
Utiliser: Texte libre, en type texte			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:			X
TypeCode		Type de facture en code	
Type: qdt:DocumentCodeType			
Remarque: Les factures commerciales et les notes de crédit sont définies selon les entrées issues de la liste UNTDID 1001 [6]. Les autres entrées de la liste UNTDID 1001 [6] concernant des factures ou des notes de crédit spécifiques peuvent être utilisées, le cas échéant.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-3			
Utiliser: Code spécifiant le type fonctionnel de la Facture.			
		Code	Nom de code
		71	Request for payment
		80	Debit note related to goods or services
		81	Credit note related to goods or services
		82	Metered services invoice
		83	Credit note related to financial adjustments
		84	Debit note related to financial adjustments
		102	Tax notification
		130	Invoicing data sheet
		202	Direct payment valuation
		203	Provisional payment valuation
		204	Payment valuation
		211	Interim application for payment
		218	Final payment request based on completion of work
		219	Payment request for completed units
		261	Self billed credit note
		262	Consolidated credit note - goods and services
		295	Price variation invoice
		296	Credit note for price variation
		308	Delcredere credit note
		325	Proforma invoice
		326	Partial invoice
		331	Commercial invoice which includes a packing list
		380	Commercial invoice
		381	Credit note
		382	Commission note
		383	Debit note

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code			
	384	Corrected invoice			
	385	Consolidated invoice			
	386	Prepayment invoice			
	387	Hire invoice			
	388	Tax invoice			
	389	Self-billed invoice			
	390	Delcredere invoice			
	393	Factored invoice			
	394	Lease invoice			
	395	Consignment invoice			
	396	Factored credit note			
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note			
	456	Debit advice			
	457	Reversal of debit			
	458	Reversal of credit			
	471	Self-billed corrective invoice			
	472	Factored corrective Invoice			
	473	Self-billed factored corrective invoice			
	500	Self billed prepayment invoice			
	501	Self billed factored invoice			
	502	Self billed factored credit note			
	503	Prepayment credit note			
	527	Self billed debit note			
	532	Forwarder's credit note			
	553	Forwarder's invoice discrepancy report			
	575	Insurer's invoice			
	623	Forwarder's invoice			
	633	Port charges documents			
	751	Invoice information for accounting purposes			
	780	Freight invoice			
	817	Claim notification			
	870	Consular invoice			
	875	Partial construction invoice			
	876	Partial final construction invoice			
	877	Final construction invoice			
	935	Customs invoice			
Règle de gestion: BR-4		Facture			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X
IssueDateTime		Date d'émission de la facture			
Type: udt:DateTimeType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-2-00					
Utiliser: The date when the Invoice was issued.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X
DateTimeString		Date d'émission de la facture			
Type: extension (xs:string)					
Synonyme: Date d'émission de la facture, valeur					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-2					
Utiliser: Date à laquelle la Facture a été émise.					
Règle de gestion: BR-3		Facture			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X
format		Date, format			
Type: xs:string					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-2-0					
	Code	Nom de code			
	102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CopyIndicator	Indicateur de copie
	Type: udt:IndicatorType Remarque: Si indicateur = true, le document est une copie. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3-00 Utiliser: Indique si la facture est une copie d'une autre facture.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	Indicator	Indicateur de copie, valeur
	Type: xs:boolean Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3 Utiliser: Indique la langue utilisée dans la facture.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LanguageID	Langue de la facture en code
	Type: udt:IDType Remarque: Les listes de langues valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de l'ISO 639-2 "Codes pour la représentation des noms de langues". Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-4 Utiliser: Indique la langue utilisée dans la facture.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	IncludedNote	NOTE DE FACTURE
	Type: ram:NoteType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-1 Utiliser: Groupe de termes métier fournissant des notes en texte pertinentes dans la facture, associées à un indicateur précisant le sujet de la note.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	
	ContentCode	Note de facture en code
	Type: udt:CodeType Remarque: Le code est convenu bilatéralement et doit avoir la même signification que le BT-22. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-5 Utiliser: Code permettant de classer le contenu de la note de facturation. Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 01	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	Content	Note de facture
	Type: udt:TextType Remarque: Doit être choisi parmi les codes disponibles dans la liste UNTDID 4451 [6]. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-22 Utiliser: Sujet de la note en texte suivant. Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 01	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	
	SubjectCode	Sujet de la note de facture en code
	Type: udt:CodeType Remarque: Doit être choisi parmi les codes disponibles dans la liste UNTDID 4451 [6]. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-21 Utiliser: Sujet de la note en texte suivant.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	
	EffectiveSpecifiedPeriod	Date d'échéance contractuelle
	Type: ram:SpecifiedPeriodType Remarque: Utilisé si la date d'échéance contractuelle est différente de la date d'échéance (par exemple dans le cas de virements SEPA). Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-000 Utiliser: Indication de la date d'échéance de la facture si celle-ci est différente du paiement.	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:		X									
CompleteDateTime		Date d'échéance contractuelle									
Type: udt:DateTimeType											
Remarque: Utilisé si la date d'échéance contractuelle est différente de la date d'échéance (par exemple dans le cas de virements SEPA).											
Cardinalité: 1 .. 1											
EN16931-ID: BT-X-6-00											
Utiliser: Indication de la date d'échéance de la facture si celle-ci est différente du paiement.											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:		X									
DateTimeString		Date d'échéance contractuelle, valeur									
Type: extension (xs:string)											
Cardinalité: 1 .. 1											
EN16931-ID: BT-X-6											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:		X									
format		Date, format									
Type: xs:string											
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue											
Cardinalité: required											
EN16931-ID: BT-X-6-0											
		<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>						Code	Nom de code	102	CCYYMMDD
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:		X									
SupplyChainTradeTransaction		Groupe d'information sur la transaction commerciale									
Type: ram:SupplyChainTradeTransactionType											
Cardinalité: 1 .. 1											
EN16931-ID: BG-25-00											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:		X	X	X	X	X					
IncludedSupplyChainTradeLineItem		LIGNE DE FACTURE									
Type: ram:SupplyChainTradeLineItemType											
Synonyme: Regroupement des données de position											
Cardinalité: 1 .. unbounded											
EN16931-ID: BG-25											
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur des lignes de Facture individuelles.											
Règle de gestion: BR-16		Facture									
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:			X		X	X					
Cardinalité		-	-	1..n	1..n	1..n					
divergente:											
AssociatedDocumentLineDocument		Groupe d'informations générales de ligne									
Type: ram:DocumentLineDocumentType											
Cardinalité: 1 .. 1											
EN16931-ID: BT-126-00											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:			X		X	X					
LineID		Identifiant de ligne de facture									
Type: udt:IDType											
Synonyme: Numéro de ligne											
Cardinalité: 1 .. 1											
EN16931-ID: BT-126											
Utiliser: Identifiant unique d'une ligne au sein de la Facture.											
Règle de gestion: BR-21		Ligne de facture									
Règle de gestion: BR-FXEXT-11											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
Utilisé dans:			X		X	X					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ParentLineID	Identifiant de la ligne parentale										
Type: udt:IDType											
Cardinalité: 0 .. 1											
EN16931-ID: BT-X-304											
Utiliser: La valeur indiquée ici renvoie à la ligne supérieure. De cette manière, une arborescence des postes de facture peut être représentée.											
Règle de gestion: BR-FXEXT-06											
Règle de gestion: BR-FXEXT-11											
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED											
Utilisé dans: X											
LineStatusCode	Type de ligne de facture en code										
Type: qdt:LineStatusCodeType											
Remarque: Utiliser les codes de la liste UNTDID 1229. Le code suivant devrait être utilisé comme valeur par défaut: 39											
Synonyme: Invoice line type											
Cardinalité: 0 .. 1											
EN16931-ID: BT-X-7											
Utiliser: Indique si la ligne contient des prix à prendre dans le modèle de calcul ou seulement des données informatives.											
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED											
Utilisé dans: X											
LineStatusReasonCode	Sous-type de ligne de facture										
Type: udt:CodeType											
Remarque: Si l'élément LineStatusCode est utilisé, le LineStatusReasonCode doit être renseigné : DETAIL, GROUP, INFORMATION											
Synonyme: Invoice line subtype											
Cardinalité: 0 .. 1											
EN16931-ID: BT-X-8											
Utiliser: Complète le type, afin de préciser si la ligne est :											
- détail (ligne normale)											
- sous-total											
- seulement des informations											
<table><tr><td>Code</td><td>Nom de code</td></tr><tr><td>DETAIL</td><td>Poste d'article régulier (cas standard)</td></tr><tr><td>GROUP</td><td>Sous-total</td></tr><tr><td>INFORMATION</td><td>Seulement des informations</td></tr></table>				Code	Nom de code	DETAIL	Poste d'article régulier (cas standard)	GROUP	Sous-total	INFORMATION	Seulement des informations
Code	Nom de code										
DETAIL	Poste d'article régulier (cas standard)										
GROUP	Sous-total										
INFORMATION	Seulement des informations										
Règle de gestion: BR-FXEXT-05											
Règle de gestion: BR-FXEXT-07											
Règle de gestion: BR-FXEXT-08											
Règle de gestion: BR-FXEXT-09											
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-22											
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-23											
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-24											
Règle de gestion: BR-FXEXT-Détails du prix											
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-26											
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-27											
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED											
Utilisé dans: X											
IncludedNote	Note de ligne de facture										
Type: ram:NoteType											
Cardinalité: 0 .. unbounded											
EN16931-ID: BT-127-00											
Utiliser: Commentaire fournissant des informations non structurées concernant la ligne de Facture.											
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED											
Utilisé dans: X X X											
Cardinalité											
divergente: 0..1											

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

SellerAssignedID	Identifiant vendeur de l'article
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-155 Utiliser: Identifiant attribué par le Vendeur à un article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X X
BuyerAssignedID	Identifiant acheteur de l'article
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-156 Utiliser: Identifiant attribué par l'Acheteur à un article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X X
IndustryAssignedID	Identifiant de produit attribué par l'industrie
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-532 Utiliser: Un identifiant, attribué par l'industrie, pour l'article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ModelID	Identification du modèle de l'article
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-533 Utiliser: Un identifiant de modèle unique pour cet article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
Name	Nom de l'article
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-153 Utiliser: Nom d'un article.	
Règle de gestion: BR-25 Informations sur l'article	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X X X
Description	Description de l'article
Type: udt:TextType Remarque: La description de l'article permet de présenter l'article et ses caractéristiques avec plus de détails que le Nom de l'article. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-154 Utiliser: Description d'un article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X X
BatchID	Identification du lot de l'article
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-534 Utiliser: Un identifiant de lot pour cet article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
BrandName	Marque de l'article
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-535 Utiliser: Le nom de la marque, exprimé sous forme de texte, pour cet article.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ModelName	Nom du modèle de l'article
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-536	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ApplicableProductCharacteristic	ATTRIBUTS D'ARTICLE
	Type: ram:ProductCharacteristicType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-32 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les propriétés des biens et services facturés.	
	Règle de gestion: BR-54 Item attributes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X	
	TypeCode	Type de caractéristique produit en code
	Type: udt:CodeType Remarque: Pour garantir le traitement automatisé des attributs de l'article sans rapprochement bilatéral, seules les valeurs de la liste de codes UNTDED 6313+Factur-X-Extension doivent être utilisées. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-11	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-04 Règle de gestion: BR-FXEXT-04 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	Description	Nom d'attribut d'article
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : Couleur. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-160 Utiliser: Nom de l'attribut ou de la propriété de l'article.	
	Règle de gestion: BR-54 Item attributes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X	
	ValueMeasure	Valeur de la caractéristique produit (mesure numérique)
	Type: udt:MeasureType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-12	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	unitCode	Unité de mesure
	Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-12-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	Value	Valeur d'attribut d'article
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : Rouge. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-161 Utiliser: Valeur de l'attribut ou de la propriété de l'article.	
	Règle de gestion: BR-54 Item attributes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X	
	DesignatedProductClassification	Détails sur la classification du produit
	Type: ram:ProductClassificationType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-158-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X	
	ClassCode	Code de classification de l'article
	Type: udt:CodeType Remarque: Les codes de classement sont utilisés pour permettre le regroupement d'articles similaires à des fins diverses, par exemple marchés publics (CPV), e-commerce (UNSPSC), etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-158 Utiliser: Code permettant de classer un article en fonction de son type ou de sa nature.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

listID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Remarque: Le schéma d'identification doit être choisi parmi les entrées disponibles dans l'UNTDID 7143 [6]. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-158-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant de classification de l'article	
Règle de gestion: BR-65	Identifiant de la classification de l'article
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
listVersionID	Version du schéma d'identification
Type: xs:token EN16931-ID: BT-158-2 Utiliser: Version du schéma d'identification.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
ClassName	Nom de la classification de l'article
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-13 Utiliser: Nom permettant de classer un article en fonction de son type ou de sa nature.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
IndividualTradeProductInstance	Instances de l'article (produit commercial)
Type: ram:TradeProductInstanceType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-84	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
BatchID	Instances de l'article (produit commercial) ID du lot
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-306 Utiliser: L'identifiant unique du lot pour cette instance de produit commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
SupplierAssignedSerialID	Instances de l'article (produit commercial) ID de série du fournisseur
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-307 Utiliser: L'identifiant de série unique attribué par le fournisseur pour cette instance de produit commercial.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
OriginTradeCountry	Détails sur l'origine du produit
Type: ram:TradeCountryType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-159-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
ID	Pays d'origine de l'article
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-159 Utiliser: Code identifiant le pays d'où provient l'article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
IncludedReferencedProduct	Un produit inclus référencé à partir de ce produit commercial.
Type: ram:ReferencedProductType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-1	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-FXEXT-10	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
ID	ID de produits inclus référencés
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-308	
Utiliser: Identification de l'article pour l'interopérabilité avec Order-X	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
GlobalID	ID global du produit référencé inclus
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BT-X-15	
Utiliser: Identifiant d'article basé sur un schéma enregistré.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token	
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-X-15-1	
Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant standard de l'article	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
SellerAssignedID	ID du produit référencé contenu, attribué par le vendeur
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-16	
Utiliser: Identifiant attribué par le Vendeur à un article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
BuyerAssignedID	ID attribué par l'acheteur au produit référencé inclus
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-17	
Utiliser: Identifiant attribué par l'Acheteur à un article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
IndustryAssignedID	ID attribué par l'industrie au produit référencé inclus
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-309	
Utiliser: Identification de l'article pour l'interopérabilité avec Order-X	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
Name	Nom du produit référencé inclus
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-18	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
Description	Description du produit référencé inclus
Type: udt:TextType	
Remarque: La description de l'article permet de présenter l'article et ses caractéristiques avec plus de détails que le Nom de l'article.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-19	
Utiliser: Description d'un article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	UnitQuantity					UnitéQuantité du produit référencé inclus																											
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-20																																
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X																																
	unitCode					Unité de mesure																											
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-20-1																																
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X																																
	SpecifiedLineTradeAgreement					DÉTAILS DU PRIX																											
	Type: ram:LineTradeAgreementType Synonyme: Groupe d'informations sur l'accord commercial à la ligne Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-29 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le prix appliqué pour les biens et services facturés sur la ligne de Facture.																																
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X																																
	ApplicableTradeDeliveryTerms					Détail sur les conditions de livraison																											
	Type: ram:TradeDeliveryTermsType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-87																																
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X																																
	DeliveryTypeCode					Type de livraison en code																											
	Type: qdt:DeliveryTermsCodeType Remarque: A choisir parmi les entrées de la liste UNTDID 4053 + INCOTERMS Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-562 Utiliser: Code spécifiant le type de livraison pour ces conditions de livraison commerciale.																																
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>1</td><td>Livraison organisée par le fournisseur</td></tr><tr><td>2</td><td>Livraison organisée par le prestataire de services logistiques</td></tr><tr><td>CFR</td><td>Frais et fret</td></tr><tr><td>CIF</td><td>Frais, assurance et fret</td></tr><tr><td>CIP</td><td>Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>CPT</td><td>Port payé vers (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>DAP</td><td>Livré au lieu (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>DDP</td><td>Livré dédouané (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>DPU</td><td>Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)</td></tr><tr><td>EXW</td><td>Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)</td></tr><tr><td>FAS</td><td>Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)</td></tr><tr><td>FCA</td><td>Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)</td></tr><tr><td>FOB</td><td>Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)</td></tr></table>					Code	Nom de code	1	Livraison organisée par le fournisseur	2	Livraison organisée par le prestataire de services logistiques	CFR	Frais et fret	CIF	Frais, assurance et fret	CIP	Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)	CPT	Port payé vers (insérer la destination désignée)	DAP	Livré au lieu (insérer la destination désignée)	DDP	Livré dédouané (insérer la destination désignée)	DPU	Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)	EXW	Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)	FAS	Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)	FCA	Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)	FOB	Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)
Code	Nom de code																																
1	Livraison organisée par le fournisseur																																
2	Livraison organisée par le prestataire de services logistiques																																
CFR	Frais et fret																																
CIF	Frais, assurance et fret																																
CIP	Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)																																
CPT	Port payé vers (insérer la destination désignée)																																
DAP	Livré au lieu (insérer la destination désignée)																																
DDP	Livré dédouané (insérer la destination désignée)																																
DPU	Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)																																
EXW	Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)																																
FAS	Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)																																
FCA	Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)																																
FOB	Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)																																
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X																																
	RelevantTradeLocation					Lieu pertinent pour les conditions de livraison																											
	Type: ram:TradeLocationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-89 Utiliser: Groupe d'éléments d'information contenant des informations sur le lieu pertinent des conditions de livraison.																																
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																																
	CountryID					Code pays du lieu de livraison																											
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-565 Utiliser: Code pays du lieu de livraison																																

<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>
AD	ANDORRA
AE	UNITED ARAB EMIRATES
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA AND BARBUDA
AI	ANGUILLA
AL	ALBANIA
AM	ARMENIA
AO	ANGOLA
AQ	ANTARCTICA
AR	ARGENTINA
AS	AMERICAN SAMOA
AT	AUSTRIA
AU	AUSTRALIA
AW	ARUBA
AX	ÅLAND ISLANDS
AZ	AZERBAIJAN
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESH
BE	BELGIUM
BF	BURKINA FASO
BG	BULGARIA
BH	BAHRAIN
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BL	SAINT BARTHÉLEMY
BM	BERMUDA
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
BR	BRAZIL
BS	BAHAMAS
BT	BHUTAN
BV	BOUVET ISLAND
BW	BOTSWANA
BY	BELARUS
BZ	BELIZE
CA	CANADA
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS
CD	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CG	CONGO
CH	SWITZERLAND
CI	CÔTE D'IVOIRE
CK	COOK ISLANDS
CL	CHILE
CM	CAMEROON
CN	CHINA
CO	COLOMBIA
CR	COSTA RICA
CU	CUBA
CV	CABO VERDE
CW	CURAÇAO
CX	CHRISTMAS ISLAND
CY	CYPRUS
CZ	CZECHIA
DE	GERMANY
DJ	DJIBOUTI
DK	DENMARK
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAN REPUBLIC
DZ	ALGERIA
EC	ECUADOR
EE	ESTONIA
EG	EGYPT
EH	WESTERN SAHARA
ER	ERITREA

<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>
ES	SPAIN
ET	ETHIOPIA
FI	FINLAND
FJ	FIJI
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FM	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
FO	FAROE ISLANDS
FR	FRANCE
GA	GABON
GB	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
GD	GRENADA
GE	GEORGIA
GF	FRENCH GUIANA
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GL	GREENLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GADELOUPE
GQ	EQUATORIAL GUINEA
GR	GREECE
GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONG KONG
HM	HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HN	HONDURAS
HR	CROATIA
HT	HAITI
HU	HUNGARY
ID	INDONESIA
IE	IRELAND
IL	ISRAEL
IM	ISLE OF MAN
IN	INDIA
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IQ	IRAQ
IR	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
IS	ICELAND
IT	ITALY
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDAN
JP	JAPAN
KE	KENYA
KG	KYRGYZSTAN
KH	CAMBODIA
KI	KIRIBATI
KM	COMOROS
KN	SAINT KITTS AND NEVIS
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KR	KOREA, REPUBLIC OF
KW	KUWAIT
KY	CAYMAN ISLANDS
KZ	KAZAKHSTAN
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LB	LEBANON
LC	SAINT LUCIA
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO
LT	LITHUANIA
LU	LUXEMBOURG

<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>
LV	LATVIA
LY	LIBYA
MA	MOROCCO
MC	MONACO
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN (FRENCH PART)
MG	MADAGASCAR
MH	MARSHALL ISLANDS
MK	NORTH MACEDONIA
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLIA
MO	MACAO
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURITANIA
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS
MV	MALDIVES
MW	MALAWI
MX	MEXICO
MY	MALAYSIA
MZ	MOZAMBIQUE
NA	NAMIBIA
NC	NEW CALEDONIA
NE	NIGER
NF	NORFOLK ISLAND
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE
NO	NORWAY
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NEW ZEALAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PF	FRENCH POLYNESIA
PG	PAPUA NEW GUINEA
PH	PHILIPPINES
PK	PAKISTAN
PL	POLAND
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON
PN	PITCAIRN
PR	PUERTO RICO
PS	PALESTINE, STATE OF
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QATAR
RE	REUNION
RO	ROMANIA
RS	SERBIA
RU	RUSSIAN FEDERATION
RW	RWANDA
SA	SAUDI ARABIA
SB	SOLOMON ISLANDS
SC	SEYCHELLES
SD	SUDAN
SE	SWEDEN
SG	SINGAPORE
SH	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SI	SLOVENIA
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
	SK	SLOVAKIA
	SL	SIERRA LEONE
	SM	SAN MARINO
	SN	SENEGAL
	SO	SOMALIA
	SR	SURINAME
	SS	SOUTH SUDAN
	ST	SAO TOME AND PRINCIPE
	SV	EL SALVADOR
	SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)
	SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC
	SZ	ESWATINI
	TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS
	TD	CHAD
	TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
	TG	TOGO
	TH	THAILAND
	TJ	TAJIKISTAN
	TK	TOKELAU
	TL	TIMOR-LESTE
	TM	TURKMENISTAN
	TN	TUNISIA
	TO	TONGA
	TR	TÜRKİYE
	TT	TRINIDAD AND TOBAGO
	TV	TUVALU
	TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
	TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
	UA	UKRAINE
	UG	UGANDA
	UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
	US	UNITED STATES OF AMERICA
	UY	URUGUAY
	UZ	UZBEKISTAN
	VA	HOLY SEE
	VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
	VE	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
	VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH
	VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.
	VN	VIET NAM
	VU	VANUATU
	WF	WALLIS AND FUTUNA
	WS	SAMOA
	YE	YEMEN
	YT	MAYOTTE
	ZA	SOUTH AFRICA
	ZM	ZAMBIA
	ZW	ZIMBABWE
	1A	Kosovo, added by CEF
	XI	United Kingdom (Northern Ireland), added by CEF
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Name	Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Par exemple, port, lieu de livraison	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-566	
	Utiliser: Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	SellerOrderReferencedDocument	Détails de la référence d'un document de commande du vendeur
	Type: ram:ReferencedDocumentType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-81	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	IssuerAssignedID	Identifiant du document
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-537	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineID	Identifiant de la ligne du document
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-538	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	FormattedIssueDateTime	Date du document
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-539-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DateTimeString	Date du document, valeur
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-539	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	format	Date, format
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-539-0	
	<i>Code Nom de code</i>	
	102 CCYYMMDD	
	205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	BuyerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande référencée
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	IssuerAssignedID	Identifiant de la commande
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-21	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineID	Identifiant de ligne de bon de commande référencée
	Type: udt:IDType Remarque: L'Identifiant de bon de commande est référencé au niveau du document. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132	
	Utiliser: Identifiant d'une ligne d'un bon de commande référencée, généré par l'Acheteur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	FormattedIssueDateTime	Date de la commande
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DateTimeString	Date de la commande, valeur
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22	

		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
format		Date, format				
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-22-0						
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
QuotationReferencedDocument		Détail d'une référence d'un document d'offre				
Type: ram:ReferencedDocumentType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-47						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
IssuerAssignedID		Identifiant du document				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-310						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
LineID		Identifiant de la ligne du document				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-311						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
FormattedIssueDateTime		Date du document				
Type: qdt:FormattedDateTimeType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-312-00						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
DateTimeString		Date du document, valeur				
Type: extension (xs:string)						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-312						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
format		Date, format				
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-312-0						
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
ContractReferencedDocument		Détails sur un contrat référencé				
Type: ram:ReferencedDocumentType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-2						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
IssuerAssignedID		Identifiant du contrat				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-24						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-25	Identifiant de la ligne du contrat								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
FormattedIssueDateTime	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26-00	Date du contrat								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
DateTimeString	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26	Date du contrat, valeur								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-26-0	Date, format								
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
Code	Nom de code									
102	CCYYMMDD									
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM									
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
AdditionalReferencedDocument	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-3	Détails sur des documents additionnels référencés								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
IssuerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-27	Identifiant du document								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
URIID	Type: udt:IDType Remarque: Moyen de localiser la ressource en décrivant son mécanisme d'accès primaire, par exemple http:// ou ftp://. L'Emplacement de document externe doit être utilisé si l'Acheteur exige des informations supplémentaires éayant la facture. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-28 Utiliser: Adresse URL (Uniform Resource Locator) qui identifie l'emplacement du document externe.	Emplacement de document externe								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
LineID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-29	Identifiant de la ligne du document								
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								
TypeCode	Type: qdt:DocumentCodeType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-30	Type de document (code)								
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>50</td><td>Validated priced tender</td></tr><tr><td>130</td><td>Invoicing data sheet</td></tr><tr><td>916</td><td>Related document</td></tr></table>	Code	Nom de code	50	Validated priced tender	130	Invoicing data sheet	916	Related document	
Code	Nom de code									
50	Validated priced tender									
130	Invoicing data sheet									
916	Related document									
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:	X								

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Name	Description de document																								
Type: udt:TextType																									
Cardinalité: 0 .. 1																									
EN16931-ID: BT-X-299																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
AttachmentBinaryObject	Document joint																								
Type: udt:BinaryObjectType																									
Remarque: Le Document joint est utilisé lorsque de la documentation doit être stockée avec la Facture à des fins de référence ultérieure ou d'audit.																									
Cardinalité: 0 .. 1																									
EN16931-ID: BT-X-31																									
Utiliser: Document annexe intégré sous forme d'objet binaire.																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
mimeCode	Document Mime joint en code																								
Type: xs:token																									
Cardinalité: required																									
EN16931-ID: BT-X-31-1																									
Utiliser: Code Mime du document attaché																									
<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>application/json</td><td>json</td></tr><tr><td>application/pdf</td><td>pdf</td></tr><tr><td>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td><td>vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td></tr><tr><td>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td><td>vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td></tr><tr><td>application/xml</td><td>xml</td></tr><tr><td>image/jpeg</td><td></td></tr><tr><td>image/png</td><td></td></tr><tr><td>text/csv</td><td></td></tr><tr><td>text/xml</td><td></td></tr></table>						Code	Nom de code	application/json	json	application/pdf	pdf	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	application/xml	xml	image/jpeg		image/png		text/csv		text/xml	
Code	Nom de code																								
application/json	json																								
application/pdf	pdf																								
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet																								
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet																								
application/xml	xml																								
image/jpeg																									
image/png																									
text/csv																									
text/xml																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
filename	Nom du fichier du document attaché																								
Type: xs:string																									
Cardinalité: required																									
EN16931-ID: BT-X-31-2																									
Utiliser: Nom du fichier du document attaché.																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
ReferenceTypeCode	Type de référence du document (code)																								
Type: qdt:ReferenceCodeType																									
Cardinalité: 0 .. 1																									
EN16931-ID: BT-X-32																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
FormattedIssueDateTime	Date du document																								
Type: qdt:FormattedDateTimeType																									
Cardinalité: 0 .. 1																									
EN16931-ID: BT-X-33-00																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
DateTimeString	Date du document, valeur																								
Type: extension (xs:string)																									
Cardinalité: 1 .. 1																									
EN16931-ID: BT-X-33																									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED																									
Utilisé dans: X																									
format	Date, format																								
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType																									
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue																									
Cardinalité: required																									
EN16931-ID: BT-X-33-0																									
<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>						Code	Nom de code	102	CCYYMMDD																
Code	Nom de code																								
102	CCYYMMDD																								

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Code		Nom de code	
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:			X
GrossPriceProductTradePrice			Détails sur le prix brut HT
Type: ram:TradePriceType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-148-00			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
ChargeAmount			Prix brut de l'article
Type: udt:AmountType			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-148			
Utiliser: Prix unitaire, hors TVA, avant application du Rabais sur le prix de l'article.			
Règle de gestion: BR-28	Détails du prix		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
BasisQuantity			Quantité de base du prix de l'article
Type: udt:QuantityType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-149-1			
Utiliser: Nombre d'articles sur lequel s'applique le prix.			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
unitCode			Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article
Type: xs:token			
Remarque: Il convient que l'Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article soit identique à l'Unité de mesure de quantité facturée.			
Il convient que les unités de mesure soient exprimées selon les termes de la Recommandation UN-ECE N ° 20 « Codes des unités de mesure utilisées dans le commerce international » [7], par exemple « KGM » pour kilogramme.			
EN16931-ID: BT-150-1			
Utiliser: Unité de mesure applicable à la Quantité de base du prix de l'article.			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>			Réductions liées au prix
Type: ram:TradeAllowanceChargeType			
Cardinalité: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BT-147-00			
Utiliser: Rabais sur le prix de l'article			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
Cardinalité		0..1	0..1 0..n
divergente:			
ChargeIndicator			Indicateur de réduction de prix
Type: udt:IndicatorType			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-147-01			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
Indicator			Indicateur de réduction de prix, valeur
Type: xs:boolean			
Remarque: Price allowance => false			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-147-02			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X X
CalculationPercent			Réduction en pourcentage
Type: udt:PercentType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-34			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:			X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Indicator	Type: xs:boolean Remarque: Supplément de prix => true Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-02	Indicateur de supplément de prix, valeur				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
CalculationPercent	Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-300	Supplément en pourcentage				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
BasisAmount	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-301	Montant de base du supplément				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
ActualAmount	Type: udt:AmountType Remarque: S'applique uniquement si le supplément est donné à l'unité et n'est pas inclus dans le prix brut. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302	Supplément, montant				
	Utiliser: Le supplément ajouté au prix brut pour calculer le prix net	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
ReasonCode	Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Voir liste de code UNTDID7161. Le Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture et le Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de frais. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-314	Motif du supplément (code)				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Reason	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-303	Motif du supplément (texte libre)				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
NetPriceProductTradePrice	Type: ram:TradePriceType Remarque: Le prix net inclut les remises et charges mais pas la TVA. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-146-00	Détails sur le prix net HT				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
ChargeAmount	Type: udt:AmountType Remarque: Le Prix net de l'article doit être égal au Prix brut de l'article, moins le Rabais sur le prix de l'article. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-146	Prix net de l'article				
	Utiliser: Prix d'un article, hors TVA, après application du Rabais sur le prix de l'article.	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
BasisQuantity	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149	Quantité de base du prix de l'article				
	Utiliser: Nombre d'articles sur lequel s'applique le prix.	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA
	Type: udt:PercentType Remarque: Le Code de type de TVA et le Taux de type de TVA doivent être cohérents. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-42 Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable au type de TVA correspondant. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ItemSellerTradeParty	Informations détaillées sur le vendeur différent de l'article spécifique
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-90 Utiliser: Un ensemble de termes commerciaux fournissant des informations sur le vendeur en ligne. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identification du vendeur divergent au niveau à la ligne
	Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-567 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	GlobalID	Identifiant global du vendeur divergent
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-568 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-568-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	Name	Nom du vendeur divergent au niveau à la ligne
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-569 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-570 Utiliser: Un code qualifiant le rôle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : capital social. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-571 Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur le Vendeur. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du vendeur divergent au niveau à la ligne
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572-00	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ID					Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-572					
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
schemaID					Identifiant du schéma
Type: xs:token					
Remarque: Si le schéma d'identification est utilisé, il doit être sélectionné parmi les entrées de la liste publiée par l'agence de maintenance ISO/IEC 6523.					
EN16931-ID: BT-X-572-0					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
TradingBusinessName					Nom commercial du lieu de livraison alternatif
Type: udt:TextType					
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-573					
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
DefinedTradeContact					Coordonnées du vendeur divergent
Type: ram:TradeContactType					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-X-91					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
PersonName					Nom du contact
Type: udt:TextType					
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-574					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
DepartmentName					Nom du service
Type: udt:TextType					
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-574-1					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
TypeCode					Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType					
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-575					
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X
TelephoneUniversalCommunication					Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-576-00					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CompleteNumber	Número de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	FaxUniversalCommunication	Número de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Número de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse du vendeur divergent
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-92	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-579 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-580 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-581 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-582 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-583 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-584 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-585 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586-00	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-586-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587-00	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemaID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-587-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
ID	Identifiant fiscal (local)
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
schemaID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token Remarque: FC = Identifiant fiscal (local) Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-588-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Détails de la commande du client final correspondante
Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-5	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
IssuerAssignedID	Numéro de commande du client final
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-43	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineID	Position de commande (client final)
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-44	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
FormattedIssueDateTime	Date du document
Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DateTimeString	Date du document, valeur
Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
format	Date, format
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-45-0	
<i>Code Nom de code</i>	
102 CCYYMMDD	
205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	SpecifiedLineTradeDelivery					Groupe d'information sur la livraison
	Type: ram:LineTradeDeliveryType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-129-00 Utiliser: Groupe d'information sur la livraison					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	
	BilledQuantity					Quantité facturée
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-129 Utiliser: Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture. Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-22					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	
	unitCode					Unité de mesure de la quantité facturée
	Type: xs:token Remarque: Il convient que les unités de mesure soient exprimées selon les termes de la Recommandation UN/ECE N ° 20 « Codes des unités de mesure utilisées dans le commerce international » [7], par exemple « KGM » pour kilogramme. EN16931-ID: BT-130 Utiliser: Unité de mesure applicable à la quantité facturée. Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-23					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	
	ChargeFreeQuantity					Quantité sans frais
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-46					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	unitCode					Unité de mesure
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-46-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	PackageQuantity					Nombre de colis
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-47					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	unitCode					Unité de mesure
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-47-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	PerPackageUnitQuantity					Nombre d'unités par paquet
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-561					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	unitCode					Unité de mesure
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-561-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ShipToTradeParty		Détails sur un lieu de livraison alternatif
Type: ram:TradePartyType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-7		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
ID	Identifiant du lieu de livraison à la ligne	
Type: udt:IDType		
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.		
Synonyme: Identification du lieu de livraison		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-48		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
GlobalID	Identifiant global du lieu de livraison à la ligne	
Type: udt:IDType		
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID		
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...		
Cardinalité: 0 .. unbounded		
EN16931-ID: BT-X-49		
Utiliser: Identification du lieu de livraison		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	
Type: xs:token		
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-X-49-0		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
Name	Nom du lieu de livraison	
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-50		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
RoleCode	Rôle (code)	
Type: qdt:PartyRoleCodeType		
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-541		
Utiliser: Un code qualifiant le rôle		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du réceptionnaire des marchandises divergent	
Type: ram:LegalOrganizationType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-51-00		
Utiliser: Détails de l'organisation du réceptionnaire des marchandises divergent		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	
Type: udt:IDType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-51		
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-51-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-52 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	Coordonnées du lieu de livraison
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-8 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54-1 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-315 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-56-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-56	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-57-00	
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-57	
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse de livraison
	Type: ram:TradeAddressType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-9	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType	
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-58	
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-59	
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-60	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-61	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-62 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-63 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-64 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-65-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66-00 BT-X-66-00 Utiliser: Détails sur l'enregistrement fiscal	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-66-0	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
UltimateShipToTradeParty						Détails sur le lieu de livraison final
Type: ram:TradePartyType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-10						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
ID					X	Identifiant du lieu de livraison final à la ligne
Type: udt:IDType						
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.						
Synonyme: Identification du lieu de livraison						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-67						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
GlobalID					X	Identifiant global du lieu final de livraison à la ligne
Type: udt:IDType						
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-68						
Utiliser: Identification du lieu de livraison						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
schemeID					X	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token						
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-68-0						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Name					X	Nom du lieu de livraison final
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-69						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
RoleCode					X	Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-542						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
SpecifiedLegalOrganization					X	Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-70-00						
Utiliser: Détails sur l'organisation						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
ID					X	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison final
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-70						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemeID		Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	
Type: xs:token			
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.			
EN16931-ID: BT-X-70-0			
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
TradingBusinessName		Nom commercial du lieu de livraison final	
Type: udt:TextType			
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-71			
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
DefinedTradeContact		Coordonnées du lieu de livraison final	
Type: ram:TradeContactType			
Cardinalité: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-X-11			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
PersonName		Nom du contact	
Type: udt:TextType			
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-72			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
DepartmentName		Nom du service	
Type: udt:TextType			
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-72-1			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
TypeCode		Type de contact (code)	
Type: qdt:ContactTypeCodeType			
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-316			
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
TelephoneUniversalCommunication		Numéro de téléphone du contact	
Type: ram:UniversalCommunicationType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-73-00			
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
CompleteNumber		Numéro de téléphone du contact, valeur	
Type: udt:TextType			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-73			
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-74-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-74	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-75-00	
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-75	
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse de livraison final
	Type: ram:TradeAddressType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-12	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType	
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-76	
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-77	
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-78	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-79	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-80 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-81 Utiliser: Code d'identification du pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-82 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83-00	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-83-0	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84-00	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
ID	Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-84-0	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

ActualDeliverySupplyChainEvent		Détails sur la livraison réelle	
Type: ram:SupplyChainEventType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-85-000			
Utiliser: Détails sur la livraison réelle			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
OccurrenceDateTime		Date de livraison à la ligne	
Type: udt:DateTimeType			
Remarque: La date réelle de livraison pour la TVA doit être fournie au niveau de l'en-tête			
Synonyme: Date of delivery and achievement			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-85-00			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
DateTimeString		Date de livraison à la ligne, valeur	
Type: extension (xs:string)			
Remarque: La date réelle de livraison pour la TVA doit être fournie au niveau de l'en-tête			
Synonyme: Date of delivery and achievement			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-85			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
format		Date, format	
Type: xs:string			
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue			
Cardinalité: required			
EN16931-ID: BT-X-85-0			
Code Nom de code			
102 CCYMMDD			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
DespatchAdviceReferencedDocument		Détails sur l'avis d'expédition référencé	
Type: ram:ReferencedDocumentType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BG-X-13			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
IssuerAssignedID		Identifiant de l'avis d'expédition	
Type: udt:IDType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-86			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
LineID		Identifiant de la ligne de l'avis d'expédition	
Type: udt:IDType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-87			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
FormattedIssueDateTime		Date du document	
Type: qdt:FormattedDateTimeType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-88-00			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	
DateTimeString		Date du document, valeur	
Type: extension (xs:string)			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-88			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	

	format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-88-0	Date, format										
		<table><thead><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr></thead><tbody><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></tbody></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM					
Code	Nom de code												
102	CCYYMMDD												
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis de réception référencé											
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-82												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis de réception											
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-89												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis de réception											
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-90												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	FormattedIssueDateTime	Date du document											
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91-00												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	DateTimeString	Date du document, valeur											
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	format	Date, format											
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-91-0												
		<table><thead><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr></thead><tbody><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></tbody></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM					
Code	Nom de code												
102	CCYYMMDD												
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé											
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-83												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												
	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison											
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-92												
		<table><thead><tr><th>MINIMUM</th><th>BASIC WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X									
	Utilisé dans:												

LineID	Identifiant de la ligne du bon de livraison				
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-93					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
FormattedIssueDateTime	Date du document				
Type: qdt:FormattedDateTimeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-94-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
DateTimeString	Date du document, valeur				
Type: extension (xs:string)					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-94					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
format	Date, format				
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-94-0					
Code Nom de code					
102 CCYYMMDD					
205 CCYYMMDDHHMMZHHMM					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
SpecifiedLineTradeSettlement	Groupe d'information sur le règlement				
Type: ram:LineTradeSettlementType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-30-00					
Utiliser: Groupe d'information sur le règlement					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X					
ApplicableTradeTax	INFORMATIONS DE TVA D'UNE LIGNE				
Type: ram:TradeTaxType					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-30					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la TVA applicable aux biens et services facturés sur la ligne de Facture.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X					
CalculatedAmount	Montant de taxes				
Type: udt:AmountType					
Remarque: Utilisé pour les taxes autres que la TVA					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-95					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
TypeCode	Code de type de TVA				
Type: qdt:TaxTypeCodeType					
Remarque: Valeur = VAT					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-151-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X					
ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA				
Type: udt:TextType					
Remarque: Utilisé pour les taxes autres que la TVA					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-96					
Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CategoryCode	Code de type de TVA de l'article facturé
Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Utiliser: Code de type de TVA applicable à l'article facturé.	
Règle de gestion: BR-CO-4	Ligne de facture
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-5	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-2	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-5	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-2	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-5	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-5	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-5	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-2	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-5	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-O-12	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-2	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-5	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-2	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-5	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ExemptionReasonCode		Motif d'exonération de la TVA en code				
Type: udt:CodeType						
Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF. Utilisé pour les taxes autres que la TVA						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-97						
Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
DueDateTypeCode		Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code				
Type: qdt:TimeReferenceCodeType						
Remarque: Le code doit être choisi parmi les valeurs suivantes issues de l'UNTID 2005 [6]:						
- Date de la facture						
- Date de livraison						
- Date de paiement						
La date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code est utilisé lorsque la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas connue au moment de l'envoi de la facture. L'utilisation du BT-8 / BT-X-589 est donc exclusive de celle du BT-7 et inversement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-589						
Utiliser: Code spécifiant la date à laquelle la TVA devient imputable pour le Vendeur et pour l'Acheteur						
		Code	Nom de code			
		5	Date of invoice			
		29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site			
		72	Payment date			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
RateApplicablePercent		Taux de TVA de l'article facturé				
Type: udt:PercentType						
Remarque: Un taux de TVA de zéro pour cent est appliqué dans les calculs même si l'article se trouve hors du champ d'application de la TVA.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-152						
Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable à l'article facturé.						
Règle de gestion: BR-AE-5		Autoliquidation de TVA				
Règle de gestion: BR-E-5		Exempté de TVA				
Règle de gestion: BR-G-5		Exempté de TVA pour Export hors UE				
Règle de gestion: BR-IC-5		Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire				
Règle de gestion: BR-IG-5		IGIC (Iles Canaries)				
Règle de gestion: BR-IG-8		IGIC (Iles Canaries)				
Règle de gestion: BR-IP-5		IPSI (Ceuta/Melilla)				
Règle de gestion: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)				
Règle de gestion: BR-O-5		Hors du périmètre d'application de la TVA				
Règle de gestion: BR-S-5		Taux de TVA standard				
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-Z-5		Taux de TVA zéro				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X		X		X
BillingSpecifiedPeriod		PÉRIODE DE FACTURATION D'UNE LIGNE				
Type: ram:SpecifiedPeriodType						
Remarque: Est également appelé période de livraison de la facture.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-26						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la période de facturation concernant la ligne de Facture.						
Règle de gestion: BR-CO-20		Période de facturation d'une ligne				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X		X		X
StartDateTime		Date de début de période de facturation d'une ligne				
Type: udt:DateTimeType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-134-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X		X		X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CalculationPercent		Pourcentage de remise applicable à la ligne de facture		
Type: udt:PercentType				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-138				
Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette de la remise applicable à la ligne de facture pour calculer le Montant de la remise applicable à la ligne de facture.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>		
		<i>EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X	X	X
BasisAmount		Assiette de la remise applicable à la ligne de facture		
Type: udt:AmountType				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-137				
Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de remise applicable à la ligne de facture pour calculer le Montant de la remise applicable à la ligne de facture.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>		
		<i>EXTENDED</i>		
Utilisé dans:			X	X
ActualAmount		Montant de la remise applicable à la ligne de facture		
Type: udt:AmountType				
Cardinalité: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-136				
Utiliser: Montant d'une remise, hors TVA.				
Règle de gestion: BR-41	Remises de ligne de facture			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>		
		<i>EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X	X	X
ReasonCode		Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture		
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType				
Remarque: Voir liste de code UNTDID5189.				
Le Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture et le Motif de la remise applicable à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de remise.				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-140				
Utiliser: Motif de la remise applicable à la ligne de Facture, exprimé sous forme de code.				
		Code	Nom de code	
		41	Bonus for works ahead of schedule	
		42	Other bonus	
		60	Manufacturer's consumer discount	
		62	Due to military status	
		63	Due to work accident	
		64	Special agreement	
		65	Production error discount	
		66	New outlet discount	
		67	Sample discount	
		68	End-of-range discount	
		70	Incoterm discount	
		71	Point of sales threshold allowance	
		88	Material surcharge/deduction	
		95	Discount	
		100	Special rebate	
		102	Fixed long term	
		103	Temporary	
		104	Standard	
		105	Yearly turnover	
Règle de gestion: BR-42	Remises de ligne de facture			
Règle de gestion: BR-CO-7	Remises de ligne de facture			
Règle de gestion: BR-CO-23	Remises de ligne de facture			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>		
		<i>EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X	X	X
Reason		Motif de la remise applicable à la ligne de facture		
Type: udt:TextType				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-139				
Utiliser: Motif de la remise applicable à la ligne de Facture, exprimé sous forme de texte.				
Règle de gestion: BR-42	Remises de ligne de facture			
Règle de gestion: BR-CO-7	Remises de ligne de facture			
Règle de gestion: BR-CO-23	Remises de ligne de facture			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X	X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>					CHARGE ET FRAIS DE LIGNE DE FACTURE
Type: ram:TradeAllowanceChargeType					
Remarque: Toutes les charges et frais et taxes sont supposés être assujettis au même taux de TVA que la ligne de Facture.					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-28					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les charges et frais et les taxes autres que la TVA applicables à une ligne de Facture individuelle.					
Utilisé dans:			X	X	X
ChargeIndicator					Indicateur de supplément
Type: udt:IndicatorType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-28-0					
Utilisé dans:			X	X	X
Indicator					Indicateur de supplément, valeur
Type: xs:boolean					
Remarque: Supplément => true					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-28-1					
Utilisé dans:			X	X	X
CalculationPercent					Pourcentage de charges et frais applicable à la ligne de facture
Type: udt:PercentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-143					
Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette des charges et frais applicables à la ligne de facture pour calculer le Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture.					
Utilisé dans:			X	X	X
BasisAmount					Assiette des charges et frais applicables à la ligne de facture
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-142					
Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de charges et frais applicable à la ligne de facture pour calculer le Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture.					
Utilisé dans:				X	X
ActualAmount					Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-141					
Utiliser: Montant de frais, hors TVA.					
Règle de gestion: BR-43					Charge ou frais sur ligne de facture
Utilisé dans:			X	X	X
ReasonCode					Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Remarque: Voir liste de code UNTDID7161.					
Le Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture et le Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de frais.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-145					
Utiliser: Motif des charges et frais applicables à la ligne de Facture, exprimé sous forme de code.					
Règle de gestion: BR-44					Charge ou frais sur ligne de facture
Règle de gestion: BR-CO-8					Charges ou frais sur ligne de facture
Règle de gestion: BR-CO-24					Charges ou frais sur ligne de facture
Utilisé dans:			X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Reason	Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture					
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-144						
Utiliser: Motif des charges et frais applicables à la ligne de Facture, exprimé sous forme de texte.						
Règle de gestion: BR-44		Charge ou frais sur ligne de facture				
Règle de gestion: BR-CO-8		Charges ou frais sur ligne de facture				
Règle de gestion: BR-CO-24		Charges ou frais sur ligne de facture				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:			X		X	X
SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Détails sur les montants de ligne					
Type: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-131-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:			X		X	X
LineTotalAmount	Montant net de ligne de facture					
Type: udt:AmountType						
Remarque: Ce montant est « net » hors TVA, c'est-à-dire qu'il inclut des remises et charges ou frais au niveau de la ligne ainsi que des autres taxes afférentes.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-131						
Utiliser: Montant total de la ligne de Facture.						
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-10		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13						
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08						
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08						
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08		CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08						
Règle de gestion: BR-FXEXT-08						
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-24						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:			X		X	X
ChargeTotalAmount	Montant total des charges de ligne					
Type: udt:AmountType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-327						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:						X
AllowanceTotalAmount	Montant total des remises de ligne					
Type: udt:AmountType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-328						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:						X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TaxTotalAmount <VAT Total Amount>	Montant total des taxes sur les postes
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-329	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	currencyID	Code de devise de facturation
	Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-329-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Montant total des taxes sur les lignes individuels dans la devise comptable
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-590	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	currencyID	Code de devise de facturation
	Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-590-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	GrandTotalAmount	Montant brut total de la ligne
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-330	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	TotalAllowanceChargeAmount	Montant total des remises et charges de ligne
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-98	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	InvoiceReferencedDocument	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE
	Type: ram:ReferencedDocumentType Remarque: À utiliser dans les cas suivants : - la correction d'une facture précédente - la facture finale faisant référence à des factures partielles précédentes - la facture finale faisant référence à des factures de pré-paiement précédentes Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-48 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur une Facture antérieure qui doit être rectifiée ou faire l'objet d'une facture d'avoir.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-331 Utiliser: Numéro de facture antérieure Identification d'une Facture précédemment envoyée par le Vendeur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineID	Identifiant de la ligne du document
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-540	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	TypeCode	Code de type d'incoive précédent
	Type: qdt:DocumentCodeType Remarque: Kann im Falle einer endgültigen Rechnung nach einer vorausbezahlten Rechnung verwendet werden, um auf die vorherigen vorausbezahlten Rechnungen zu verweisen. Codeliste UNCL 1001 eingeschränkt wie BT-3. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-332	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

	FormattedIssueDateTime		Date d'émission de facture antérieure			
	Type: qdt:FormattedDateTimeType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-333-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:			X		
	DateTimeString		Date d'émission de facture antérieure, valeur			
	Type: extension (xs:string)					
	Remarque: La Date d'émission de facture antérieure doit être fournie si l'identifiant de facture antérieure n'est pas unique.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-333					
	Utiliser: Date d'émission de facture antérieure					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:			X		
	format		Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
	Cardinalité: required					
	EN16931-ID: BT-X-333-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:			X		
	AdditionalReferencedDocument		Identifiant de l'objet à la ligne			
	Type: ram:ReferencedDocumentType					
	Remarque: Il peut s'agir d'un numéro d'abonnement, d'un numéro de téléphone, d'un compteur, etc., selon le cas.					
	Cardinalité: 0 .. unbounded					
	EN16931-ID: BT-128-00					
	Utiliser: Identifiant d'un objet sur lequel la ligne de facturation est basée, attribué par le vendeur.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:		X	X		
	Cardinalité		0..1	0..n		
	divergente:					
	IssuerAssignedID		Identifiant de l'objet à la ligne			
	Type: udt:IDType					
	Remarque: Il peut s'agir d'un numéro d'abonnement, d'un numéro de téléphone, d'un compteur, etc., selon le cas.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-128					
	Utiliser: Identifiant d'un objet sur lequel la ligne de facturation est basée, attribué par le vendeur.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:		X	X		
	TypeCode		Code du type d'identificateur d'objet (valeur fixe)			
	Type: qdt:DocumentCodeType					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-128-0					
		Code	Nom de code			
		50	Validated priced tender			
		130	Invoicing data sheet			
		916	Related document			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:		X	X		
	ReferenceTypeCode		Identifiant du schéma			
	Type: qdt:ReferenceCodeType					
	Remarque: Si l'identifiant du schéma à utiliser par le destinataire n'est pas évident, un identifiant du schéma conditionnel doit être utilisé parmi les entrées de liste de code UNTDID 1153 [6].					
	TypeCode = "130" Fiche de données de facturation					
	Synonyme: Invoice line object identifier, type					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-128-1					
	BT-128-1					
	Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'un objet à la ligne de facture.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount					Détails sur la référence d'enregistrement
Type: ram:TradeAccountingAccountType					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-133-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
Cardinalité				0..1	0..n
divergente:					
ID					Référence comptable de l'acheteur
Type: udt:IDType					
Remarque: Si nécessaire, cette référence doit être fournie par l'Acheteur au Vendeur avant émission de la Facture.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-133					
Utiliser: Valeur textuelle spécifiant où imputer les données pertinentes dans les comptes comptables de l'Acheteur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
TypeCode					Code de type de référence comptable de l'acheteur
Type: qdt:AccountingAccountTypeCodeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-99					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ApplicableHeaderTradeAgreement					Groupe d'informations sur l'accord commercial
Type: ram:HeaderTradeAgreementType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-10-00					
Utiliser: Groupe d'informations sur l'accord commercial					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
BuyerReference					Référence de l'acheteur
Type: udt:TextType					
Remarque: L'identifiant est défini par l'Acheteur (par exemple, ID de contact, service, ID de bureau, code de projet) mais est indiqué par le Vendeur dans la Facture.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-10					
Utiliser: Identifiant attribué par l'Acheteur et destiné au routage de la facture en interne.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
SellerTradeParty					VENDEUR
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-4					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Vendeur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ID					Identifiant du vendeur
Type: udt:IDType					
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-29					
Utiliser: Identification du Vendeur.					
Règle de gestion: BR-CO-26 Vendeur					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X
GlobalID					Identifiant global du vendeur
Type: udt:IDType					
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID.					
Synonyme: Identification du Vendeur.					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-29-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token	
	Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.	
	Cardinalité: required	
	EN16931-ID: BT-29-1	
	Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant du vendeur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	Name	Raison sociale du vendeur
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-27	
	Utiliser: Dénomination officielle complète sous laquelle le Vendeur est inscrit dans le registre national des personnes morales ou en tant qu'Assujetti, ou alors exerce ses activités en tant que personne ou groupe de personnes.	
	Règle de gestion: BR-6 Vendeur	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	RoleCode	Rôle du vendeur (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType	
	Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-543	
	Utiliser: Un code qualifiant le rôle du parti	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : capital social.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-33	
	Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur le Vendeur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X	
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale
	Type: ram:LegalOrganizationType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-30-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	ID	Identifiant d'enregistrement légal du vendeur
	Type: udt:IDType	
	Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-30	
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie le Vendeur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Règle de gestion: BR-CO-26 Vendeur	
	Règle de gestion: BR-S-2 Taux de TVA standard	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token	
	Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.	
	EN16931-ID: BT-30-1	
	Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'enregistrement légal du vendeur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	TradingBusinessName	Appellation commerciale du vendeur
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Elle peut être utilisée si elle diffère de la Raison sociale du Vendeur.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-28	
	Utiliser: Nom sous lequel le Vendeur est connu, autre que la Raison sociale du vendeur (également appelée Dénomination commerciale).	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	
PostalTradeAddress	Adresse postale légale du vendeur				
Type: ram:TradeAddressType					
Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-14					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse légale du Vendeur, si l'adresse du Vendeur est différente de l'une de ses adresses enregistrées.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
PostcodeCode	Code postal				
Type: udt:CodeType					
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-100					
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
LineOne	Adresse ligne 1				
Type: udt:TextType					
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-101					
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
LineTwo	Adresse ligne 2				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-102					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
LineThree	Adresse ligne 3				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-103					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
CityName	Localité				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-104					
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
CountryID	Code de pays				
Type: qdt:CountryIDType					
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-105					
Utiliser: Code d'identification du pays.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X	
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays				
Type: udt:TextType					
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-106					
Utiliser: Subdivision d'un pays.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:				X	X	
DefinedTradeContact						COORDONNÉES DU VENDEUR
Type: ram:TradeContactType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-6						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations de contact concernant le Vendeur.						
Utilisé dans:				X	X	
PersonName						Point de contact vendeur
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : nom d'une personne, ou identification d'un contact, d'un service ou d'un bureau : PERSON						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-41						
Utiliser: Point de contact correspondant à une entité juridique ou à une personne morale.						
Utilisé dans:				X	X	
DepartmentName						Département
Type: udt:TextType						
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-41-0						
Utilisé dans:				X	X	
TypeCode						Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType						
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-317						
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial						
Utilisé dans:				X	X	
TelephoneUniversalCommunication						Détail d'un numéro de téléphone
Type: ram:UniversalCommunicationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-42-00						
Utilisé dans:				X	X	
CompleteNumber						Numéro de téléphone du contact vendeur
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-42						
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.						
Utilisé dans:				X	X	
FaxUniversalCommunication						Détails d'un numéro de fax
Type: ram:UniversalCommunicationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-107-00						
Utilisé dans:				X	X	
CompleteNumber						Numéro de fax du contact vendeur
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-107						
Utiliser: Numéro de fax du point de contact.						
Utilisé dans:				X	X	
EmailURIUniversalCommunication						Détails d'un email
Type: ram:UniversalCommunicationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-43-00						
Utilisé dans:				X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	URIID	Adresse électronique du contact vendeur				
	Type: udt:IDType					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-43					
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X		X		
L	PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU VENDEUR				
	Type: ram:TradeAddressType					
	Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BG-5					
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse du Vendeur.					
	Règle de gestion: BR-8 Vendeur					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
L	PostcodeCode	Code postal du vendeur				
	Type: udt:CodeType					
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-38					
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
L	LineOne	Adresse du vendeur - Ligne 1				
	Type: udt:TextType					
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-35					
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
L	LineTwo	Adresse du vendeur - Ligne 2				
	Type: udt:TextType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-36					
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
L	LineThree	Adresse du vendeur - Ligne 3				
	Type: udt:TextType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-162					
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
L	CityName	Localité du vendeur				
	Type: udt:TextType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-37					
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village, dans laquelle se trouve l'adresse du Vendeur.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
L	CountryID	Code de pays du vendeur				
	Type: qdt:CountryIDType					
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-40					
	Utiliser: Code d'identification du pays.					
	Règle de gestion: BR-9 Vendeur					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays du vendeur																
		Type: udt:TextType																
		Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.																
		Cardinalité: 0 .. 1																
		EN16931-ID: BT-39																
Utiliser: Subdivision d'un pays.																		
<table><tr><td></td><td><i>MINIMUM</i></td><td><i>BASIC WL</i></td><td><i>BASIC</i></td><td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td><td><i>EXTENDED</i></td></tr><tr><td>Utilisé dans:</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>								<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>													
Utilisé dans:	X	X	X	X	X													
	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique																
		Type: ram:UniversalCommunicationType																
		Cardinalité: 0 .. 1																
		EN16931-ID: BT-34-00																
		<table><tr><td></td><td><i>MINIMUM</i></td><td><i>BASIC WL</i></td><td><i>BASIC</i></td><td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td><td><i>EXTENDED</i></td></tr><tr><td>Utilisé dans:</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>						<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Utilisé dans:		X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>													
Utilisé dans:		X	X	X	X													
	URIID	Adresse électronique du vendeur																
		Type: udt:IDType																
		Cardinalité: 1 .. 1																
		EN16931-ID: BT-34																
		Utiliser: Identifie l'adresse électronique du Vendeur à laquelle un document commercial peut être transmis.																
<table><tr><td></td><td><i>MINIMUM</i></td><td><i>BASIC WL</i></td><td><i>BASIC</i></td><td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td><td><i>EXTENDED</i></td></tr><tr><td>Utilisé dans:</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>								<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Utilisé dans:		X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>													
Utilisé dans:		X	X	X	X													
	schemeID	Identifiant du schéma																
		Type: xs:token																
		Remarque: Le schéma d'identification doit être choisi dans une liste maintenue par le CEF (Connecting Europe Facility).																
		Cardinalité: required																
		EN16931-ID: BT-34-1																
Utiliser: Identifiant du schéma d'identification de l'adresse électronique du vendeur																		
Règle de gestion: BR-62 Adresse électronique du vendeur																		
<table><tr><td></td><td><i>MINIMUM</i></td><td><i>BASIC WL</i></td><td><i>BASIC</i></td><td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td><td><i>EXTENDED</i></td></tr><tr><td>Utilisé dans:</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>								<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Utilisé dans:		X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>													
Utilisé dans:		X	X	X	X													
	SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Détail d'enregistrement fiscal																
		Type: ram:TaxRegistrationType																
		Cardinalité: 0 .. 1																
		EN16931-ID: BT-31-00																
		<table><tr><td></td><td><i>MINIMUM</i></td><td><i>BASIC WL</i></td><td><i>BASIC</i></td><td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td><td><i>EXTENDED</i></td></tr><tr><td>Utilisé dans:</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>						<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>													
Utilisé dans:	X	X	X	X	X													
	ID	Identifiant à la TVA du vendeur																
		Type: udt:IDType																
		Remarque: Selon l'Article 215 de la Directive 2006/112/CE du Conseil [2], le numéro individuel d'identification à la TVA comporte un préfixe conforme à l'ISO 3166-1 alpha-2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».																
		Cardinalité: 1 .. 1																
		EN16931-ID: BT-31																
Utiliser: Identifiant à la TVA du Vendeur (également appelé Numéro d'identification à la TVA du vendeur).																		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-CO-9	Identifiants de TVA
Règle de gestion: BR-CO-26	Vendeur
Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-2	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-3	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-4	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-2	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-3	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-4	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-2	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-3	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-4	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-S-2	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-3	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-4	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-Z-2	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-3	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-4	Taux de TVA zéro

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA				
Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA				
Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA				
Règle de gestion: BR-E-2	Exempté de TVA				
Règle de gestion: BR-E-3	Exempté de TVA				
Règle de gestion: BR-E-4	Exempté de TVA				
Règle de gestion: BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)				
Règle de gestion: BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)				
Règle de gestion: BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)				
Règle de gestion: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Règle de gestion: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Règle de gestion: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Règle de gestion: BR-S-3	Taux de TVA standard				
Règle de gestion: BR-S-4	Taux de TVA standard				
Règle de gestion: BR-Z-2	Taux de TVA zéro				
Règle de gestion: BR-Z-3	Taux de TVA zéro				
Règle de gestion: BR-Z-4	Taux de TVA zéro				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
schemeID		Identifiant du régime fiscal			
Type: xs:token					
Remarque: FC = Identifiant fiscal (local)					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-32-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
BuyerTradeParty		ACHETEUR			
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-7					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'Acheteur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ID		Identifiant de l'acheteur			
Type: udt:IDType					
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant de l'acheteur attribué par le Vendeur préalablement échangé.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-46					
Utiliser: Identification de l'Acheteur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X
GlobalID		Identifiant global de l'acheteur Identifiant global de l'acheteur			
Type: udt:IDType					
Remarque: GloablID, si l'identifiant global existe et peut être indiqué dans @schemeID, ID sinon GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-46-0					
BT-46-0					
Utiliser: Identification de l'acheteur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X
schemeID		Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)			
Type: xs:token					
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-46-1					
Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant de l'acheteur					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Name	Raison sociale de l'acheteur				
	Type: udt:TextType					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-44					
	Utiliser: Nom complet de l'Acheteur.					
	Règle de gestion: BR-7	Acheteur				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	RoleCode	Rôle (code)				
	Type: qdt:PartyRoleCodeType					
	Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-544					
	Utiliser: Un code qualifiant le rôle					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X				
	Description	Informations juridiques additionnelles sur l'acheteur				
	Type: udt:TextType					
	Remarque: Exemple : capital social.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-334					
	Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur l'acheteur.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X				
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale				
	Type: ram:LegalOrganizationType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	ID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur				
	Type: udt:IDType					
	Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47					
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.					
	Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA				
	Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA				
	Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	schemeID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur				
	Type: xs:token					
	Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.					
	EN16931-ID: BT-47-1					
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	TradingBusinessName	Nom commercial de l'acheteur				
	Type: udt:TextType					
	Remarque: Elle peut être utilisée si elle diffère de la Raison sociale de l'Acheteur.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-45					
	Utiliser: Nom par lequel l'Acheteur est connu, autre que la raison sociale de l'Acheteur (également appelé Nom de l'entreprise).					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:	X				
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale				
	Type: ram:TradeAddressType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-15					
	Utiliser: Adresse légale de l'acheteur au cas où l'adresse de l'acheteur est différente					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostcodeCode						Code postal
	Type: udt:CodeType						
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-108						
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineOne						Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-109						
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineTwo						Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-110						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineThree						Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-111						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CityName						Localité
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-112						
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountryID						Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType						
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-113						
	Utiliser: Code d'identification du pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountrySubDivisionName						Subdivision du pays
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-114						
	Utiliser: Subdivision d'un pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DefinedTradeContact	COORDONNÉES DE L'ACHETEUR
	Type: ram:TradeContactType Remarque: Les coordonnées peuvent être fournies par l'Acheteur au moment de la commande ou parmi les données de référence échangées avant la commande. Il est recommandé de ne pas utiliser les coordonnées pour acheminer en interne la Facture reçue par le destinataire ; il convient d'utiliser à cette fin l'identifiant Référence de l'Acheteur. Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-9 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations de contact concernant l'Acheteur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	PersonName	Point de contact acheteur
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : nom d'une personne, ou identification d'un contact, d'un service ou d'un bureau : PERSON Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56 Utiliser: Point de contact correspondant à une entité juridique ou à une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	DepartmentName	Département
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-318 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-57-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact acheteur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-57 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	FaxUniversalCommunication	Détails d'un numéro de fax
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax de contact de l'acheteur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115 Utiliser: Numéro de fax du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Détails d'un email
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-58-00	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:				X	X	
URIID		Adresse électronique du contact acheteur				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-58						
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:				X	X	
PostalTradeAddress		ADRESSE POSTALE DE L'ACHETEUR				
Type: ram:TradeAddressType						
Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-8						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale de l'Acheteur.						
Règle de gestion: BR-10		Acheteur				
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
Cardinalité		1..1		1..1		1..1
divergente:						
PostcodeCode		Code postal de l'acheteur				
Type: udt:CodeType						
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-53						
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:		X		X	X	X
LineOne		Adresse de l'acheteur - Ligne 1				
Type: udt:TextType						
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-50						
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:		X		X	X	X
LineTwo		Adresse de l'acheteur - Ligne 2				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-51						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:		X		X	X	X
LineThree		Adresse de l'acheteur - Ligne 3				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-163						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:		X		X	X	X
CityName		Localité de l'acheteur				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-52						
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village, dans laquelle se trouve l'adresse de l'Acheteur.						
		<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>				
Utilisé dans:		X		X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID		Code de pays de l'acheteur				
	Type: qdt:CountryIDType						
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-55 Utiliser: Code d'identification du pays.						
	Règle de gestion: BR-11	Acheteur					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays de l'acheteur				
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-54 Utiliser: Subdivision d'un pays.						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	URIUniversalCommunication		Détails sur une adresse électronique				
	Type: ram:UniversalCommunicationType						
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-49-00						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	URIID		Adresse électronique de l'acheteur				
	Type: udt:IDType						
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-49 Utiliser: Identifie l'adresse électronique de l'Acheteur à laquelle il convient qu'un document commercial soit transmis.						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	schemeID		Identifiant du schéma				
	Type: xs:token						
	Remarque: Le schéma d'identification doit être choisi dans une liste maintenue par le CEF (Connecting Europe Facility).						
	Cardinalité: required EN16931-ID: BT-49-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'adresse électronique de l'acheteur.						
	Règle de gestion: BR-63	Adresse électronique de l'acheteur					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	SpecifiedTaxRegistration		Détail d'enregistrement fiscal				
	Type: ram:TaxRegistrationType						
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-48-00						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	ID		Identifiant à la TVA de l'acheteur				
	Type: udt:IDType						
	Remarque: Selon l'Article 215 de la Directive 2006/112/CE du Conseil [2], le numéro individuel d'identification à la TVA comporte un préfixe conforme à l'ISO 3166-1 alpha-2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».						
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-48 Utiliser: Identifiant à la TVA de l'Acheteur (également appelé Numéro d'identification à la TVA de l'acheteur).						
	Règle de gestion: BR-CO-9	Identifiants de TVA					
	Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA					
	Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA					
	Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA					
	Règle de gestion: BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
	Règle de gestion: BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
	Règle de gestion: BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
	Règle de gestion: BR-O-2	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
	Règle de gestion: BR-O-3	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
	Règle de gestion: BR-O-4	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
schemeID	Identifiant du régime fiscal				
Type: xs:token					
Remarque: VA = TVA identifier					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-48-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
SalesAgentTradeParty	Informations détaillées sur l'agent de vente				
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-49					
Utiliser: Groupe de termes commerciaux fournissant des informations sur l'agent de vente.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ID	Identifiant de l'agent de vente				
Type: udt:IDType					
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-337					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
GlobalID	Identifiant global de l'agent de vente				
Type: udt:IDType					
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID					
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-338					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)				
Type: xs:token					
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-338-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
Name	Raison sociale de l'agent de vente				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-335					
Utiliser: Nom complet de l'agent de vente.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
RoleCode	Rôle (code)				
Type: qdt:PartyRoleCodeType					
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-545					
Utiliser: Un code qualifiant le rôle					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation				
Type: ram:LegalOrganizationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-50					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ID	Numéro d'enregistrement de l'agent de vente				
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-339					
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
schemeID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
EN16931-ID: BT-X-339-0						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:					X	
TradingBusinessName						Nom commercial
Type: udt:TextType						
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-336						
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
Utilisé dans:					X	
PostalTradeAddress						Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-53						
Utiliser: Adresse légale de l'acheteur au cas où l'adresse de l'agent de vente est différente.						
Utilisé dans:					X	
PostcodeCode						Code postal
Type: udt:CodeType						
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-355						
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
Utilisé dans:					X	
LineOne						Adresse ligne 1
Type: udt:TextType						
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-356						
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
Utilisé dans:					X	
LineTwo						Adresse ligne 2
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-357						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:					X	
LineThree						Adresse ligne 3
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-358						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:					X	
CityName						Localité
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-359						
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-360 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-361 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-51	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-342	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-343	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-347 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345-00	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-345					
Utilisé dans:					X
EmailURIUniversalCommunication					Adresse électronique du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-346-00					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
URIID					Adresse électronique du contact, valeur
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-346					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
PostalTradeAddress					Adresse postale
Type: ram:TradeAddressType					
Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-52					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale					
Utilisé dans:					X
PostcodeCode					Code postal
Type: udt:CodeType					
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-348					
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
Utilisé dans:					X
LineOne					Adresse ligne 1
Type: udt:TextType					
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-349					
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
Utilisé dans:					X
LineTwo					Adresse ligne 2
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-350					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
Utilisé dans:					X
LineThree					Adresse ligne 3
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-351					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CityName	Localité
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-352	
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType	
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-353	
Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType	
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-354	
Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-341-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-341	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-X-341-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-340-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-340	
Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token	
Remarque: VA = TVA identifier	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-X-340-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	BuyerTaxRepresentativeTradeParty		Informations détaillées sur le représentant fiscal de l'acheteur	
	Type: ram:TradePartyType			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BG-X-54			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	ID		Identifiant	
	Type: udt:IDType			
	Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.			
	Cardinalité: 0 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-364		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	GlobalID		Identifiant global	
	Type: udt:IDType			
	Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID			
	Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...			
		Cardinalité: 0 .. unbounded		
		EN16931-ID: BT-X-365		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	schemeID		Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	
	Type: xs:token			
	Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.			
	Cardinalité: required			
		EN16931-ID: BT-X-365-0		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	Name		Raison sociale	
	Type: udt:TextType			
	Cardinalité: 1 .. 1			
	EN16931-ID: BT-X-362			
		Utiliser: Nom complet		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	RoleCode		Rôle (code)	
	Type: qdt:PartyRoleCodeType			
	Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.			
	Cardinalité: 0 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-546		
		Utiliser: Un code qualifiant le rôle		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	SpecifiedLegalOrganization		Détails sur l'organisation	
	Type: ram:LegalOrganizationType			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BG-X-58			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	ID		Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	
	Type: udt:IDType			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BT-X-366			
		Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale
Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-366-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-363 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-57	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-382 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-383 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-384 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-385 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-386 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-387 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-388 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-55	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-369	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-370	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-371 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373-00	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-373					
Utilisé dans:					X
EmailURIUniversalCommunication					Adresse électronique du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-374-00					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
URIID					Adresse électronique du contact, valeur
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-374					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
PostalTradeAddress					Adresse postale
Type: ram:TradeAddressType					
Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-56					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale					
Utilisé dans:					X
PostcodeCode					Code postal
Type: udt:CodeType					
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-375					
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
Utilisé dans:					X
LineOne					Adresse ligne 1
Type: udt:TextType					
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-376					
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
Utilisé dans:					X
LineTwo					Adresse ligne 2
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-377					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
Utilisé dans:					X
LineThree					Adresse ligne 3
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-378					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-379 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-380 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-381 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-368-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-367-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-367 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-367-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	SellerTaxRepresentativeTradeParty	REPRÉSENTANT FISCAL DU VENDEUR
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-11 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Représentant fiscal du Vendeur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	ID	Identification du partenaire
	Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-116	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	GlobalID	Identifiant global
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-117	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-117-1	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	Name	Nom du représentant fiscal du vendeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-62 Utiliser: Nom complet de la partie représentant fiscalement le Vendeur.	
	Règle de gestion: BR-18 Représentant fiscal du vendeur	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-547 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-16	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant d'enregistrement légal
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-118 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemeID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-118-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-119 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-59	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-389 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-390 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-391 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-392 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-393 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType	
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-394	
Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType	
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-395	
Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DefinedTradeContact	Coordonnées
Type: ram:TradeContactType	
Cardinalité: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-17	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-120	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-121	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType	
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-319	
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-122-00	
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-122	
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-123-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur				
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact				
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124-00					
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur				
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124					
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU REPRÉSENTANT FISCAL				
	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Le nom et l'adresse du représentant fiscal du vendeur doit être fournie dans la facture, si le vendeur a un représentant fiscal qui est tenu de payer la TVA due. Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-12					
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale du Représentant fiscal.					
	Règle de gestion: BR-19 Représentant fiscal du vendeur					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X
	PostcodeCode	Code postal du représentant fiscal				
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-67					
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	LineOne	Adresse du représentant fiscal - Ligne 1				
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-64					
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	LineTwo	Adresse du représentant fiscal - Ligne 2				
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-65					
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	LineThree	Adresse du représentant fiscal - Ligne 3				
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-164					
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-56	Représentant fiscal du vendeur
Règle de gestion: BR-CO-9	Identifiants de TVA
Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-2	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-3	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-4	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-2	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-3	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-4	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-2	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-3	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-4	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-S-2	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-3	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-4	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-Z-2	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-3	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-4	Taux de TVA zéro
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X X X X
schemaID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-63-0	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X X X X
ProductEndUserTradeParty	Détail sur les utilisateurs finaux
Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-18	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant de l'utilisateur final
Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-126	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
GlobalID	Identifiant global de l'utilisateur final
Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemaID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-127	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
schemaID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-127-0	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Name	Raison sociale de l'utilisateur final
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-128 Utiliser: Nom complet de l'utilisateur final. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-548 Utiliser: Un code qualifiant le rôle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-19 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-129 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemaID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-129-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-130 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-60 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-396 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-397 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-398 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-399 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-400 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-401 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-402 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-20	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-131	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-132	
	Utilisé dans:	X
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-320 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	Utilisé dans:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134-00	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse postale de l'utilisateur final
	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-21 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale de l'utilisateur final.	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-136 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-137 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-138 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-139 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-140 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-141 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-142 Utiliser: Subdivision d'un pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-143-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-143	Adresse électronique																											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X																												
	schemeID	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-143-0	Identifiant du schéma																											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X																												
	SpecifiedTaxRegistration	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-144-00 BT-X-144-00	Détails sur l'enregistrement fiscal Détail d'enregistrement fiscal																											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X																												
	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-144 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	Identifiant à la TVA																											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X																												
	schemeID	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-144-0	Identifiant du régime fiscal																											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X																												
	ApplicableTradeDeliveryTerms	Type: ram:TradeDeliveryTermsType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-22	Détail sur les conditions de livraison																											
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X																												
	DeliveryTypeCode	Type: qdt:DeliveryTermsCodeType Remarque: A choisir parmi les entrées de la liste UNTDID 4053 + INCOTERMS Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-145 Utiliser: Code spécifiant le type de livraison pour ces conditions de livraison commerciale.	Type de livraison en code																											
		<table><thead><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Livraison organisée par le fournisseur</td></tr><tr><td>2</td><td>Livraison organisée par le prestataire de services logistiques</td></tr><tr><td>CFR</td><td>Frais et fret</td></tr><tr><td>CIF</td><td>Frais, assurance et fret</td></tr><tr><td>CIP</td><td>Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>CPT</td><td>Port payé vers (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>DAP</td><td>Livré au lieu (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>DDP</td><td>Livré dédouané (insérer la destination désignée)</td></tr><tr><td>DPU</td><td>Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)</td></tr><tr><td>EXW</td><td>Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)</td></tr><tr><td>FAS</td><td>Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)</td></tr><tr><td>FCA</td><td>Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)</td></tr><tr><td>FOB</td><td>Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)</td></tr></tbody></table> <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Code	Nom de code	1	Livraison organisée par le fournisseur	2	Livraison organisée par le prestataire de services logistiques	CFR	Frais et fret	CIF	Frais, assurance et fret	CIP	Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)	CPT	Port payé vers (insérer la destination désignée)	DAP	Livré au lieu (insérer la destination désignée)	DDP	Livré dédouané (insérer la destination désignée)	DPU	Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)	EXW	Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)	FAS	Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)	FCA	Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)	FOB	Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)
Code	Nom de code																													
1	Livraison organisée par le fournisseur																													
2	Livraison organisée par le prestataire de services logistiques																													
CFR	Frais et fret																													
CIF	Frais, assurance et fret																													
CIP	Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)																													
CPT	Port payé vers (insérer la destination désignée)																													
DAP	Livré au lieu (insérer la destination désignée)																													
DDP	Livré dédouané (insérer la destination désignée)																													
DPU	Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)																													
EXW	Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)																													
FAS	Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)																													
FCA	Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)																													
FOB	Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)																													

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

RelevantTradeLocation		Lieu pertinent pour les conditions de livraison
Type: ram:TradeLocationType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-88		
Utiliser: Groupe d'éléments d'information contenant des informations sur le lieu pertinent des conditions de livraison.		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
CountryID	Code pays du lieu de livraison	
Type: qdt:CountryIDType		
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-563		
Utiliser: Code pays du lieu de livraison		
	Code	Nom de code
	AD	ANDORRA
	AE	UNITED ARAB EMIRATES
	AF	AFGHANISTAN
	AG	ANTIGUA AND BARBUDA
	AI	ANGUILLA
	AL	ALBANIA
	AM	ARMENIA
	AO	ANGOLA
	AQ	ANTARCTICA
	AR	ARGENTINA
	AS	AMERICAN SAMOA
	AT	AUSTRIA
	AU	AUSTRALIA
	AW	ARUBA
	AX	ÅLAND ISLANDS
	AZ	AZERBAIJAN
	BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA
	BB	BARBADOS
	BD	BANGLADESH
	BE	BELGIUM
	BF	BURKINA FASO
	BG	BULGARIA
	BH	BAHRAIN
	BI	BURUNDI
	BJ	BENIN
	BL	SAINT BARTHÉLEMY
	BM	BERMUDA
	BN	BRUNEI DARUSSALAM
	BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
	BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
	BR	BRAZIL
	BS	BAHAMAS
	BT	BHUTAN
	BV	BOUVET ISLAND
	BW	BOTSWANA
	BY	BELARUS
	BZ	BELIZE
	CA	CANADA
	CC	COCOS (KEELING) ISLANDS
	CD	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF
	CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
	CG	CONGO
	CH	SWITZERLAND
	CI	CÔTE D'IVOIRE
	CK	COOK ISLANDS
	CL	CHILE
	CM	CAMEROON
	CN	CHINA
	CO	COLOMBIA
	CR	COSTA RICA
	CU	CUBA
	CV	CABO VERDE
	CW	CURACAO

<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>
CX	CHRISTMAS ISLAND
CY	CYPRUS
CZ	CZECHIA
DE	GERMANY
DJ	DJIBOUTI
DK	DENMARK
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAN REPUBLIC
DZ	ALGERIA
EC	ECUADOR
EE	ESTONIA
EG	EGYPT
EH	WESTERN SAHARA
ER	ERITREA
ES	SPAIN
ET	ETHIOPIA
FI	FINLAND
FJ	FIJI
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FM	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
FO	FAROE ISLANDS
FR	FRANCE
GA	GABON
GB	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
GD	GRENADA
GE	GEORGIA
GF	FRENCH GUIANA
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GL	GREENLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GUADELOUPE
GQ	EQUATORIAL GUINEA
GR	GREECE
GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONG KONG
HM	HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HN	HONDURAS
HR	CROATIA
HT	HAITI
HU	HUNGARY
ID	INDONESIA
IE	IRELAND
IL	ISRAEL
IM	ISLE OF MAN
IN	INDIA
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IQ	IRAQ
IR	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
IS	ICELAND
IT	ITALY
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDAN
JP	JAPAN
KE	KENYA
KG	KYRGYZSTAN
KH	CAMBODIA
KI	KIRIBATI
KM	COMOROS
KN	SAINT KITTS AND NEVIS

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KR	KOREA, REPUBLIC OF
KW	KUWAIT
KY	CAYMAN ISLANDS
KZ	KAZAKHSTAN
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LB	LEBANON
LC	SAINT LUCIA
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO
LT	LITHUANIA
LU	LUXEMBOURG
LV	LATVIA
LY	LIBYA
MA	MOROCCO
MC	MONACO
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN (FRENCH PART)
MG	MADAGASCAR
MH	MARSHALL ISLANDS
MK	NORTH MACEDONIA
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLIA
MO	MACAO
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURITANIA
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS
MV	MALDIVES
MW	MALAWI
MX	MEXICO
MY	MALAYSIA
MZ	MOZAMBIQUE
NA	NAMIBIA
NC	NEW CALEDONIA
NE	NIGER
NF	NORFOLK ISLAND
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE
NO	NORWAY
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NEW ZEALAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PF	FRENCH POLYNESIA
PG	PAPUA NEW GUINEA
PH	PHILIPPINES
PK	PAKISTAN
PL	POLAND
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON
PN	PITCAIRN
PR	PUERTO RICO
PS	PALESTINE, STATE OF
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QATAR

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>
RE	REUNION
RO	ROMANIA
RS	SERBIA
RU	RUSSIAN FEDERATION
RW	RWANDA
SA	SAUDI ARABIA
SB	SOLOMON ISLANDS
SC	SEYCHELLES
SD	SUDAN
SE	SWEDEN
SG	SINGAPORE
SH	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SI	SLOVENIA
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN
SK	SLOVAKIA
SL	SIERRA LEONE
SM	SAN MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMALIA
SR	SURINAME
SS	SOUTH SUDAN
ST	SAO TOME AND PRINCIPE
SV	EL SALVADOR
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC
SZ	ESWATINI
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS
TD	CHAD
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TG	TOGO
TH	THAILAND
TJ	TAJIKISTAN
TK	TOKELAU
TL	TIMOR-LESTE
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNISIA
TO	TONGA
TR	TÜRKİYE
TT	TRINIDAD AND TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
UA	UKRAINE
UG	UGANDA
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
US	UNITED STATES OF AMERICA
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VA	HOLY SEE
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
VE	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.
VN	VIET NAM
VU	VANUATU
WF	WALLIS AND FUTUNA
WS	SAMOA
YE	YEMEN
YT	MAYOTTE
ZA	SOUTH AFRICA
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABWE
1A	Kosovo, added by CEF
XI	United Kingdom (Northern Ireland), added by CEF

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Name	Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison				
Type: udt:TextType					
Remarque: Par exemple, port, lieu de livraison					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-564					
Utiliser: Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
SellerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande fournisseur de référence				
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-14-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X X					
IssuerAssignedID	Identifiant d'un bon de commande de vente				
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-14					
Utiliser: Identifiant d'un bon de commande référencé, généré par le Vendeur.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X X					
FormattedIssueDateTime	Détails sur la date de confirmation de la commande client				
Type: qdt:FormattedDateTimeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-146-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X					
DateTimeString	Date de la commande de vente, valeur				
Type: extension (xs:string)					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-146					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X					
format	Date, format				
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-146-0					
	Code	Nom de code			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X					
BuyerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande de référence				
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-13-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X X X X X					
IssuerAssignedID	Identifiant de bon de commande				
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-13					
Utiliser: Identifiant d'un bon de commande référencé, généré par l'Acheteur.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X X X X X					
FormattedIssueDateTime	Date de la commande				
Type: qdt:FormattedDateTimeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-147-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans: X					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date de la commande, valeur			
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	format	Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-147-0				
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	QuotationReferencedDocument	Détails sur la cotation référencée			
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-61				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	IssuerAssignedID	Numéro de l'offre			
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-403				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	FormattedIssueDateTime	Date du document			
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-404-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	DateTimeString	Date du document, valeur			
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-404				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	format	Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: UNTDID 2379 : Value = 102 :CCYYMMDD Value = 203 :CCYYMMDDHHMM Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-404-0				
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	ContractReferencedDocument	Details sur un contrat référencé			
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-12-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
	IssuerAssignedID	Identifiant de contrat			
	Type: udt:IDType Remarque: L'identifiant du contrat devrait être unique pour une relation commerciale spécifique et pour une période de temps définie. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-12				
	Utiliser: Identifiant d'un contrat.				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ReferenceTypeCode					
Type: qdt:ReferenceCodeType					
Remarque: Utiliser les codes de l'UNTID 1153					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-405					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
FormattedIssueDateTime					
Type: qdt:FormattedDateTimeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-148-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
DateTimeString					
Type: extension (xs:string)					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-148					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
format					
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-148-0					
	Code	Nom de code			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
AdditionalReferencedDocument					
<Additional supporting documents>					
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Remarque: Les documents justificatifs additionnels peuvent être utilisés pour référencer un numéro de document censé être connu du Destinataire, un document externe (référéncé par une adresse URL) ou un document intégré (tel qu'un relevé périodique au format PDF). Le recours à un lien vers un document externe est nécessaire, par exemple, dans le cas de pièces jointes volumineuses et/ou lorsque des informations sensibles, par exemple, des services liés à la personne, doivent être séparées de la Facture elle-même.					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-24					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les documents justificatifs additionnels éayant les demandes formulées dans la Facture.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
IssuerAssignedID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-122					
Utiliser: Identifiant du document justificatif.					
Règle de gestion: BR-52					
Documents justificatifs additionnels					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
URIID					
Type: udt:IDType					
Remarque: Moyen de localiser la ressource en décrivant son mécanisme d'accès primaire, par exemple http:// ou ftp://. L'Emplacement de document externe doit être utilisé si l'Acheteur exige des informations supplémentaires éayant la facture.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-124					
Utiliser: Adresse URL (Uniform Resource Locator) qui identifie l'emplacement du document externe.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TypeCode		Type de document référencé																																	
Type: qdt:DocumentCodeType																																			
Remarque: Le qualifiant 916 est utilisé pour l'identifiant de document justificatif.																																			
Cardinalité: 1 .. 1																																			
EN16931-ID: BT-122-0																																			
<table><tr><td></td><td>Code</td><td>Nom de code</td></tr><tr><td></td><td>916</td><td>Related document</td></tr></table>							Code	Nom de code		916	Related document																								
	Code	Nom de code																																	
	916	Related document																																	
<table><tr><td></td><td>MINIMUM</td><td>BASIC WL</td><td>BASIC</td><td>EN 16931 (COMFORT)</td><td>EXTENDED</td></tr></table>							MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																								
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																														
Utilisé dans: X X																																			
Name		Description de document justificatif																																	
Type: udt:TextType																																			
Remarque: Exemple : feuille de temps, rapport d'utilisation, etc.																																			
Cardinalité: 0 .. 1																																			
EN16931-ID: BT-123																																			
Utiliser: Description du document justificatif.																																			
<table><tr><td></td><td>MINIMUM</td><td>BASIC WL</td><td>BASIC</td><td>EN 16931 (COMFORT)</td><td>EXTENDED</td></tr></table>							MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																								
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																														
Utilisé dans: X X																																			
AttachmentBinaryObject		Document joint																																	
Type: udt:BinaryObjectType																																			
Remarque: Le Document joint est utilisé lorsque de la documentation doit être stockée avec la Facture à des fins de référence ultérieure ou d'audit.																																			
Cardinalité: 0 .. 1																																			
EN16931-ID: BT-125																																			
Utiliser: Document annexe intégré sous forme d'objet binaire.																																			
<table><tr><td></td><td>MINIMUM</td><td>BASIC WL</td><td>BASIC</td><td>EN 16931 (COMFORT)</td><td>EXTENDED</td></tr></table>							MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																								
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																														
Utilisé dans: X X																																			
mimeCode		Document Mime joint en code																																	
Type: xs:token																																			
Remarque: Codes Mime autorisés :																																			
- application/pdf - image/png - image/jpeg - text/csv - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet - application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet																																			
Cardinalité: required																																			
EN16931-ID: BT-125-1																																			
Utiliser: Code Mime du document attaché																																			
<table><tr><td></td><td>Code</td><td>Nom de code</td></tr><tr><td></td><td>application/json</td><td>json</td></tr><tr><td></td><td>application/pdf</td><td>pdf</td></tr><tr><td></td><td>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td><td>vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td></tr><tr><td></td><td>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td><td>vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td></tr><tr><td></td><td>application/xml</td><td>xml</td></tr><tr><td></td><td>image/jpeg</td><td></td></tr><tr><td></td><td>image/png</td><td></td></tr><tr><td></td><td>text/csv</td><td></td></tr><tr><td></td><td>text/xml</td><td></td></tr></table>							Code	Nom de code		application/json	json		application/pdf	pdf		application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet		application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet		application/xml	xml		image/jpeg			image/png			text/csv			text/xml	
	Code	Nom de code																																	
	application/json	json																																	
	application/pdf	pdf																																	
	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet																																	
	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet																																	
	application/xml	xml																																	
	image/jpeg																																		
	image/png																																		
	text/csv																																		
	text/xml																																		
<table><tr><td></td><td>MINIMUM</td><td>BASIC WL</td><td>BASIC</td><td>EN 16931 (COMFORT)</td><td>EXTENDED</td></tr></table>							MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																								
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																														
Utilisé dans: X X																																			
filename		Nom du fichier du document attaché																																	
Type: xs:string																																			
Cardinalité: required																																			
EN16931-ID: BT-125-2																																			
Utiliser: Nom du fichier du document attaché.																																			
<table><tr><td></td><td>MINIMUM</td><td>BASIC WL</td><td>BASIC</td><td>EN 16931 (COMFORT)</td><td>EXTENDED</td></tr></table>							MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																								
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																														
Utilisé dans: X X																																			
FormattedIssueDateTime		Date du document																																	
Type: qdt:FormattedDateTimeType																																			
Cardinalité: 0 .. 1																																			
EN16931-ID: BT-X-149-00																																			
<table><tr><td></td><td>MINIMUM</td><td>BASIC WL</td><td>BASIC</td><td>EN 16931 (COMFORT)</td><td>EXTENDED</td></tr></table>							MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																								
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																														
Utilisé dans: X																																			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date du document, valeur			
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-149				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	format	Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-149-0				
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Détails de la référence de l'appel d'offres ou du lot			
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-17-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X		X
	IssuerAssignedID	Identifiant d'appel d'offres ou de lot			
	Type: udt:IDType Remarque: Dans certains pays, une référence à l'appel d'offres qui a abouti au contrat doit être fournie. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17				
	Utiliser: Identifiant d'un appel d'offres ou d'un lot				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:	X		X
	TypeCode	Type de document référencé			
	Type: qdt:DocumentCodeType Remarque: Le qualifiant 50 est utilisé pour l'identifiant d'appel d'offres ou de lot. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17-0				
		Code	Nom de code		
		50	Validated priced tender		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X		X
	FormattedIssueDateTime	Date du document			
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	DateTimeString	Date du document, valeur			
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	format	Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-556-0				
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>		Détails de l'objet facturé	
Type: ram:ReferencedDocumentType			
Cardinalité: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BT-18-00			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X
IssuerAssignedID		Identifiant d'objet facturé	
Type: udt:IDType			
Remarque: Il peut s'agir d'un numéro d'abonnement, d'un numéro de téléphone, d'un compteur, etc., selon le cas.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-18			
Utiliser: Identifiant d'un objet sur lequel sont basés l'article ou les données facturés et qui est indiqué par le Vendeur.			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X
TypeCode		Type de document référencé	
Type: qdt:DocumentCodeType			
Remarque: Le qualifiant 130 est utilisé pour l'identifiant d'objet facturé.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-18-0			
		Code	Nom de code
		130	Invoicing data sheet
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X
ReferenceTypeCode		Identifiant du schéma	
Type: qdt:ReferenceCodeType			
Remarque: Si l'identifiant du schéma à utiliser par le destinataire n'est pas évident, un identifiant du schéma conditionnel doit être utilisé parmi les entrées de liste de code UNTDID 1153 [6].			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-18-1			
Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'objet facturé			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X
FormattedIssueDateTime		Date du document	
Type: qdt:FormattedDateTimeType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-557-00			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:			X
DateTimeString		Date du document, valeur	
Type: extension (xs:string)			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-557			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:			X
format		Date, format	
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType			
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue			
Cardinalité: required			
EN16931-ID: BT-X-557-0			
		Code	Nom de code
		102	CCYYMMDD
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:			X
BuyerAgentTradeParty		Informations détaillées sur l'agent de l'acheteur	
Type: ram:TradePartyType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BG-X-62			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:			X
ID		Identification du partenaire	
Type: udt:IDType			
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-408			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
GlobalID						Identifiant global
Type: udt:IDType						
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-409						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token						
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-409-0						
Utilisé dans:					X	
Name						Raison sociale
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-406						
Utiliser: Nom complet						
Utilisé dans:					X	
RoleCode						Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-549						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
Utilisé dans:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-63						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: udt:IDType						
Remarque: Si le schéma d'identification est utilisé, il doit être sélectionné parmi les entrées de la liste publiée par l'Agence de maintenance ISO/CEI 6523.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-410						
Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'enregistrement légal de l'agent acheteur.						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
EN16931-ID: BT-X-410-0						
Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'enregistrement légal de l'agent acheteur.						
Utilisé dans:					X	
TradingBusinessName						Nom commercial
Type: udt:TextType						
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-407						
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-66	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-426	
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-427	
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-428	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-429	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-430	
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-431	
Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-432	
Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DefinedTradeContact	Coordonnées détaillées de l'agent acheteur déviant
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-64 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-413 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-414 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-415 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIID Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse électronique du contact, valeur
	Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-65 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse postale
	Utilisé dans: X	
	PostcodeCode Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-419 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Code postal
	Utilisé dans: X	
	LineOne Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-420 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse ligne 1
	Utilisé dans: X	
	LineTwo Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-421 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse ligne 2
	Utilisé dans: X	
	LineThree Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-422 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse ligne 3
	Utilisé dans: X	
	CityName Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-423 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Localité
	Utilisé dans: X	
	CountryID Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-424 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Code de pays
	Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays					
		Type: udt:TextType					
		Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.					
		Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-425 Utiliser: Subdivision d'un pays.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X					
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique					
		Type: ram:UniversalCommunicationType					
		Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X					
	URIID	Adresse électronique					
		Type: udt:IDType					
		Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X					
	schemeID	Identifiant du schéma					
		Type: xs:token					
		Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-412-0					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X					
	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal					
		Type: ram:TaxRegistrationType					
		Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X					
	ID	Identifiant à la TVA					
		Type: udt:IDType					
		Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411					
		Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X					
	schemeID	Identifiant du régime fiscal					
		Type: xs:token					
		Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-411-0					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X					
	SpecifiedProcuringProject	Détails sur un projet référencé					
		Type: ram:ProcuringProjectType					
		Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-11-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X X					
	ID	Référence au projet					
		Type: udt:IDType					
		Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11					
		Utiliser: Identification du projet auquel la facture fait référence					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X X					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Name	Nom du projet				
	Type: udt:TextType Remarque: Utiliser la valeur par défaut "Project reference". Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11-0 Utiliser: Nom du projet référencé					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X		X	
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Détails de la commande du client final correspondante				
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-23					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	IssuerAssignedID	Client final Numéro de commande du client final				
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-150					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	FormattedIssueDateTime	Date du document				
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	DateTimeString	Date du document, valeur				
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	format	Date, format				
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-151-0					
		<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	ApplicableHeaderTradeDelivery	Groupe d'informations sur la livraison				
	Type: ram:HeaderTradeDeliveryType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-13-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	RelatedSupplyChainConsignment	Related SupplyChain Consignment				
	Type: ram:SupplyChainConsignmentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-24 Utiliser: Un envoi, au niveau de l'en-tête, lié à cette livraison commerciale.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Détail sur le mode de transport				
	Type: ram:LogisticsTransportMovementType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-152-00 Utiliser: Le code spécifiant le mode, tel que l'aérien, le maritime, le ferroviaire, le routier ou le fluvial, pour ce mouvement de transport logistique.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	ModeCode	Mode de transport en code			
	Type: qdt:TransportModeCodeType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-152 Utiliser: Un envoi, au niveau de l'en-tête, lié à cette livraison commerciale.				
		Code	Nom de code		
		0	Transport mode not specified		
		1	Maritime transport		
		2	Rail transport		
		3	Road transport		
		4	Air transport		
		5	Mail		
		6	Multimodal transpo		
		7	Fixed transport installation		
		8	Inland water transport		
		9	Transport mode not applicable		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
I	ShipToTradeParty	INFORMATIONS CONCERNANT LA LIVRAISON			
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-13 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le lieu et la date auxquels les biens et services facturés sont livrés.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
I	ID	Identifiant de l'établissement de livraison			
	Type: udt:IDType Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant précédemment échangé, attribué par l'acheteur ou le vendeur. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71 Utiliser: Identifiant de l'établissement où les biens et services sont livrés.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
I	GlobalID	Identifiant de l'établissement de livraison			
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-71-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
I	schemeID	Identifiant du schéma			
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-71-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant de l'établissement de livraison				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
I	Name	Nom de l'intervenant à livrer			
	Type: udt:TextType Remarque: Doit être utilisé si l'Intervenant à livrer est différent de l'Acheteur. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-70 Utiliser: Nom de la partie à laquelle les biens et services sont livrés.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	RoleCode		Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035, par exemple : DL : Facteur DS : Distributeur MOP : Opérateur de marché Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-550 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedLegalOrganization		Détails sur l'organisation légale
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-25	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID		Identifiant d'enregistrement légal
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-153 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID		Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-153-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName		Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-154 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress		Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-67	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode		Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-433 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne		Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-434 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-435 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-436 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-437 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-438 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-439 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DefinedTradeContact	Coordonnées
Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-26	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-155	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-156	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-321 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
TelephoneUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-157-00					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-157					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:					X
FaxUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-158-00					
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-158					
Utilisé dans:					X
EmailURIUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-159-00					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
URIID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-159					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
PostalTradeAddress					
Type: ram:TradeAddressType					
Remarque: Dans le cas de l'enlèvement, l'adresse du lieu de livraison est l'adresse d'enlèvement. Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-15					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse à laquelle les biens et services facturés ont été ou sont livrés.					
Utilisé dans:					X
PostcodeCode					
Type: udt:CodeType					
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-78					
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
Utilisé dans:					X
LineOne					
Type: udt:TextType					
Remarque: Il s'agit généralement des nom et numéro de la rue ou de la boîte postale.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-75					
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
LineTwo						Adresse de livraison - Ligne 2
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-76						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
LineThree						Adresse de livraison - Ligne 3
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-165						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
CityName						Localité de livraison
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-77						
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village, dans laquelle se trouve l'adresse de livraison.						
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
CountryID						Code du pays de livraison
Type: qdt:CountryIDType						
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-80						
Utiliser: Code d'identification du pays.						
Règle de gestion: BR-57						Adresse de livraison
Règle de gestion: BR-IC-12						Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
CountrySubDivisionName						Subdivision du pays de livraison
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-79						
Utiliser: Subdivision d'un pays.						
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
URIUniversalCommunication						Détails sur l'adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-160-00						
Utilisé dans:					X	
URIID						Adresse électronique
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-160						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Identifiant du schéma
Type: xs:token						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-160-0						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161-00	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	schemeID	Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-161-0	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	UltimateShipToTradeParty	Détails sur le lieu de livraison final
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-27	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	ID	Identifiant du lieu de livraison final
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-162	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	GlobalID	Identifiant global du lieu final de livraison
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-163	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-163-0	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	Name	Nom du lieu de livraison final
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-164	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-551 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-165-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-166 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-68 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-440 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-441 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-442 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-443 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-444 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-445 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-446 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-28	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-167	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-168	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-322 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170-00 Utiliser: Numéro de fax du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170 Utiliser: Numéro de fax du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse de livraison final
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-29 Utiliser: Adresse de livraison final. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-172 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-173 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo		Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-174 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	LineThree		Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-175 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CityName		Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-176 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CountryID		Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-177 Utiliser: Code d'identification du pays.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-178 Utiliser: Subdivision d'un pays.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	URIUniversalCommunication		Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179-00		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	URIID		Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	schemeID		Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-179-0		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	SpecifiedTaxRegistration		Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180-00		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ID	Type: udt:IDType	Identifiant à la TVA
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-180	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-03	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
schemeID	Type: xs:token	Identifiant du régime fiscal
	Remarque: VA = TVA identifier	
	Cardinalité: required	
	EN16931-ID: BT-X-180-0	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
ShipFromTradeParty	Type: ram:TradePartyType	Informations concernant le lieu d'expédition
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-30	
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le lieu et la date depuis lesquels les biens et services facturés sont expédiés.	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
ID	Type: udt:IDType	Identifiant de l'établissement d'expédition
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-181	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
GlobalID	Type: udt:IDType	Identifiant de l'établissement d'expédition
	Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID	
	Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...	
	Cardinalité: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BT-X-182	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
schemeID	Type: xs:token	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.	
	Cardinalité: required	
	EN16931-ID: BT-X-182-0	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
Name	Type: udt:TextType	Nom du lieu d'expédition
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-183	
	Utiliser: Nom de la partie depuis laquelle les biens et services sont expédiés.	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
RoleCode	Type: qdt:PartyRoleCodeType	Rôle (code)
	Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-552	
	Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X
SpecifiedLegalOrganization	Type: ram:LegalOrganizationType	Détails sur l'organisation
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-184-00	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	schemaID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-184-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-185 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-69	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-447 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-448 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-449 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-450 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-451 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-452 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-453 Utiliser: Subdivision d'un pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-31 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-186 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-187 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-323 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-32 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-191 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-192 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
L	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-193 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-194 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-195 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-196 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-197 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-198-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199 Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	schemeID						Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-199-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:					X	
└	ActualDeliverySupplyChainEvent						Détails sur la livraison réelle
	Type: ram:SupplyChainEventType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
└	OccurrenceDateTime						Date effective de livraison
	Type: udt:DateTimeType Remarque: En Allemagne, la date de livraison et de prestation est une mention obligatoire sur les factures. Elle peut également être indiquée au niveau des postes, mais doit dans tous les cas être mentionnée ici. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72-00 Utiliser: La date à laquelle la livraison est effectuée.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
└	DateTimeString						Date effective de livraison
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72 Utiliser: Date à laquelle la livraison est effectuée.						
	Règle de gestion: BR-IC-11 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
└	format						Date, format
	Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-72-0						
		Code	Nom de code				
		102	CCYYMMDD				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
└	DespatchAdviceReferencedDocument						Détails sur l'avis d'expédition référencé
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-16-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
└	IssuerAssignedID						Identifiant d'avis d'expédition
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-16 Utiliser: Identifiant d'un avis d'expédition référencé.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
└	FormattedIssueDateTime						Date de l'avis d'expédition
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-200-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:					X	
└	DateTimeString						Date de l'avis d'expédition, valeur
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-200						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-200-0	Date, format									
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM										
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						
ReceivingAdviceReferencedDocument	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-15-00	Détails sur l'avis de réception référencé									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
				X		X					
IssuerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-15 Utiliser: Identifiant d'un avis de réception référencé.	Identifiant d'avis de réception									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
				X		X					
FormattedIssueDateTime	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-201-00	Date de l'avis de réception									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						
DateTimeString	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-201	Date de l'avis de réception, valeur									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						
format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-201-0	Date, format									
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM										
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						
DeliveryNoteReferencedDocument	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-202-00	Détails sur le bon de livraison référencé									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						
IssuerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-202	Identifiant du bon de livraison									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						
FormattedIssueDateTime	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-203-00	Date du bon de livraison									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
					X						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date du bon de livraison, valeur					
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-203						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:					X	
	format	Date, format					
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-203-0						
		Code	Nom de code				
		102	CCYYMMDD				
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:					X	
	ApplicableHeaderTradeSettlement	PRELEVEMENT					
	Type: ram:HeaderTradeSettlementType Remarque: Ce groupe peut être utilisé pour préciser dans la facture que le paiement sera effectué par le biais d'un SEPA ou d'un autre prélèvement initié par le Vendeur, conformément aux règles du SEPA ou d'un autre système de prélèvement. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-19 Utiliser: Groupe de termes métiers spécifiant un prélèvement.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
	CreditorReferenceID	Identifiant bancaire du créancier					
	Type: udt:IDType Remarque: Élément d'information obligatoire en cas de prélèvement SEPA. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-90 Utiliser: Identifiant de référence bancaire unique du Bénéficiaire ou du Vendeur, attribué par la banque du Bénéficiaire ou du Vendeur.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	PaymentReference	Référence de paiement					
	Type: udt:TextType Remarque: La référence aide le Vendeur à attribuer un paiement entrant au processus de paiement concerné. Lorsqu'une référence de paiement (par exemple, un numéro d'opération) est spécifiée, il convient que le système destinataire indique cette référence lors du paiement. Dans une opération bancaire, cette référence est rappelée au Vendeur dans la zone « note de remise ». Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-83 Utiliser: Valeur textuelle utilisée pour établir un lien entre le paiement et la Facture, émise par le Vendeur.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	TaxCurrencyCode	Devise de comptabilisation de la TVA					
	Type: qdt:CurrencyCodeType Remarque: Ist in Verbindung mit dem Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111) anzugeben, wenn für die Währung der Umsatzsteuerbuchung ein anderer Code als für die Rechnungswährung verwendet wird. Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt. Für weitere Informationen wird auf Artikel 230 der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-6 Utiliser: Devise utilisée pour la comptabilisation et la déclaration de la TVA, acceptée ou exigée dans le pays du Vendeur.						
	Règle de gestion:	BR-53	Totaux du document				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	InvoiceCurrencyCode	Code de devise de facturation
	Type: qdt:CurrencyCodeType Remarque: Une seule devise doit être utilisée dans la Facture, sauf pour le montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation. La devise peut être spécifiée pour chaque montant ou au niveau du document, en fonction de la syntaxe utilisée. Les listes de devises valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 4217 « Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-3. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-5 Utiliser: Devise dans laquelle tous les montants de la Facture sont exprimés, à l'exception du montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation.	
	Règle de gestion: BR-5	Facture
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X X X X X
	InvoicIssuerReference	Référence du vendeur
	Type: udt:TextType Remarque: Given seller reference number for routing purposes after biliteral agreement Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-204 Utiliser: Identifiant attribué par le Vendeur destiné au routage des accusés et des litiges en interne.	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	InvoicerTradeParty	Auteur de la facture différent
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-33	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	ID	Identification de l'auteur de la facture divergente
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-205	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	GlobalID	Identification global de l'auteur de la facture divergente
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-206	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-206-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	Name	Nom
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-207	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-553 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-208-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-209 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-70 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-454 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-455 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-456 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineThree		Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-457 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CityName		Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-458 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CountryID		Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-459 Utiliser: Code d'identification du pays.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-460 Utiliser: Subdivision d'un pays.		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	DefinedTradeContact		Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-34		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	PersonName		Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-210		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	DepartmentName		Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-211		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	TypeCode		Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-324 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213-00 Utiliser: Numéro de fax du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213 Utiliser: Numéro de fax du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-35 Utiliser: Adresse d'expédition. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-215 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-216 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo		Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-217 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	LineThree		Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-218 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CityName		Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-219 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CountryID		Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-220 Utiliser: Code d'identification du pays.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-221 Utiliser: Subdivision d'un pays.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	URIUniversalCommunication		Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222-00		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	URIID		Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	schemeID		Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-222-0		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	SpecifiedTaxRegistration		Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223-00		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223	Identifiant à la TVA
	Règle de gestion: BR-FXEXT-03 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
schemeID	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-223-0	Identifiant du régime fiscal
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
InvoiceeTradeParty	Type: ram:TradePartyType Remarque: Le rôle du validateur est de valider la facture avant son envoi à l'acheteur pour paiement Synonyme: Validateur Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-36	Facturer à
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le validateur de la facture, pour des cas de traitement de facture particuliers (sous-contractant...) <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-224	Identifiant du facturer à
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
GlobalID	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-225	Identifiant global du facturer à
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
schemeID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-225-0	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
Name	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-226	Raison sociale du facturer à
	Utiliser: Nom du facturer à <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
RoleCode	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-554	Rôle (code)
	Utiliser: Un code qualifiant le rôle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
SpecifiedLegalOrganization	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227-00	Détails sur l'organisation

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant de l'organisation légale du lieu
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-227						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
schemeID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
EN16931-ID: BT-X-227-0						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
TradingBusinessName						Nom commercial
Type: udt:TextType						
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-228						
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
PostalTradeAddress						Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-71						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
PostcodeCode						Code postal
Type: udt:CodeType						
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-461						
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
LineOne						Adresse ligne 1
Type: udt:TextType						
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-462						
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
LineTwo						Adresse ligne 2
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-463						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
LineThree						Adresse ligne 3
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-464						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
CityName						Localité
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-465						
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.						
Utilisé dans:					X	
CountryID						Code de pays
Type: qdt:CountryIDType						
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-466						
Utiliser: Code d'identification du pays.						
Utilisé dans:					X	
CountrySubDivisionName						Subdivision du pays
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-467						
Utiliser: Subdivision d'un pays.						
Utilisé dans:					X	
DefinedTradeContact						Coordonnées
Type: ram:TradeContactType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-37						
Utilisé dans:					X	
PersonName						Nom du contact
Type: udt:TextType						
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-229						
Utilisé dans:					X	
DepartmentName						Nom du service
Type: udt:TextType						
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-230						
Utilisé dans:					X	
TypeCode						Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType						
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-325						
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial						
Utilisé dans:					X	
TelephoneUniversalCommunication						Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-231-00						
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CompleteNumber	Número de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	FaxUniversalCommunication	Número de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Número de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-233-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-233	
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-38	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-234 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-235 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-236 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-237 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-238 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-239 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-240 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-241-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-242-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-242 Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 03	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	schemeID	Identifiant du régime fiscal			
	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-242-0				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X				
I	PayeeTradeParty	BÉNÉFICIAIRE			
	Type: ram:TradePartyType Remarque: Le rôle du bénéficiaire peut être rempli par une autre partie que le vendeur, par ex. un service d'affacturage. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-10 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Bénéficiaire, c'est-à-dire le rôle qui reçoit le paiement.				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X				
I	ID	Identifiant du bénéficiaire			
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X				
I	GlobalID	Identifiant du bénéficiaire			
	Type: udt:IDType Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-60-0				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X				
L	schemeID	Identifiant du schéma			
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-60-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant du bénéficiaire				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X				
I	Name	Nom du bénéficiaire			
	Type: udt:TextType Remarque: Doit être utilisé lorsque le Bénéficiaire est différent du Vendeur. Le nom du bénéficiaire peut cependant être identique au nom du vendeur. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-59 Utiliser: Nom du Bénéficiaire.				
	Règle de gestion: BR-17 Bénéficiaire <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X				
I	RoleCode	Rôle du bénéficiaire (code)			
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035, par exemple : DL : Facteur Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-468 Utiliser: Un code qualifiant le rôle du bénéficiaire				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X				
I	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale			
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61-00				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ID	Identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire				
		Type: udt:IDType Remarque: Si aucun schéma n'est spécifié, il doit être connu de l'acheteur et du vendeur, par exemple l'identifiant qui est exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie le Bénéficiaire comme une entité juridique ou une personne morale.				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:	X	X	X	X
	schemeID	Identifiant du schéma				
		Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. EN16931-ID: BT-61-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:	X	X	X	X
	TradingBusinessName	Nom commercial				
		Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-243 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:				X
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale				
		Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-72				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:				X
	PostcodeCode	Code postal				
		Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-469 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:				X
	LineOne	Adresse ligne 1				
		Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-470 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:				X
	LineTwo	Adresse ligne 2				
		Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-471 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:				X
	LineThree	Adresse ligne 3				
		Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-472 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
		Utilisé dans:				X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-473 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-474 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-475 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DefinedTradeContact	Coordonnées
Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-39	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-244	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-245	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-326 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse postale du bénéficiaire
	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-40 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale du bénéficiaire.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-249 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-250 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-251 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-252 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-253 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-254 Utiliser: Code d'identification du pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-255 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256-00	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-256-0	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257-00	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
ID	Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-257-0	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PayerTradeParty	Informations détaillées sur le payeur de factures divergent
	Type: ram:TradePartyType Remarque: Le rôle de payeur peut être rempli par une autre partie que l'acheteur, par exemple une tierce partie telle qu'une société mère. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-73 Utiliser: Groupe de termes commerciaux fournissant des informations sur le payeur, c'est-à-dire le rôle qui effectue le paiement.	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	ID	Identification du payeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-478	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	GlobalID	Deviating invoice payer global identifier
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-479	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-479-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	Name	Nom/raison sociale du payeur de facture divergent
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-476	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-483 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480-00	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemeID	Identificateur pour l'enregistrement juridique du payeur
Type: xs:token	
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.	
EN16931-ID: BT-X-480-0	
Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'identifiant d'enregistrement légal du payeur.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType	
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-477	
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-X-76	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType	
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-497	
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType	
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-498	
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-499	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-500	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-501	
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-502 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-503 Utiliser: Subdivision d'un pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-74 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-484 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-485 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-486 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488-00	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-488					
Utilisé dans:					X
EmailURIUniversalCommunication					Adresse électronique du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-489-00					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
URIID					Adresse électronique du contact, valeur
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-489					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
PostalTradeAddress					Adresse d'expédition
Type: ram:TradeAddressType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-75					
Utilisé dans:					X
PostcodeCode					Code postal
Type: udt:CodeType					
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-490					
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
Utilisé dans:					X
LineOne					Adresse ligne 1
Type: udt:TextType					
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-491					
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
Utilisé dans:					X
LineTwo					Adresse ligne 2
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-492					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
Utilisé dans:					X
LineThree					Adresse ligne 3
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-493					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
Utilisé dans:					X
CityName					Localité
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-494					
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
CountryID						Code de pays
Type: qdt:CountryIDType						
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-495						
Utiliser: Code d'identification du pays.						
Utilisé dans:					X	
CountrySubDivisionName						Subdivision du pays
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-496						
Utiliser: Subdivision d'un pays.						
Utilisé dans:					X	
URIUniversalCommunication						Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-482-00						
Utilisé dans:					X	
URIID						Payeur Adresse électronique
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-482						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Identifiant du schéma
Type: xs:token						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-482-0						
Utilisé dans:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-481-00						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-481						
Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token						
Remarque: VA = TVA identifier						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-481-0						
Utilisé dans:					X	
TaxApplicableTradeCurrencyExchange						Spécification de la devise de facturation, de la devise locale et du taux de change
Type: ram:TradeCurrencyExchangeType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-41						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	SourceCurrencyCode						Monnaie de facturation
	Type: qdt:CurrencyCodeType						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-258						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	TargetCurrencyCode						Monnaie d'origine
	Type: qdt:CurrencyCodeType						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-259						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	ConversionRate						Taux de conversion
	Type: udt:RateType						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-260						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	ConversionRateDateTime						Date du taux de change
	Type: udt:DateTimeType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-261-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	DateTimeString						Date du taux de change, valeur
	Type: extension (xs:string)						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-261						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	format						Date, format
	Type: xs:string						
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
	Cardinalité: required						
	EN16931-ID: BT-X-261-0						
		Code	Nom de code				
		102	CCYYMMDD				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans						INSTRUCTIONS DE PAIEMENT
	Type: ram:TradeSettlementPaymentMeansType						
	Cardinalité: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-16						
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le paiement.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
	TypeCode						Code de type de moyen de paiement
	Type: qdt:PaymentMeansCodeType						
	Remarque: Les entrées suivantes de la liste de codes UNTDID 4461 [6] peuvent être utilisées:						
	- Instructions permanentes						
	- Virement SEPA						
	- Prélèvement SEPA						
	- Virement local						
	- Virement international hors-SEPA						
	- Prélèvement local						
	- Chèque						
	- Espèces						
	- Transfert de compte sur les livres du même fournisseur de services de paiement						
	- Pas de paiement (ajouter à la balance)						
	- Carte de paiement						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-81						
	Utiliser: Code indiquant le mode selon lequel un paiement doit être ou a été effectué.						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-49		Instructions de paiement				
Règle de gestion: BR-61		Instructions de paiement				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X	
Information		Libellé du moyen de paiement				
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : espèces, carte de crédit, etc.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-82						
Utiliser: Texte indiquant le mode selon lequel un paiement doit être ou a été effectué.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X	
ApplicableTradeSettlementFinancialCard		INFORMATIONS CONCERNANT LA CARTE DE PAIEMENT				
Type: ram:TradeSettlementFinancialCardType						
Remarque: Utilisé seulement si l'Acheteur a choisi de payer par carte de crédit ou de débit.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-18						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la carte utilisée pour le paiement.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X	
ID		Numéro de compte primaire de carte de paiement				
Type: udt:IDType						
Remarque: Conformément aux exigences générales applicables dans les établissements financiers, il convient qu'une Facture ne comporte jamais l'intégralité du numéro de compte primaire d'une carte, mais seulement les 4 à 6 derniers chiffres.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-87						
Utiliser: Numéro de compte primaire (PAN) de la carte utilisée pour le paiement.						
Règle de gestion: BR-51		Informations concernant la carte				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X	
CardholderName		Nom du titulaire de la carte de paiement				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-88						
Utiliser: Nom du titulaire de la carte de paiement						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X	
PayerPartyDebtorFinancialAccount		Institution financière de l'acheteur				
Type: ram:DebtorFinancialAccountType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-91-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X	
IBANID		Identifiant du compte débité				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-91						
Utiliser: Compte à débiter par prélèvement.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X	
PayeePartyCreditorFinancialAccount		VIREMENT				
Type: ram:CreditorFinancialAccountType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-17						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le paiement par virement.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X	X	X	X	
IBANID		Identifiant de compte bancaire				
Type: udt:IDType						
Remarque: Exemple : IBAN ou numéro de compte national.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-84						
Utiliser: Identifiant unique du compte bancaire, domicilié dans un établissement financier, sur lequel il convient que soit effectué le paiement.						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-50	Informations concernant le compte				
Règle de gestion: BR-61	Instructions de paiement				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	
AccountName	Nom du compte bancaire				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-85					
Utiliser: Nom d'un compte bancaire, domicilié dans un établissement financier, sur lequel il convient que soit effectué le paiement.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X	X	
ProprietaryID	Identifiant de compte bancaire (hors SEPA)				
Type: udt:IDType					
Remarque: Utiliser IBANID quand cela est approprié, sinon utiliser ProprietaryID					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-84-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	
PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Identifiant d'établissement financier (dans le cas d'un virement)				
Type: ram:CreditorFinancialInstitutionType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-86-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X	X	
BICID	Identifiant d'établissement financier				
Type: udt:IDType					
Remarque: Exemple : code BIC ou NCC.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-86					
Utiliser: Identifiant de l'établissement financier dans lequel est domicilié un compte bancaire.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X	X	
ApplicableTradeTax	VENTILATION DE LA TVA				
Type: ram:TradeTaxType					
Cardinalité: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-23					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la répartition de la TVA par types.					
Règle de gestion: BR-CO-18	Ventilation de la TVA				
Règle de gestion: BR-O-11	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	
CalculatedAmount	Montant de la taxe pour le type de TVA				
Type: udt:AmountType					
Remarque: S'obtient en multipliant la Base d'imposition du type de TVA par le Taux de type de TVA du type correspondant.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-117					
Utiliser: Montant total de la TVA pour un type donné de TVA.					
Règle de gestion: BR-46	Ventilation de la TVA				
Règle de gestion: BR-CO-14	Totaux du document				
Règle de gestion: BR-CO-17	Ventilation de la TVA				
Règle de gestion: BR-AE-9	Autoliquidation de TVA				
Règle de gestion: BR-E-9	Exempté de TVA				
Règle de gestion: BR-G-9	Exempté de TVA pour Export hors UE				
Règle de gestion: BR-IC-9	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire				
Règle de gestion: BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)				
Règle de gestion: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Règle de gestion: BR-O-9	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA				
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-Z-9	Taux de TVA zéro				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TypeCode Type: qdt:TaxTypeCodeType Remarque: Valeur fixe = "VAT" Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118-0	Type de taxe (code)
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	ExemptionReason Type: udt:TextType Remarque: Articles 226 items 11 to 15 Directive 2006/112/EN Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-120 Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	Motif d'exonération de la TVA
	Règle de gestion: BR-AE-10 Autoliquidation de TVA Règle de gestion: BR-E-10 Exempté de TVA Règle de gestion: BR-G-10 Exempté de TVA pour Export hors UE Règle de gestion: BR-IC-10 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire Règle de gestion: BR-IG-10 IGIC (Iles Canaries) Règle de gestion: BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) Règle de gestion: BR-O-10 Hors du périmètre d'appliaion de la TVA Règle de gestion: BR-S-10 Taux de TVA standard Règle de gestion: BR-Z-10 Taux de TVA zéro	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	BasisAmount Type: udt:AmountType Remarque: Somme du montant net des lignes de facture, moins les remises plus les charges ou frais au niveau du document qui sont assujettis à un code et à un taux de type de TVA spécifiques (si le Taux de type de TVA est applicable). Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-116 Utiliser: Somme de tous les montants imposables assujettis à un code et à un taux de type de TVA spécifiques (si le Taux de type de TVA est applicable).	Base d'imposition du type de TVA
	Règle de gestion: BR-45 Ventilation de la TVA Règle de gestion: BR-CO-17 Ventilation de la TVA Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08 Règle de gestion: BR-IG-9 IGIC (Iles Canaries) Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08 Règle de gestion: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X X X X	
	LineTotalBasisAmount Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-262 Utiliser: Un montant utilisé comme base de calcul de la TVA, de la taxe ou des droits de douane	Montant de ligne pour un taux
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	AllowanceChargeBasisAmount Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-263	Assiette des remises et charges d'en-tête
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	CategoryCode Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118 Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.	Code de type de TVA

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-47	Ventilation de la TVA
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-AE-9	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-10	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-E-9	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-10	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-G-9	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-10	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-IC-9	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-10	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-11	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-12	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-10	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-O-9	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-10	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-11	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-12	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-13	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-14	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-80	
Règle de gestion: BR-S-10	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08	
Règle de gestion: BR-Z-9	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-10	Taux de TVA zéro
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans: X X X X	
ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code
Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-121 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	
Règle de gestion: BR-AE-10	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-10	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-10	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-10	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-10	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-10	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-10	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-Z-10	Taux de TVA zéro

		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Utilisé dans:		X	X	X	X
TaxPointDate		Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée			
Type: udt:DateType					
Remarque: Cette disposition ne s'applique pas en Allemagne. Utilisez plutôt la date de livraison.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-7-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Utilisé dans:		X		X	
DateString		Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée			
Type: extension (xs:string)					
Remarque: La date d'exigibilité correspond généralement à la date à laquelle les biens ont été livrés ou les services achevés (fait générateur). Il existe quelques variations. Pour plus d'informations, voir l'Article 226 (7) de la Directive 2006/112/CE du Conseil [2].					
Cet élément est requis si la Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée diffère de la Date d'émission de la facture.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-7					
Utiliser: Date à laquelle la TVA devient imputable pour le Vendeur et pour l'Acheteur dans la mesure où cette date peut être déterminée et diffère de la date d'émission de la facture, conformément à la directive TVA.					
Règle de gestion: BR-CO-3		Facture			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Utilisé dans:		X		X	
format		Date, format			
Type: xs:string					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-7-0					
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Utilisé dans:		X		X	
DueDateTypeCode		Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code			
Type: qdt:TimeReferenceCodeType					
Remarque: Le code doit être choisi parmi les valeurs suivantes issues de l'UNTDID 2005 [6]:					
- Date de la facture					
- Date de livraison					
- Date de paiement					
La date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code est utilisé lorsque la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas connue au moment de l'envoi de la facture. L'utilisation du BT-8 est donc exclusive de celle du BT-7 et inversement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-8					
Utiliser: Code spécifiant la date à laquelle la TVA devient imputable pour le Vendeur et pour l'Acheteur					
		Code	Nom de code		
		5	Date of invoice		
		29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site		
		72	Payment date		
Règle de gestion: BR-CO-3		Facture			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Utilisé dans:		X	X	X	X
RateApplicablePercent		Taux de type de TVA			
Type: udt:PercentType					
Remarque: Le Code de type de TVA et le Taux de type de TVA doivent être cohérents.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-119					
Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable au type de TVA correspondant.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-48	Ventilation de la TVA
Règle de gestion: BR-CO-17	Ventilation de la TVA
Règle de gestion: BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X X X X
BillingSpecifiedPeriod	PÉRIODE DE FACTURATION
Type: ram:SpecifiedPeriodType	
Remarque: Utilisée pour indiquer le moment où la période couverte par la facture commence et le moment où elle se termine.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-14	
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la période de facturation.	
Règle de gestion: BR-CO-19	Période de livraison ou de facturation
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X X X X
Description	Description de la période de facturation
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-264	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X
StartDateTime	Date de début de période de facturation
Type: udt:DateTimeType	
Remarque: Cette date correspond au premier jour de la période.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-73-00	
Utiliser: Date à laquelle commence la période de facturation.	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X X X X
DateTimeString	Date de début de période de facturation
Type: extension (xs:string)	
Remarque: Cette date correspond au premier jour de la période.	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-73	
Utiliser: Date à laquelle commence la période de facturation.	
Règle de gestion: BR-29	Période de facturation
Règle de gestion: BR-30	Période de facturation d'une ligne
Règle de gestion: BR-CO-19	Période de livraison ou de facturation
Règle de gestion: BR-IC-11	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X X X X
format	Date, format
Type: xs:string	
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-73-0	
	Code Nom de code
	102 CCYYMMDD
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X X X X
EndDateTime	Date de fin de période de facturation
Type: udt:DateTimeType	
Remarque: Cette date correspond au dernier jour de la période.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-74-00	
Utiliser: Date à laquelle se termine la période de facturation.	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X X X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date de fin de période de facturation					
	Type: extension (xs:string)						
	Remarque: Cette date correspond au dernier jour de la période.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-74						
	Utiliser: Date à laquelle se termine la période de facturation.						
	Règle de gestion: BR-29		Période de facturation				
	Règle de gestion: BR-30		Période de facturation d'une ligne				
	Règle de gestion: BR-CO-19		Période de livraison ou de facturation				
	Règle de gestion: BR-IC-11		Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:		X	X	X	X		
	format	Date, format					
	Type: xs:string						
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
	Cardinalité: required						
	EN16931-ID: BT-74-0						
			Code	Nom de code			
			102	CCYYMMDD			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
		SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT				
Type: ram:TradeAllowanceChargeType							
Remarque: Les déductions telles que la taxe retenue à la source peuvent donc être spécifiés dans ce groupe.							
Cardinalité: 0 .. unbounded							
EN16931-ID: BG-20							
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les remises applicables à la Facture dans son ensemble.							
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:		X	X	X	X		
		ChargeIndicator	Indicateur de réduction				
		Type: udt:IndicatorType					
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BG-20-0						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
		Indicator	Indicateur de réduction, valeur				
		Type: xs:boolean					
		Remarque: Réduction => false					
		Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-20-1							
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:		X	X	X	X		
		SequenceNumeric	Séquence de calcul				
		Type: udt:NumericType					
		Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-265						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X	
		CalculationPercent	Pourcentage de remise au niveau du document				
		Type: udt:PercentType					
		Cardinalité: 0 .. 1					
		EN16931-ID: BT-94					
Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette de la remise au niveau du document pour calculer le Montant de la remise au niveau du document.							
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:		X	X	X	X		
		BasisAmount	Assiette de la remise au niveau du document				
		Type: udt:AmountType					
		Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-93						
	Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de remise au niveau du document pour calculer le Montant de la remise au niveau du document.						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

BasisQuantity		Quantité de base de la remise ou charge			
Type: udt:QuantityType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-266					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
unitCode		Quantité unitaire du prix de base			
Type: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-267					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
ActualAmount		Montant de la remise au niveau du document			
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-92					
Utiliser: Montant d'une remise de pied, hors TVA.					
Règle de gestion: BR-31	Remises au niveau du document				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-11	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X
ReasonCode		Code de motif de la remise au niveau du document			
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Remarque: Le Code de motif de la remise au niveau du document et le Motif de la remise au niveau du document doivent indiquer le même motif de remise.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-98					
Utiliser: Motif de la remise au niveau du document, exprimé sous forme de code.					
		Code	Nom de code		
		41	Bonus for works ahead of schedule		
		42	Other bonus		
		60	Manufacturer's consumer discount		
		62	Due to military status		
		63	Due to work accident		
		64	Special agreement		
		65	Production error discount		
		66	New outlet discount		
		67	Sample discount		
		68	End-of-range discount		
		70	Incoterm discount		
		71	Point of sales threshold allowance		
		88	Material surcharge/deduction		
		95	Discount		
		100	Special rebate		
		102	Fixed long term		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
	103	Temporary
	104	Standard
	105	Yearly turnover
Règle de gestion: BR-33	Remises au niveau du document	
Règle de gestion: BR-CO-5	Remises au niveau du document	
Règle de gestion: BR-CO-21	Remises au niveau du document	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X X X
Reason	Motif de la remise au niveau du document	
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-97		
Utiliser: Motif de la remise au niveau du document, exprimé sous forme de texte.		
Règle de gestion: BR-33	Remises au niveau du document	
Règle de gestion: BR-CO-5	Remises au niveau du document	
Règle de gestion: BR-CO-21	Remises au niveau du document	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X X X
CategoryTradeTax	Code du type de TVA pour les abattements au niveau du document	
Type: ram:TradeTaxType		
Remarque: Value = VAT		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-95-00		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X X X
TypeCode	Type de taxe (code)	
Type: qdt:TaxTypeCodeType		
Remarque: Valeur fixe = "VAT"		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-95-0		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X X X
CategoryCode	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	
Type: qdt:TaxCategoryCodeType		
Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées:		
- Liable for VAT in a standard way		
- Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero).		
- Exempt from VAT/IGIC/IPSI.		
- Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply.		
- VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules.		
- VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU.		
- Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI.		
- Liable for IGIC (Canary) tax		
- Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-95		
Utiliser: Identification codée du type de TVA applicable à la remise au niveau du document.		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-32	Remises au niveau du document
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-6	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-3	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-6	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-3	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-6	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-6	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-6	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-3	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-6	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-O-13	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-3	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-6	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-3	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-6	Taux de TVA zéro
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
RateApplicablePercent	Taux de TVA de la remise au niveau du document
Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Utiliser: Le taux de TVA applicable à la réduction au niveau du document et indiqué en pourcentage	
Règle de gestion: BR-AE-6	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-6	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-6	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-6	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-6	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-6	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-6	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-Z-6	Taux de TVA zéro
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT				
	Type: ram:TradeAllowanceChargeType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-21 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les charges et frais et les taxes autres que la TVA applicables à la Facture dans son ensemble.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	ChargeIndicator	Indicateur de supplément				
	Type: udt:IndicatorType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	Indicator	Indicateur de supplément, valeur				
	Type: xs:boolean Remarque: Supplément => true Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-1					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	SequenceNumeric	Séquence de calcul				
	Type: udt:NumericType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-268					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	CalculationPercent	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document				
	Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-101 Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette des charges ou frais au niveau du document pour calculer le Montant des charges ou frais au niveau du document.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	BasisAmount	Assiette des charges ou frais au niveau du document				
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-100 Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de charges ou frais au niveau du document pour calculer le Montant des charges ou frais au niveau du document.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge				
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-269					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	unitCode	Quantité unitaire du prix de base				
	Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-270					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	ActualAmount	Montant des charges ou frais au niveau du document				
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-99 Utiliser: Montant de charges et frais, hors TVA.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-36	Charges ou frais au niveau du document
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-12	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
ReasonCode	Code de motif des charges ou frais au niveau du document
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Utiliser les entrées de la liste de codes UNTDID 7161 [6]. Le Code de motif des charges ou frais au niveau du document et le Motif des charges ou frais au niveau du document doivent indiquer le même motif de frais. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-105 Utiliser: Motif des charges ou frais au niveau du document, exprimé sous forme de code.	
Règle de gestion: BR-38	Charges ou frais au niveau du document
Règle de gestion: BR-CO-6	Remises au niveau du document
Règle de gestion: BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
Reason	Motif des charges ou frais au niveau du document
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-104 Utiliser: Motif des charges ou frais au niveau du document, exprimé sous forme de texte.	
Règle de gestion: BR-38	Charges ou frais au niveau du document
Règle de gestion: BR-CO-6	Remises au niveau du document
Règle de gestion: BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
CategoryTradeTax	Détails sur les informations de taxe
Type: ram:TradeTaxType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102-00 Utiliser: Une séquence finie de caractères.	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
TypeCode	Type de taxe (code)
Type: qdt:TaxTypeCodeType Remarque: Valeur fixe = "VAT" Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102-0	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CategoryCode	Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document			
Type: qdt:TaxCategoryCodeType				
Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées:				
- Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax				
Cardinalité: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-102				
Utiliser: Identification codée du type de TVA applicable aux charges ou frais au niveau du document.				
Règle de gestion: BR-37	Charges ou frais au niveau du document			
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA			
Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA			
Règle de gestion: BR-AE-7	Autoliquidation de TVA			
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA			
Règle de gestion: BR-E-4	Exempté de TVA			
Règle de gestion: BR-E-7	Exempté de TVA			
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE			
Règle de gestion: BR-G-4	Exempté de TVA pour Export hors UE			
Règle de gestion: BR-G-7	Exempté de TVA pour Export hors UE			
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire			
Règle de gestion: BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire			
Règle de gestion: BR-IC-7	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire			
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-IG-7	IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08				
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08				
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA			
Règle de gestion: BR-O-4	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA			
Règle de gestion: BR-O-7	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA			
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion: BR-O-14	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA			
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard			
Règle de gestion: BR-S-4	Taux de TVA standard			
Règle de gestion: BR-S-7	Taux de TVA standard			
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro			
Règle de gestion: BR-Z-4	Taux de TVA zéro			
Règle de gestion: BR-Z-7	Taux de TVA zéro			
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED				
Utilisé dans:	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	RateApplicablePercent Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable aux charges ou frais au niveau du document.	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document
	Règle de gestion: BR-AE-7 Autoliquidation de TVA Règle de gestion: BR-E-7 Exempté de TVA Règle de gestion: BR-G-7 Exempté de TVA pour Export hors UE Règle de gestion: BR-IC-7 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire Règle de gestion: BR-IG-7 IGIC (Iles Canaries) Règle de gestion: BR-IG-8 IGIC (Iles Canaries) Règle de gestion: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Règle de gestion: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Règle de gestion: BR-O-7 Hors du périmètre d'appliaion de la TVA Règle de gestion: BR-S-7 Taux de TVA standard Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Règle de gestion: BR-Z-7 Taux de TVA zéro	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	SpecifiedLogisticsServiceCharge Type: ram:LogisticsServiceChargeType Synonyme: Frais de transport et d'emballage Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-42	Informations détaillées sur les frais de service logistique
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	Description Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-271	Description des frais de service
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	AppliedAmount Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-272	Montant des frais de service
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-12 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	AppliedTradeTax Type: ram:TradeTaxType Cardinalité: 1 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-273-00	Informations fiscales détaillées
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TypeCode	Type de taxe (code)				
	Type: qdt:TaxTypeCodeType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	CategoryCode	Code de type de TVA				
	Type: qdt:TaxCategoryCodeType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273					
	Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA				
	Type: udt:PercentType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-274					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	SpecifiedTradePaymentTerms	Détails sur les conditions de paiement				
	Type: ram:TradePaymentTermsType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-20-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	Description	Conditions de paiement				
	Type: udt:TextType Remarque: Cet élément peut contenir plusieurs lignes et plusieurs termes. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20					
	Utiliser: Description textuelle des conditions de paiement applicables au montant à payer (y compris la description des pénalités éventuelles).					
	Règle de gestion: BR-CO-25	Facture				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	DueDateDateTime	Date d'échéance				
	Type: udt:DateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-9-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString Type: extension (xs:string) Remarque: La date d'échéance correspond à la date à laquelle le paiement net est dû. Pour les paiements partiels, il s'agit de la première date d'échéance nette. La description correspondant à des conditions de paiement plus complexes est indiquée dans le BT-20. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-9 Utiliser: Date à laquelle le paiement est dû. Règle de gestion: BR-CO-25 Facture Utilisé dans:	Date d'échéance						
	format Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-9-0	Date, format						
	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr> </tbody> </table> Utilisé dans:		Code	Nom de code		102	CCYYMMDD	
	Code	Nom de code						
	102	CCYYMMDD						
	DirectDebitMandateID Type: udt:IDType Remarque: Élément d'information obligatoire en cas de prélèvement SEPA. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-89 Utiliser: Identifiant unique attribué par le Bénéficiaire, utilisé comme référence pour le mandat de prélèvement automatique. Utilisé dans:	Identifiant de référence de mandat						
	PartialPaymentAmount Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-275 Utilisé dans:	Montant d'un paiement partiel						
	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms Type: ram:TradePaymentPenaltyTermsType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-43 Utilisé dans:	Détail sur les conditions de pénalité						
	BasisDateTime Type: udt:DateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-276-00 Utilisé dans:	Date de référence à laquelle le paiement est dû						
	DateTimeString Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-276 Utilisé dans:	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur						
	format Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-276-0 <table> <thead> <tr> <th></th><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr> </tbody> </table> Utilisé dans:		Code	Nom de code		102	CCYYMMDD	Date, format
	Code	Nom de code						
	102	CCYYMMDD						

	BasisPeriodMeasure	Maturity Period
	Type: udt:MeasureType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-277	
	Utiliser: La période d'échéance, par exemple sous forme de nombre de jours (15 jours).	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	unitCode	Période d'échéance, unité
	Type: xs:token	
	Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-X-278		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
BasisAmount	Montant d'application des pénalités	
Type: udt:AmountType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-279		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
CalculationPercent	Pourcentage d'application des pénalités	
Type: udt:PercentType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-280		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
ActualPenaltyAmount	Montant de pénalité	
Type: udt:AmountType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-281		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
ApplicableTradePaymentDiscountTerms	Détail sur les conditions d'escompte	
Type: ram:TradePaymentDiscountTermsType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-44		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
BasisDateTime	Date de référence à laquelle le paiement est dû	
Type: udt:DateTimeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-282-00		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
DateTimeString	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur	
Type: extension (xs:string)		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-282		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
format	Date, format	
Type: xs:string		
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-X-282-0		
<i>Code Nom de code</i>		
102 CCYMMDD		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	
BasisPeriodMeasure	Maturity period	
Type: udt:MeasureType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-283		
Utiliser: La période d'échéance, par exemple sous forme de nombre de jours (15 jours).		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

unitCode	Période d'échéance, unité
Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-284	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
BasisAmount	Montant d'application de l'escompte
Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-285	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CalculationPercent	Pourcentage d'application de l'escompte
Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-286	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ActualDiscountAmount	Montant de l'escompte
Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-287	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PayeeTradeParty	Divergent bénéficiaire par paiement
Type: ram:TradePartyType Remarque: Le rôle du bénéficiaire peut être rempli par une autre partie que le vendeur, par ex. un service d'affacturage. CE GROUPE N'EST UTILISÉ QU'EN CAS DE MULTIPLES BENEFICIAIRES (par exemple retenue à la source ou paiement fractionné) Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-77 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Bénéficiaire, c'est-à-dire le rôle qui reçoit le paiement, EN CAS DE MULTIPLES BENEFICIAIRES	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ID	ID du destinataire alternatif de la facture
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-506	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
GlobalID	Deviating invoice payer global identifier
Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-507	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du régime du bénéficiaire
Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-507-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
Name	Nom/raison sociale du bénéficiaire divergent
Type: udt:TextType Remarque: Doit être utilisé lorsque le bénéficiaire est différent du vendeur. Le nom du bénéficiaire peut toutefois être le même que celui du vendeur. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-504 Utiliser: Le nom du bénéficiaire.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

RoleCode	Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-511 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-508-0 Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-505 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-80	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-525 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-526 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-527 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-528 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-529 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-530 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-531 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DefinedTradeContact	Coordonnées
Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-78	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-512	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-513	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-514 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-515-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-515 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-516-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-516 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-517-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-517 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-79 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-518 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-519 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-520 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-521 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-522 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-523 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-524 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-510-0	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	SpecifiedTaxRegistration								Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-509-00								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	ID								Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-509								
	Règle de gestion: BR-FXEXT-03								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	schemeID								Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token								
	Remarque: VA = TVA identifier								
	Cardinalité: required								
	EN16931-ID: BT-X-509-0								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation								TOTAUX DU DOCUMENT
	Type: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BG-22								
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les totaux monétaires de la Facture.								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X	X	X	
	LineTotalAmount								Somme du montant net des lignes de facture
	Type: udt:AmountType								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BT-106								
	Utiliser: Somme du montant net de toutes les lignes de la Facture.								
	Règle de gestion: BR-12								Totaux du document
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-10								CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	X	X	
	Cardinalité divergente:		1..1	1..1	1..1	1..1	1..1	1..1	
	ChargeTotalAmount								Somme des charges ou frais au niveau du document
	Type: udt:AmountType								
	Remarque: Les frais appliqués au niveau des lignes sont inclus dans le Montant net de ligne de facture utilisé dans la Somme du montant net des lignes de facture.								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-108								
	Utiliser: Somme de toutes les charges ou frais au niveau du document de la Facture.								
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-12								CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13								CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	X	X	
	AllowanceTotalAmount								Somme des remises au niveau du document
	Type: udt:AmountType								
	Remarque: Les remises appliquées au niveau des lignes sont incluses dans le Montant net de ligne de facture utilisé dans la Somme du montant net des lignes de facture.								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-107								
	Utiliser: Somme de toutes les remises au niveau du document de la Facture.								

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-11	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X
TaxBasisTotalAmount	Montant total de la facture hors TVA
Type: udt:AmountType	
Remarque: Le Montant total de la facture hors TVA correspond à la Somme du montant net des lignes de facture, moins la Somme des remises au niveau du document, plus la Somme des charges ou frais au niveau du document.	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-109	
Utiliser: Montant total de la Facture, sans la TVA.	
Règle de gestion: BR-13	Totaux du document
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-15	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X X
TaxTotalAmount <VAT total amount>	Montant total de TVA
Type: udt:AmountType	
Remarque: Le Montant total de la facture TVA comprise correspond à la somme de tous les montants de TVA des différents types de TVA.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-110	
Utiliser: Montant total de la TVA de la Facture.	
Règle de gestion: BR-CO-14	Totaux du document
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-15	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X X
currencyID	Code de devise de facturation
Type: xs:token	
EN16931-ID: BT-110-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X X
TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>	Montant total de la facture TVA comprise dans la devise de comptabilisation
Type: udt:AmountType	
Remarque: Doit être utilisé lorsque la Devise de comptabilisation de la TVA diffère du Code de devise de facturation. La Devise de comptabilisation de la TVA n'est pas utilisée dans le calcul des totaux de la Facture. Les listes de devises valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 4217 « Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-3.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-111	
Utiliser: Montant total de la TVA exprimé dans la devise de comptabilisation acceptée ou exigée dans le pays du Vendeur.	
Règle de gestion: BR-53	Totaux du document
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X
currencyID	Devise de comptabilisation de la TVA
Type: xs:token	
EN16931-ID: BT-111-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X
RoundingAmount	Montant de l'arrondi
Type: udt:AmountType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-114	
Utiliser: Montant à ajouter au montant total de la facture pour arrondir le montant à payer.	
Règle de gestion: BR-CO-16	Totaux du document

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
GrandTotalAmount					Montant total de la facture avec TVA comprise
Type: udt:AmountType					
Remarque: Le Montant total de la facture avec TVA comprise correspond au Montant total de la facture hors TVA auquel s'ajoute le Montant total de la facture TVA comprise. Le Montant total de la facture avec TVA comprise doit être supérieur ou égal à zéro.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-112					
Utiliser: Montant total de la Facture, avec la TVA.					
Règle de gestion: BR-14					Totaux du document
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-15					
Règle de gestion: BR-CO-16					Totaux du document
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
TotalPrepaidAmount					Montant. Type
Type: udt:AmountType					
Remarque: This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the amount due for payment.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-113					
Utiliser: Dieser Betrag wird vom Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer subtrahiert, um den fälligen Zahlungsbetrag zu berechnen.					
Règle de gestion: BR-CO-16					Totaux du document
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
DuePayableAmount					Montant à payer
Type: udt:AmountType					
Remarque: Ce montant correspond au Montant total de la facture avec TVA comprise, moins le Montant payé qui a été payé par anticipation. Ce montant est égal à zéro si la Facture a été entièrement payée. Il est négatif si le Montant payé est supérieur au Montant total de la facture avec TVA comprise.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-115					
Utiliser: Encours dont le paiement est demandé.					
Règle de gestion: BR-15					Totaux du document
Règle de gestion: BR-CO-16					Totaux du document
Règle de gestion: BR-CO-25					Facture
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
InvoiceReferencedDocument					RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Remarque: À utiliser dans les cas suivants :					
- la correction d'une facture précédente					
- la facture finale faisant référence à des factures partielles précédentes					
- la facture finale faisant référence à des factures de pré-paiement précédentes					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-3					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur une Facture antérieure qui doit être rectifiée ou faire l'objet d'une facture d'avoir.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
IssuerAssignedID					Numéro de facture antérieure
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-25					
Utiliser: Numéro de facture antérieure Identification d'une Facture précédemment envoyée par le Vendeur.					
Règle de gestion: BR-55					Référence à une facture antérieure
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
TypeCode					Code de type d'incoive précédent
Type: qdt:DocumentCodeType					
Remarque: Les mêmes règles que pour le BT-3 s'appliquent.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-555					
	Code	Nom de code			
	71	Request for payment			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code	
	80	Debit note related to goods or services	
	81	Credit note related to goods or services	
	82	Metered services invoice	
	83	Credit note related to financial adjustments	
	84	Debit note related to financial adjustments	
	102	Tax notification	
	130	Invoicing data sheet	
	202	Direct payment valuation	
	203	Provisional payment valuation	
	204	Payment valuation	
	211	Interim application for payment	
	218	Final payment request based on completion of work	
	219	Payment request for completed units	
	261	Self billed credit note	
	262	Consolidated credit note - goods and services	
	295	Price variation invoice	
	296	Credit note for price variation	
	308	Delcredere credit note	
	325	Proforma invoice	
	326	Partial invoice	
	331	Commercial invoice which includes a packing list	
	380	Commercial invoice	
	381	Credit note	
	382	Commission note	
	383	Debit note	
	384	Corrected invoice	
	385	Consolidated invoice	
	386	Prepayment invoice	
	387	Hire invoice	
	388	Tax invoice	
	389	Self-billed invoice	
	390	Delcredere invoice	
	393	Factored invoice	
	394	Lease invoice	
	395	Consignment invoice	
	396	Factored credit note	
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note	
	456	Debit advice	
	457	Reversal of debit	
	458	Reversal of credit	
	527	Self billed debit note	
	532	Forwarder's credit note	
	553	Forwarder's invoice discrepancy report	
	575	Insurer's invoice	
	623	Forwarder's invoice	
	633	Port charges documents	
	751	Invoice information for accounting purposes	
	780	Freight invoice	
	817	Claim notification	
	870	Consular invoice	
	875	Partial construction invoice	
	876	Partial final construction invoice	
	877	Final construction invoice	
	935	Customs invoice	
			MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:		X
	FormattedIssueDateTime		
	Type: qdt:FormattedDateTimeType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-26-00		
			MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:	X X X X	

Référence à une facture antérieure

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString					Date d'émission de facture antérieure
	Type: extension (xs:string)					
	Remarque: La Date d'émission de facture antérieure doit être fournie si l'identifiant de facture antérieure n'est pas unique.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-26					
	Utiliser: Date d'émission de facture antérieure					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:	X	X	X	X	
	format					Date, format
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-26-0						
					</	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date de réception du paiement, date		
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-292			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	format	Date, format		
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-292-0			
		Code	Nom de code	
		102	CCYYMMDD	
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
				X
	IncludedTradeTax	TVA incluse pour paiement anticipé		
	Type: ram:TradeTaxType Cardinalité: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-46			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
				X
	CalculatedAmount	Montant de TVA incluse		
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-293			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
				X
	TypeCode	Type de taxe (code)		
	Type: qdt:TaxTypeCodeType Remarque: Valeur fixe = "VAT" Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-294			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
				X
	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA		
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-295 Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
				X
	CategoryCode	Code de type de TVA		
	Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-296 Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
				X
	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code		
	Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-297 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
RateApplicablePercent						Taux de type de TVA
Type: udt:PercentType						
Remarque: Le Code de type de TVA et le Taux de type de TVA doivent être cohérents.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-298						
Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable au type de TVA correspondant.						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
InvoiceSpecifiedReferencedDocument						RÉFÉRENCE À LA FACTURE PRÉCÉDENTE POUR LES PAIEMENTS REÇUS
Type: ram:ReferencedDocumentType						
Remarque: A utiliser au cas où :						
- les factures partielles précédentes sont référencées dans une facture finale						
- les factures de prépaiement précédentes sont référencées dans une facture finale						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-85						
Utiliser: Groupe de termes commerciaux fournissant des informations sur le paiement anticipé lié à la facture précédente. La facture individuelle doit être mentionnée de manière à ce que les paiements combinés doivent être répartis par facture.						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
IssuerAssignedID						Numéro de facture antérieure
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-558						
Utiliser: Numéro de facture antérieure Identification d'une Facture précédemment envoyée par le Vendeur.						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
TypeCode						Code de type d'incoive précédent
Type: qdt:DocumentCodeType						
Remarque: Les mêmes règles que pour le BT-3 s'appliquent.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-559						
	Code	Nom de code				
	71	Request for payment				
	80	Debit note related to goods or services				
	81	Credit note related to goods or services				
	82	Metered services invoice				
	83	Credit note related to financial adjustments				
	84	Debit note related to financial adjustments				
	102	Tax notification				
	130	Invoicing data sheet				
	202	Direct payment valuation				
	203	Provisional payment valuation				
	204	Payment valuation				
	211	Interim application for payment				
	218	Final payment request based on completion of work				
	219	Payment request for completed units				
	261	Self billed credit note				
	262	Consolidated credit note - goods and services				
	295	Price variation invoice				
	296	Credit note for price variation				
	308	Delcredere credit note				
	325	Proforma invoice				
	326	Partial invoice				
	331	Commercial invoice which includes a packing list				
	380	Commercial invoice				
	381	Credit note				
	382	Commission note				
	383	Debit note				
	384	Corrected invoice				
	385	Consolidated invoice				
	386	Prepayment invoice				
	387	Hire invoice				
	388	Tax invoice				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
.	389	Self-billed invoice
.	390	Delcredere invoice
.	393	Factored invoice
.	394	Lease invoice
.	395	Consignment invoice
.	396	Factored credit note
.	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
.	456	Debit advice
.	457	Reversal of debit
.	458	Reversal of credit
.	527	Self billed debit note
.	532	Forwarder's credit note
.	553	Forwarder's invoice discrepancy report
.	575	Insurer's invoice
.	623	Forwarder's invoice
.	633	Port charges documents
.	751	Invoice information for accounting purposes
.	780	Freight invoice
.	817	Claim notification
.	870	Consular invoice
.	875	Partial construction invoice
.	876	Partial final construction invoice
.	877	Final construction invoice
.	935	Customs invoice
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
FormattedIssueDateTime		Référence à une facture antérieure
Type: qdt:FormattedDateTimeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-560-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
DateTimeString		Date d'émission de facture antérieure
Type: extension (xs:string)		
Remarque: La Date d'émission de facture antérieure doit être fournie si l'identifiant de facture antérieure n'est pas unique.		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-560		
Utiliser: Date d'émission de facture antérieure		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
format		Date, format
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-X-560-0		
	Code	Nom de code
.	102	CCYYMMDD
.	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-1 Une Facture doit avoir un Identifiant de spécification (BT-24).	Contrôle du processus
BR-2 Une Facture doit avoir un Numéro de facture (BT-1).	Facture
BR-3 Une Facture doit avoir une date d'émission de la facture (BT-2).	Facture
BR-4 Une Facture doit avoir un Code de type de facture (BT-3).	Facture
BR-5 Une Facture doit avoir un Code de devise de la facture (BT-5).	Facture
BR-6 Une Facture doit comporter la Raison sociale du vendeur (BT-27).	Vendeur
BR-7 Une Facture doit comporter la Raison sociale de l'Acheteur (BT-44).	Acheteur
BR-8 Une Facture doit comporter l'Adresse postale du vendeur (BG-5).	Vendeur
BR-9 L'Adresse postale du vendeur (BG-5) doit contenir un Code de pays du vendeur (BT-40).	Vendeur
BR-10 Une Facture doit comporter l'Adresse postale de l'Acheteur (BG-8).	Acheteur
BR-11 L'Adresse postale de l'Acheteur doit contenir un Code de pays de l'acheteur (BT-55).	Acheteur
BR-12 Une Facture doit faire ressortir la Somme des montants nets des lignes de facture (BT-106).	Totaux du document
BR-13 Une Facture doit faire ressortir le Montant total de la facture hors TVA (BT-109).	Totaux du document
BR-14 Une Facture doit faire ressortir le Montant total de la facture TVA comprise (BT-112).	Totaux du document
BR-15 Une Facture doit faire ressortir le Montant à payer (BT-115).	Totaux du document
BR-16 Une Facture doit avoir au moins une ligne de Facture (BG-25).	Facture
BR-17 Le Nom du bénéficiaire (BT-59) doit figurer dans la Facture, si le Bénéficiaire (BG-10) est différent du Vendeur (BG-4).	Bénéficiaire
BR-18 Le Nom du représentant fiscal du vendeur (BT-62) doit figurer dans la Facture, si le Vendeur (BG-4) a un Représentant fiscal du vendeur (BG-11).	Représentant fiscal du vendeur
BR-19 L'Adresse postale du représentant fiscal du vendeur (BG-12) doit figurer dans la Facture, si le Vendeur (BG-4) a un Représentant fiscal du vendeur (BG-11).	Représentant fiscal du vendeur
BR-20 L'Adresse postale du représentant fiscal du vendeur (BG-12) doit contenir le Code de pays du représentant fiscal (BT-69), si le Vendeur (BG-4) a un Représentant fiscal du vendeur (BG-11).	Représentant fiscal du vendeur
BR-21 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Identifiant de ligne de facture (BT-126).	Ligne de facture
BR-22 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir une Quantité facturée (BT-129).	Ligne de facture
BR-23 Une Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Code de l'unité de mesure de la quantité facturée (BT-130).	Ligne de facture
BR-24 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Montant net de ligne de facture (BT-131).	Ligne de facture
BR-25 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit comporter le Nom de l'article (BT-153).	Informations sur l'article
BR-26 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit comporter le Prix net de l'article (BT-146).	Détails du prix
BR-27 Le Prix net de l'article (BT-146) ne doit PAS être négatif.	Prix net de l'article
BR-28 Le Prix brut de l'article (BT-148) ne doit PAS être négatif.	Détails du prix
BR-29	Période de facturation

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	Si la Date de début de période de facturation (BT-73) et la Date de fin de période de facturation (BT-74) sont données alors la Date de fin de période de facturation (BT-74) doit être postérieure ou égale à la Date de début de période de facturation (BT-73).
BR-30	Période de facturation d'une ligne
	Si la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134) et la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) sont données alors la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) doit être postérieure ou égale à la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134).
BR-31	Remises au niveau du document
	Si la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134) et la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) sont données alors la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) doit être postérieure ou égale à la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134).
BR-32	Remises au niveau du document
	Chaque Remise au niveau du document (BG-20) doit être associée à un Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95).
BR-33	Remises au niveau du document
	Chaque Remise au niveau du document (BG-20) doit être associée à un Motif de la remise au niveau du document (BT-97) ou à un Code de motif de la remise au niveau du document (BT-98).
BR-36	Charges ou frais au niveau du document
	Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Montant des charges ou frais au niveau du document (BT-99).
BR-37	Charges ou frais au niveau du document
	Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102).
BR-38	Charges ou frais au niveau du document
	Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Motif des charges ou frais au niveau du document (BT-104) ou à un Code de motif des charges ou frais au niveau du document (BT-105).
BR-41	Remises de ligne de facture
	Chaque Remise de ligne de facture (BG-27) doit avoir un Montant de la remise de ligne de facture (BT-136).
BR-42	Remises de ligne de facture
	Chaque Remise de ligne de facture (BG-27) doit être associée à un Motif de la remise de ligne de facture (BT-139) ou à un Code de motif de la remise de ligne de facture (BT-140).
BR-43	Charge ou frais sur ligne de facture
	Chaque Charge ou frais sur ligne de facture (BG-28) doit avoir un Montant des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-141).
BR-44	Charge ou frais sur ligne de facture
	Chaque Charge ou frais sur ligne de facture (BG-28) doit être associée à un Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-144) ou à un Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-145).
BR-45	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit avoir une Base d'imposition du type de TVA (BT-116).
BR-46	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit avoir un Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117).
BR-47	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit être définie par un Code de type de TVA (BT-118).
BR-48	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit avoir un Taux de type de TVA (BT-119), sauf si la Facture n'est pas soumise à la TVA.
BR-49	Instructions de paiement
	Une Instruction de paiement (BG-16) doit spécifier le Code de type de moyen de paiement (BT-81).
BR-50	Informations concernant le compte
	Un Identifiant de compte de paiement (BT-84) doit être mentionné si les informations de Virement (BG-16) sont fournies dans la Facture.
BR-51	Informations concernant la carte
	Les 4 à 6 derniers chiffres du Numéro de compte principal de carte de paiement (BT-87) doivent être mentionnés si les Informations concernant la carte de paiement (BG-18) figurent dans la Facture.
BR-52	Documents justificatifs additionnels
	Chaque Document justificatif additionnel (BG-24) doit comporter une Référence de document justificatif (BT-122).
BR-53	Totaux du document
	Si le Code de devise de comptabilisation de la TVA (BT-6) est présent, alors le Montant total de TVA de la facture exprimée dans la devise de comptabilisation (BT-111) doit être indiqué.
BR-54	Item attributes
	Chaque Attribut d'article (BG-32) doit comporter un Nom d'attribut d'article (BT-160) et une Valeur d'attribut d'article (BT-161).
BR-55	Référence à une facture antérieure
	Chaque Référence à une facture antérieure (BG-3) doit comporter une Référence à une facture antérieure (BT-25).
BR-56	Représentant fiscal du vendeur
	Chaque Représentant fiscal du vendeur (BG-11) doit avoir un Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).
BR-57	Adresse de livraison
	Chaque Adresse de livraison (BG-15) doit contenir un Code du pays de livraison (BT-80).
BR-61	Instructions de paiement

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	Si le Code de type de moyen de paiement (BT-81) est un virement SEPA, un virement local ou un virement international non SEPA, l'Identifiant de compte de paiement (BT-84) doit être présent.
BR-62	Adresse électronique du vendeur
	L'Adresse électronique du vendeur (BT-34) doit avoir un Identifiant de schéma.
BR-63	Adresse électronique de l'acheteur
	L'Adresse électronique de l'acheteur (BT-49) doit avoir un Identifiant de schéma.
BR-64	Identifiant standard de l'article
	L'Identifiant standard de l'article (BT-157) doit avoir un Identifiant de schéma
BR-65	Identifiant de la classification de l'article
	L'Identifiant de la classification de l'article (BT-158) doit avoir un Identifiant de schéma

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-CO-3	Facture
La date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (BT-7) et le Code de date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (BT-8) sont mutuellement exclusifs.	
BR-CO-4	Ligne de facture
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit être classée à l'aide d'un Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151).	
BR-CO-5	Remises au niveau du document
Le Code de motif de la remise au niveau du document (BT-98) et le Motif de la remise au niveau du document (BT-97) doivent indiquer le même type de remise.	
BR-CO-6	Remises au niveau du document
Le Code de motif des charges ou frais au niveau du document (BT-105) et le Motif des charges ou frais au niveau du document (BT-104) doivent indiquer le même type de charges ou frais.	
BR-CO-7	Remises de ligne de facture
Le Code de motif de la remise de ligne de facture (BT-140) et le Motif de la remise de ligne de facture (BT-139) doivent indiquer le même type de motif de remise.	
BR-CO-8	Charges ou frais sur ligne de facture
Le Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-145) et le Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-144) doivent indiquer le même type de motif de charge ou frais.	
BR-CO-9	Identifiants de TVA
L'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) doivent comporter un préfixe conforme au code ISO 3166- 1 alpha-2 permettant d'identifier le pays par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».	
BR-CO-10	Totaux du document
Somme des montants nets des lignes de facture (BT-106) = $\sum$ des Montants nets de lignes de facture (BT-131).	
BR-CO-11	Totaux du document
Somme des remises au niveau du document (BT-107) = $\sum$ des Montants de remises au niveau du document (BT-92).	
BR-CO-12	Totaux du document
Somme des charges ou frais au niveau du document (BT-108) = $\sum$ des Montants des charges ou frais au niveau du document (BT-99).	
BR-CO-13	Totaux du document
Montant total de la facture hors TVA (BT-109) = $\sum$ Montants nets des lignes de facture (BT-131) – Somme des remises au niveau du document (BT-107) + Somme des charges ou frais au niveau du document (BT-108).	
BR-CO-14	Totaux du document
Montant total de TVA de la facture (BT-110) = $\sum$ Montants de TVA pour chaque type de TVA (BT-117).	
BR-CO-15	Totaux du document
Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) = Montant total de la facture hors TVA (BT-109) + Montant total de TVA de la facture (BT-110).	
BR-CO-16	Totaux du document
Montant à payer (BT-115) = Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) - Montant payé (BT-113) + Montant arrondi (BT-114).	
BR-CO-17	Ventilation de la TVA
Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) = Base d'imposition du type de TVA (BT-116) x (Taux de type de TVA (BT-119) / 100), arrondi à deux décimales.	
BR-CO-18	Ventilation de la TVA
Une Facture doit au moins avoir un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23).	
BR-CO-19	Période de livraison ou de facturation
Si la Période de facturation (BG-14) est utilisée, la Date de début de période de facturation (BT-73) et/ou la Date de fin de période de facturation (BT-74) doit être remplie.	
BR-CO-20	Période de facturation d'une ligne
Si la Période de facturation d'une ligne (BG-26) est utilisée, la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134) et/ou la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) doit être remplie.	
BR-CO-21	Remises au niveau du document
Chaque Remise au niveau du document (BG-20) doit être associée à un Motif de la remise au niveau du document (BT-97) et/ou à un Code de motif de la remise au niveau du document (BT-98).	
BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document
Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Motif des charges ou frais au niveau du document (BT-104) et/ou à un Code de motif des charges ou frais au niveau du document (BT-105).	
BR-CO-23	Remises de ligne de facture
Chaque Remise de ligne de facture (BG-27) doit être associée à un Motif de la remise de la ligne de facture (BT-139) et/ou à un Code de motif de la remise de ligne de facture (BT-140).	
BR-CO-24	Charges ou frais sur ligne de facture
Chaque Charge ou frais sur ligne de facture (BG-28) doit être associée à un Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-144) et/ou à un Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-145).	
BR-CO-25	Facture

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	Si le Montant à payer (BT-115) est positif, la Date d'échéance (BT-9) ou les Conditions de paiement (BT-20) doivent être présentes.
BR-CO-26	Vendeur
	Pour que l'acheteur identifie automatiquement un fournisseur, l'Identifiant du Vendeur (BT-29), l'Identifiant d'enregistrement légal du vendeur (BT-30) et/ou l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) doivent être présents.

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Autoliquidation » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Autoliquidation ».	
BR-AE-2	Autoliquidation de TVA
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Autoliquidation » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) et/ou l'Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur (BT-47).	
BR-AE-3	Autoliquidation de TVA
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Autoliquidation » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) et/ou l'Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur (BT-47).	
BR-AE-4	Autoliquidation de TVA
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Autoliquidation » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) et/ou l'Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur (BT-47).	
BR-AE-5	Autoliquidation de TVA
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Autoliquidation », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-AE-6	Autoliquidation de TVA
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Autoliquidation », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-AE-7	Autoliquidation de TVA
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Autoliquidation », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-AE-8	Autoliquidation de TVA
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Autoliquidation », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Autoliquidation ».	
BR-AE-9	Autoliquidation de TVA
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Autoliquidation », doit être de 0 (zéro).	
BR-AE-10	Autoliquidation de TVA
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Autoliquidation » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Autoliquidation » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Autoliquidation » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-E-1	Exempté de TVA
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Exonération de TVA » doit comprendre précisément une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) égal à « Exonération de TVA ».	
BR-E-2	Exempté de TVA
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exonération de TVA » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-E-3	Exempté de TVA
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exonération de TVA » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-E-4	Exempté de TVA
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exonération de TVA » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-E-5	Exempté de TVA
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exonération de TVA », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-E-6	Exempté de TVA
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exonération de TVA », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-E-7	Exempté de TVA
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exonération de TVA », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-E-8	Exempté de TVA
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Exonération de TVA », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Exonération de TVA ».	
BR-E-9	Exempté de TVA
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « Exonération de TVA », doit être de 0 (zéro).	
BR-E-10	Exempté de TVA
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Exonération de TVA » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ou un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Exportation hors de l'UE ».	
BR-G-2	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-G-3	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-G-4	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-G-5	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-6	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-7	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-8	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-9	Exempté de TVA pour Export hors UE
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Exportation hors de l'UE », doit être de 0 (zéro).	
BR-G-10	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Exportation hors de l'UE » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Exportation hors de l'UE » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Exportation hors de l'UE » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Livraison intracommunautaire ».	
BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-IC-5	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Livraison intracommunautaire », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-IC-6	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Livraison intracommunautaire », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-IC-7	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Livraison intracommunautaire », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-IC-8	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Livraison intracommunautaire ».	
BR-IC-9	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », doit être de 0 (zéro).	
BR-IC-10	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Livraison intracommunautaire » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Livraison intracommunautaire » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Livraison intracommunautaire » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	
BR-IC-11	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Facture avec Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », la Date effective de livraison (BT-72) ou la Période de facturation (BG-14) ne doit pas être laissée vide.	
BR-IC-12	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Facture avec ventilation de TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », le Code du pays de livraison (BT-80) ne doit pas être laissé vide.	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « IGIC » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) au moins un Code de type de TVA (BT-118) égal à « IGIC ».	
BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IGIC » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IGIC » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IGIC » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IG-5	IGIC (Iles Canaries)
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IGIC », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IG-6	IGIC (Iles Canaries)
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IGIC », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IG-7	IGIC (Iles Canaries)
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IGIC », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Pour chaque valeur différente du Taux de type de TVA (BT-119) pour laquelle le Code de type de TVA (BT-118) est « IGIC », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) doit être égale à la somme des Montants nets de lignes de facture (BT-131), plus la somme des montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99), moins la somme des montants de remises au niveau du document (BT-92), où le Code de type de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est « IGIC » et le Taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) équivaut au Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « IGIC » doit être égal à la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) multipliée par le Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IG-10	IGIC (Iles Canaries)
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « IGIC » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « IPSI » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) au moins un Code de type de TVA (BT-118) égal à « IPSI ».	
BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IPSI » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IPSI » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IPSI » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IPSI », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IPSI », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IPSI », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Pour chaque valeur différente du Taux de type de TVA (BT-119) pour laquelle le Code de type de TVA (BT-118) est « IPSI », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131), plus la somme des montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99), moins la somme des montants de remises au niveau du document (BT-92), où le Code de type de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est « IPSI » et le Taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) équivaut au Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « IPSI » doit être égal à la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) multipliée par le Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « IPSI » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Non soumis à la TVA » doit comprendre précisément un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) égal à « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-2	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) ou l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-46).	
BR-O-3	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) ou l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-O-4	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) ou l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-O-5	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA (BT-151) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir de Taux de TVA de l'article facturé (BT-152).	
BR-O-6	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA (BT-95) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir de Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96).	
BR-O-7	Hors du périmètre d'application de la TVA
Des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-102) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir de Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103).	
BR-O-8	Hors du périmètre d'application de la TVA
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Non soumis à la TVA », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-9	Hors du périmètre d'application de la TVA
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Non soumis à la TVA », doit être de 0 (zéro).	
BR-O-10	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Non soumis à la TVA » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Non soumis à la TVA » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	
BR-O-11	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir d'autres groupes de Ventilation de la TVA (BG-23).	
BR-O-12	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est différent de « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-13	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir des Remises au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est différent de « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-14	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est différent de « Non soumis à la TVA ».	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-S-1	Taux de TVA standard
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Taux normal » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) au moins un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Taux normal ».	
BR-S-2	Taux de TVA standard
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Taux normal » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-S-3	Taux de TVA standard
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Taux normal » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-S-4	Taux de TVA standard
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Taux normal » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-S-5	Taux de TVA standard
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Taux normal », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être supérieur à zéro.	
BR-S-6	Taux de TVA standard
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Taux normal », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être supérieur à zéro.	
BR-S-7	Taux de TVA standard
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Taux normal », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être supérieur à zéro.	
BR-S-8	Taux de TVA standard
Pour chaque valeur différente du Taux de type de TVA (BT-119) pour laquelle le Code de type de TVA (BT-118) est « Taux normal », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) doit être égale à la somme des Montants nets de lignes de facture (BT-131), plus la somme des montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99), moins la somme des montants de remises au niveau du document (BT-92), où le Code de type de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est « Taux normal » et le Taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) équivaut au Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-S-9	Taux de TVA standard
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Taux normal » doit être égal à la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) multipliée par le Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-S-10	Taux de TVA standard
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Taux normal » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « TVA à taux zéro » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « TVA à taux zéro ».	
BR-Z-2	Taux de TVA zéro
Une Facture comportant une Ligne de facture où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « TVA à taux zéro » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-Z-3	Taux de TVA zéro
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « TVA à taux zéro » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-Z-4	Taux de TVA zéro
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « TVA à taux zéro » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-Z-5	Taux de TVA zéro
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « TVA à taux zéro », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-6	Taux de TVA zéro
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « TVA à taux zéro », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-7	Taux de TVA zéro
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « TVA à taux zéro », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-8	Taux de TVA zéro
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « TVA à taux zéro », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la Somme des montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont à « TVA à taux zéro ».	
BR-Z-9	Taux de TVA zéro
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « TVA à taux zéro », doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-10	Taux de TVA zéro
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « TVA à taux zéro » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-FXEXT-01	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Extended Profil : Si le code de qualification du texte libre de la facture (BT-21) est indiqué, il faut indiquer soit le texte libre codé d'un message (BT-X-5), soit le texte libre du message (BT-22), soit les deux. Si les deux BT-X-5 et BT-22 sont indiqués, ils doivent avoir la même signification.	
BR-FXEXT-02	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Si le Sujet de la Note de ligne (BT-X-10) est présent, alors la note de facture en code (BT-X-9) ou la note de ligne en texte (BT-127) doivent être présents, ou les deux. Si les deux sont présents (BT-X-9 et BT-127) alors ils doivent avoir le même sens sémantique.	
BR-FXEXT-03	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Pour les partenaires commerciaux suivants, seul le numéro d'identification TVA peut être indiqué : le destinataire de la livraison au niveau de la ligne (BT-X-66), le destinataire final de la livraison au niveau de la ligne (BT-X-84), l'agent du vendeur (BT-X-340), le représentant fiscal de l'acheteur (BT-X-367), le consommateur final (BT-X-144), l'agent de l'acheteur (BT-X-411), le destinataire de la livraison au niveau du document (BT-X-161), le destinataire final de la livraison (BT-X-180), l'expéditeur (BT-X-199), l'émetteur de la facture pour le compte du vendeur (BT-X-223), le "facturé à" (BT-X-242), le bénéficiaire du paiement (BT-X-257), le payeur (BT-X-481), le bénéficiaire du paiement au niveau des conditions de paiement (BT-X-509).	
BR-FXEXT-04	
Pour garantir le traitement automatisé des attributs de l'article sans rapprochement bilatéral, seules les valeurs de la liste de codes UNTDED 6313+Factur-X-Extension doivent être utilisées.	
BR-FXEXT-05	
Le code du sous-type de poste de facture (BT-X-8) doit être utilisé à partir de la liste des motifs de statut de ligne.	
BR-FXEXT-06	
Si l'"ID de la ligne mère" (BT-X-304) est utilisé, le "Sous-type de l'article de la facture" (BT-X-8) doit être spécifié pour chaque article (BG-25).	
BR-FXEXT-07	
Si le "sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Sous-total" (GROUPE), les informations suivantes sont facultatives : "Prix net du poste" (BT-146), "Quantité facturée" (BT-129), "Code de l'unité de quantité de la quantité facturée" (BT-130), "Informations relatives à la TVA au niveau du poste de facture" (BG-30).	
BR-FXEXT-08	
Si le "Sous-type de l'élément de facture" (BT-X-8) a la valeur "Sous-total" (GROUPE) et que le "Montant net de l'élément de facture" (BT-131) est spécifié, il doit correspondre à la somme des BT-131 des niveaux immédiatement inférieurs pour lesquels le "Sous-type de l'élément de facture" (BT-X-8) a la valeur "Élément ordinaire (cas standard)" (DÉTAIL) ou "Sous-total" (GROUPE). Par conséquent, tous les niveaux inférieurs doivent contenir une valeur BT-131 si BT-X-8 a la valeur DÉTAIL ou GROUPE.	
BR-FXEXT-09	
Si le "Sous-type du poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Pour information seulement" (INFORMATION), les informations suivantes sont facultatives : "Prix net du poste" (BT-146), "Quantité facturée" (BT-129), "Code de l'unité de mesure de la quantité facturée" (BT-130), "Informations sur la TVA au niveau du poste de facture" (BG-30). Un tel poste de facture n'est pas inclus dans le calcul de la facture.	
BR-FXEXT-10	
Indications dans le BG-X-1 "Un produit contenu auquel il est fait référence dans ce produit commercial" n'est pas inclus dans le calcul de la facture.	
BR-FXEXT-11	
Chaque "ID de la ligne mère" (BT-X-304) doit faire référence à un "ID de l'élément de la facture" existant (BT-126).	
BR-FXEXT-BR-22	
Chaque poste de facture "INVOICE LINE" (BG-25) doit contenir la quantité de biens ou de services facturés dans le poste concerné sous la forme d'un poste individuel "Invoiced quantity" (BT-129) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-23	
Une Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Code de l'unité de mesure de la quantité facturée (BT-130) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-24	
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Montant net de ligne de facture (BT-131) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-26	Détails du prix
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit comporter le Prix net de l'article (BT-146) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-27	
Le prix net de l'article (BT-146) ne doit PAS être négatif lorsqu'il est présent. Si le "Sous-type d'article de facture" (BT-X-8) a la valeur "Article ordinaire (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas spécifié, BT-146 doit être présent et non négatif. Si le "Sous-type d'élément de facture" (BT-X-8) a une autre valeur, BT-146 peut être omis. S'il est présent, il ne doit pas être négatif.	
BR-FXEXT-CO-04	Ligne de facture
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit être classée à l'aide d'un Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-CO-10	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Somme du montant net des lignes de facture (BT-106) – Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131)) <= 0,01 * Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas indiqué.	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-FXEXT-CO-11	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Somme des remises au niveau du document (BT-107) – Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92)) <= 0,01 * Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92).	
BR-FXEXT-CO-12	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Somme des charges et frais au niveau du document (BT-108) – Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * (Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)).	
BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Montant total de la facture hors TVA - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99)) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99)), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-CO-15	
Si le Montant total de TVA de la facture (BT-110) pour lequel la devise (BT-110-0) est égale à la devise de la facture (BT-5) est présent, alors Valeur absolue de (Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) - Montant total de la facture hors TVA (BT-109) - Montant total de TVA de la facture (BT-110)) <= 0,01 * (Nombre de montants nets de ligne (BT-131) + Nombre de montants de remises au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué. Sinon, le Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) est égal au Montant total de la facture hors TVA (BT-109).	
BR-FXEXT-S-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Pour chaque Taux de type de TVA (BT-119) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « S » (Taux normal), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « S » (Taux normal) et où le taux de TVA (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) est égal au Taux de type de TVA (BT-119) , mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-S-09	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Pour chaque Taux de type de TVA (BT-119) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « S » (Taux normal), la valeur absolue de (Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) - la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) * Taux de type de TVA (BT-119) /100) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « S » (Taux normal) et où le taux de TVA (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) est égal au Taux de type de TVA (BT-119), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-AE-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Dans un détail TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « AE » (Autoliquidation), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « AE » (Autoliquidation), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-AF-08	
Pour chaque Taux de type de TVA (BT-119) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « L » (Canary Islands tax), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à «L» (Canary Islands tax) et où le taux de TVA (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) est égal au Taux de type de TVA (BT-119), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-AG-08	
Pour chaque Taux de type de TVA (BT-119) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à «M» (Ceuta and Mellita tax), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à «M» (Ceuta and Mellita tax) et où le taux de TVA (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) est égal au Taux de type de TVA (BT-119), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-IC-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Dans un détail TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « K » (Livraison Intracommunautaire), la valeur absolue de (la Base	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) $\leq 0,01 *$ (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « K » (Livraison Intracommunautaire), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.
BR-FXEXT-G-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Dans un détail TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « G » (Export en dehors de l'UE la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) $\leq 0,01 *$ (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « G » (Export en dehors de l'UE), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.
BR-FXEXT-O-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Dans un détail TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « O » (Non soumis à la TVA), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) $\leq 0,01 *$ (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « O » (Non soumis à la TVA), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.
BR-FXEXT-E-08	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended Dans un détail TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « E » (Exonération de TVA), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) $\leq 0,01 *$ (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « E » (Exonération de TVA), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.
BR-FXEXT-Z-08	Dans un détail TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « Z » (Taux zéro), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) $\leq 0,01 *$ (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « Z » (Taux zéro), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.
BR-FX-DE-04	Une facture qui n'est pas une facture d'acompte (code 386) doit contenir soit le BT-72 "Actual delivery date", soit le BG-14 "Invoicing period", soit le BG-26 "Invoice line period" dans chaque poste de la facture pour indiquer la date de livraison/de prestation. Si BT-72 n'est pas indiqué, il convient, pour des raisons techniques, d'indiquer au moins le pays de livraison (BT-80).

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
PEPPOL-EN16931-R008	CIUS Peppol BIS
Le document NE DOIT PAS contenir d'éléments vides. (avertissement d'état toujours présent)	